

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'UN
ELECTROENCEFALÒGRAF PEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA**

EXP. 14_CSA_2024

ÍNDEX

1.	OBJECTE.....	3
2.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT.....	3
2.1.	Definició.....	3
2.2.	Amplificador.....	3
2.3.	Sistema de videometria	4
2.4.	Sistema d'adquisició	4
2.5.	Funcionalitats	4
2.6.	Estació de revisió	5
2.7.	Accessoris	5
2.8.	Software, connectivitat i integració.....	5
3.	DEMOSTRACIÓ DE FUNCIONAMENT	7
4.	OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	7
4.1.	Subministrament de l'equipament.....	8
4.2.	Pla de Formació	9
5.	GARANTIA DE L'EQUIPAMENT	10
5.1.	Termini de la garantia de l'equipament	10
5.2.	Abast, cobertures i actuacions de manteniment inclosos en la garantia dels equips.....	11
5.3.	Gestió de la garantia.....	11
5.4.	Prestació de Manteniment Normatiu	12
5.5.	Prestació de Manteniment Preventiu	12
5.6.	Prestació de Manteniment Correctiu	13
6.	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	15
7.	PENALITZACIONS.....	17
8.	ESTRUCTURA OFERTA.....	18

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un electroencefalògraf per al Consorci Sanitari de l'Anoia (en endavant CSA). **Aquesta contractació compta amb el suport del Servei català de la Salut en el marc dels ajuts PERT.**

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT

2.1. Definició

Sistema d'electroencefalografia (EEG) per la mesura de l'activitat elèctrica cerebral, compost per un sensor de cap, un amplificador d'instrumentació i un sistema d'adquisició, i que cal que disposi de les següents prestacions.

2.2. Amplificador

- Amplificador de mínim 32 canals d'adquisició per a l'amplificació i conversió dels senyals elèctrics analògics del sensor en una senyal digital processable per ordinador.
- L'amplificador ha de mesurar senyal amb una freqüència de mostreig d'almenys 2 kHz per canal.
- L'amplificador ha de poder adquirir senyals del sensor en un ample de banda comprès com a mínim entre 0,5 i 450 Hz.
- L'amplificador ha de tenir una resolució mínima de 16 bits.
- Els circuits de l'amplificador han de generar un soroll de voltatge de 1,5 μ V p-p o menor.
- L'amplificador ha de tenir una Ràtio de Rejecció del Mode Comú (CMRR) de com a mínim 100 dB.
- La impedància d'entrada de l'amplificador ha de ser de com a mínim 100M ohms.
- Les dimensions de l'amplificador han d'estar compreses dins dels rangs següents:
 - o Amplada compresa entre 40 i 60 mm.
 - o Profunditat compresa entre 80 i 140 mm.
 - o Alçada compresa entre 140 i 240 mm.
- L'amplificador ha d'incloure un canal per a pulsioximetria.
- Connexió de gorro integrada en l'amplificador.

- Inclusió de pulsioxímetre.
- Trigger o interruptor.
 - o Connector DC d'alimentació.
 - o Canal de pulsioximetria.

2.3. Sistema de videometria

- Sistema de videometria sincronitzada muntada sobre carro.
- Equipat amb una càmera de vídeo amb resolució HD o superior amb micròfon integrat, i focus d'infrarojos.
- El vídeo ha de sincronitzar-se amb la senyal d'electronecefalografia.

2.4. Sistema d'adquisició

- Ordinador PC amb sistema operatiu Windows 10 o superior.
- Processador de l'ordinador Intel 7 o superior.
- Emmagatzematge en estat sòlid (SSD) amb una capacitat mínima de 512 GB.
- Memòria RAM del PC de com a mínim 16 GB.
- Monitor de com a mínim 19".
- Tot els ports i connexions necessàries pel seu funcionament amb l'EEG.
- El sistema d'adquisició ha d'incloure les següents connexions:
 - o Connector RJ45.
 - o Connector Ethernet Wireless

2.5. Funcionalitats

- Captació, amplificació i adquisició de senyals elèctrics del cervell humà.
- Realització dels següents anàlisis de tendència:
 - o Amplitude Integrated EEG (aEEG)
 - o Potència de Banda Relativa
 - o Potència de Banda Absoluta
 - o Matriu de Densitat Espectral (DSA)
 - o Espectrograma
 - o Vora espectral
- Software de mapeig o EEG quantitatiu(qEEG)
 - o Potència de banda
 - o Amplitud
 - o Coherència
- Software de l'anàlisi de son

- Software de detecció automàtica de pics i convolucions a temps real.
- Senyalització d'esdeveniments del pacient.
- Generador d'informes en format PDF i plantilles en format Word.
- Estimulació fòtica.
- Pulsioximetria.
- Realització de proves de monitoratge de la impedància per la comprovació de la qualitat del senyal.

2.6. Estació de revisió

- Ordinador PC amb sistema operatiu Windows 10 o superior, amb monitor de com a mínim 19".
- Llicència de revisió i monitorització d'EEG.
- Llicència de revisió i monitorització PSG.
- Base de dades de gestió de pacients i generació d'informes.

2.7. Accessoris

- Caixa de connexions i tots els cables necessaris per al seu funcionament.
- Gorro per connectar electròdes amb sistema de posicionament 10/20.
- Elèctrodes de pacient reutilitzables.
- Connector gorro amb l'amplificador
- Teclat per a l'ordinador.
- Cable de seguretat per a l'anclatge del sistema d'adquisició al carro.
- Carro de transport de disseny compacte i lleuger per als components de l'estació d'adquisició. Equipat amb transformador d'aïllament, i suportat per 4 rodes amb frens.
- Fotoestimulador configurable per a aplicacions d'EEG.

2.8. Software, connectivitat i integració

- Subministrament d'un ordinador amb sistema operatiu Windows 10 o superior.
- Software per a estudis neurològics per a l'anàlisi de senyals elèctriques a temps real.
- Detecció automàtica de puntes de senyal i events.
- Generació de plantilles d'informe en Word.
- Exportació i importació d'estudis i informes.

- Connexió remota amb accés als estudis d'altres màquines i control a distància de cada càmera a temps real.
- Base de dades centralitzada en servidor virtual basada en SQL Server (Microsoft) (o similar) configurable que permeti guardar amb codis ICD.
- Disposar de gestió de perfils d'usuari amb diferents nivells d'accés.
- Possibilitat de tenir worklist pròpia, ja sigui mitjançant DICOM 3.0 o amb integració HL7.
- Software per a la realització dels següents anàlisis de tendències:
 - Electroencefalografia Integrada d'Amplitud (aEEG).
 - Supressió d'Esclats (Burst Supression).
 - Matriu de Densitat Espectral (DSA)
 - Envoltura (Envelope)
 - Variabilitat Alfa (Alpha Variability)
 - Correlació Creuada (Cross Correlation)
 - Interval R-R
 - Electroencefalograma quantitatiu (Band Power, QEEG)
 - Potència de Banda Total (Total Power)
 - Potència de Banda Absoluta (Absolute Band Power)
 - Potència Relativa (Relative Band Power)
 - Ràtio de Freqüència (Frequency Ratio)
 - Vora Espectral i Freqüència Mediana (Spectral Edge and Median Frequency)
 - Freqüència Pic (Peak Frequency)
 - Espectrograma (Spectrogram)
- Configuració d'alarmes visuals i auditives per a la notificació d'events i successos.
- Software per la detecció de pics i convulsions.
- Software de mapeig per a la obtenció de mapes topogràfics del cervell.
- Software d'anàlisi del son.
- Configuració de la fotoestimulació.
- Connexió de l'aparell per xarxa Wifi i Ethernet
- Possibilitat d'informar remotament amb el software adequat
- Enviament del resultat en format informe final (PDF) integrable en el sistema mitjançant HL7 o Webservices, o mitjançant carpetes de xarxa.

3. DEMOSTRACIÓ DE FUNCIONAMENT

El CSA podrà demanar al licitador, en fase de valoració de l'equipament ofert, una demostració de funcionament de l'equip, in situ, a les instal·lacions del CSA.

Per portar a terme la demostració de l'equipament, el licitador haurà de deixar l'equipament a disposició del CSA, un mínim de 5 dies hàbils, a les instal·lacions del CSA, segons el CSA ho notifiqui per escrit amb antelació al licitador.

Finalitzada aquesta demostració, el CSA i el licitador signaran un certificat de la demostració realitzada.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

S'obliga a l'adjudicatari a subministrar l'equipament, objecte d'aquesta licitació, amb les característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen en aquest PPT.

S'entén per equipament el conjunt complet de màquina o producte amb tots els accessoris i software.

L'equipament ofert ha de ser nou i d'última tecnologia. No s'admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de demostració o similars.

L'adjudicatari ha de tenir contractada durant tota la vigència del contracte una assegurança de responsabilitat civil d'un import mínim de 6.000€ per respondre suficientment dels possibles danys ocasionats, tant a les persones com a les coses, pel seu personal o a conseqüència de la seva activitat.

Qualsevol perjudici que es causi al CSA o a un tercer com a conseqüència d'una mala qualitat del servei d'instal·lació serà imputable a l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha de garantir dur a terme els serveis de transport, lliurament, instal·lació i manteniment de l'equipament, amb personal propi o subcontractat. En cas de ser subcontractat el CSA haurà d'acceptar-ho prèviament.

L'adjudicatari s'haurà de comprometre a mantenir les actualitzacions de software sense cost per part del CSA durant la vida útil de l'equipament sempre que estiguin disponibles.

4.1. Subministrament de l'equipament

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'equipament s'ha de subministrar i instal·lar en un termini màxim de **quinze** (15) dies naturals, a comptar des de la data de la signatura del contracte. S'entendrà efectivament instal·lat un cop s'hagi realitzat el test d'acceptació i signada l'acta de recepció.

El cost de les gestions necessàries per garantir que l'equipament es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en l'equipament durant el seu transport fins a la ubicació final de subministrament (instal·lacions del CSA), l'assumeix l'empresa adjudicatària.

El cost del conjunt d'intervencions necessàries per a la correcta instal·lació de l'equipament, posada en servei i formació de personal va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les obligacions relatives a la instal·lació de l'equipament són les següents:

- i. En cas de que l'equip no es subministri amb la seva totalitat, l'adjudicatari es farà càrrec de la custòdia i trasllat de l'equip fins a l'aportació dels components, perifèrics o fungibles necessaris per la seva correcta utilització. L'adjudicatari disposa de 10 (deu) dies hàbils des de la recepció de l'equipament per aportar el material complementari.
- ii. La instal·lació i posada en servei de l'equipament es realitzarà de forma coordinada amb el CSA, i en presència del personal designat pel CSA que n'autoritzi i supervisi la instal·lació.
- iii. Durant el procés d'instal·lació de l'equipament, l'empresa adjudicatària es compromet a:
 - Subministrar i instal·lar l'equipament ofert amb tots els dispositius i/o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris pel correcte funcionament.

- Realitzar el transport de l'equipament fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions del CSA on vagi destinat cadascun dels equip.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació de l'equipament, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada de l'equipament.

4.1.1. Lloc de lliurament

La direcció de lliurament de l'equipament serà a l'Hospital Universitari d'Igualada, accés Logística, C/Lecco s/n, 08700 Igualada, horari de recepció és de 8.00 h a 13.00 h. de dilluns a divendres no festius.

4.1.2. Acta de recepció

Un cop l'empresa adjudicatària hagi instal·lat l'equipament, ambdues parts (CSA i adjudicatari) realitzaran la prova o test d'acceptació tècnica.

- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és **positiu**, es signarà l'acta de recepció de l'equipament subministrat.
- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és **negatiu** no es signarà l'acta de recepció de l'equipament, i es permetrà que l'adjudicatari porti una alternativa en un termini de 10 dies hàbils des de que se li requereixi. Si en aquest darrer cas el test resulta ser negatiu un cop més, el CSA podrà resoldre el contracte.

Durant els 5 dies hàbils posteriors a la signatura de l'acta de recepció de l'equipament, l'empresa adjudicatària ha de realitzar la formació pertinent als professionals del CSA, en cas d'incompliment d'aquest punt el CSA podrà resoldre el contracte.

4.2. Pla de Formació

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal que manipularà l'equipament, sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig de l'equipament per optimitzar al màxim el funcionament i aprofitar les seves potencialitats.

L'adjudicatari realitzarà formació al personal que designi el CSA (torn de matí/tarda/nit), sobre principis de funcionament i qualitat.

L'adjudicatari haurà d'aportar un Pla de Formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment, per a tot el personal.

L'adjudicatari realitzarà formació anual de reciclatge al personal designat pel CSA, durant la durada del contracte, si el CSA ho sol·licita.

L'adjudicatari emetrà un certificat acreditant a cada persona que hagi realitzat la formació de l'equip, una (1) setmana després de la finalització de la formació pertinent. També emetrà un llistat de control d'assistència que haurà d'entregar al CSA per tal que aquest en faci un reconeixement de la formació del personal en qüestió.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització de l'equip, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar de nou la formació al personal que el CSA estableixi, per que coneguin les actualitzacions i modificacions de l'equip.

L'adjudicatari haurà d'aportar la documentació i informació necessària per facilitar la formació del personal.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar al CSA tots els Manuals de l'Equipament, en format digital, corresponents a la descripció i operativitat.

5. GARANTIA DE L'EQUIPAMENT

En aquest punt es defineixen el termini, abast, cobertures i actuacions de manteniment que ofereix el licitador com a garantia dels equips objecte d'aquest contracte.

5.1. Termini de la garantia de l'equipament

El termini de garantia de l'equipament, inclosos els seus sistemes addicionals, components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic existent, serà de mínim (2) dos anys, comptats a partir de la data de signatura de l'acta de recepció de l'equipament.

Aquest termini de garantia podrà ser ampliat 3 anys addicionals respecte al termini mínim requerit de (2) dos anys.

En el cas que hi hagi components dels equips que gaudeixin d'una garantia complementaria l'empresa licitadora ho ha d'indicar.

5.2. Abast, cobertures i actuacions de manteniment inclosos en la garantia dels equips

L'empresa haurà de fer-se càrrec del següent:

- Cobertura de prestació de manteniment normatiu i preventiu dels equips, assumpció de costos de personal i materials per a l'execució dels treballs designats, d'acord amb les indicacions del fabricant.
- Cobertura de prestació de manteniment correctiu en cas de defectes de fabricació i/o vicis ocults; així com l'assumpció de la mà d'obra de les avaries que puguin sorgir durant la durada de la garantia, el CSA assumirà el cost de les peces de recanvi.
- Prestació del servei de manteniment i reparació d'avaries en dies laborables de 8:00h a 17:00h.
- Realitzar la planificació del Calendari Anual de revisions previstes normatives i preventives, mínim una (1) revisió anual de manteniment preventiu, o superior a 1 si ho determina el fabricant.
- Actualització de software sempre que hi hagi una nova versió de l'instal·lat en els equips inclosos en aquesta licitació.
- Coordinació de les actuacions a executar amb el responsable tècnic designat pel CSA, per tal d'evitar afectació a l'activitat.
- Substitució dels equips, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip objecte d'aquesta licitació, que continguin vicis, defectes de fàbrica o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen, tant de materials com de funcionament.

5.3. Gestió de la garantia

El Consorci Sanitari de l'Anoia té contractades les tasques de la gestió de les garanties al Servei d'Electromedicina.

El licitador ha d'oferir una aplicació de Gestió de Manteniment (GMAO o similar), on quedin registrades totes les actuacions de manteniment preventiu i correctiu que es realitzin als equips objecte d'aquest contracte, i l'adjudicatari ha de donar accés al personal que designi el Consorci Sanitari de l'Anoia per la notificació d'avaries i/o gestió de garantia.

5.4. Prestació de Manteniment Normatiu

Es defineix com a Manteniment Normatiu, el manteniment que cal realitzar per donar compliment a la legislació vigent, emetent els certificats que s'escaiguin en cada cas.

5.5. Prestació de Manteniment Preventiu

Es defineix com a Manteniment Preventiu les intervencions de manteniment realitzades per evitar riscos o danys futurs, programades amb l'adjudicatari durant la durada de la garantia.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment preventiu dels equips oferts en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec dels costos associats al manteniment preventiu.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un mínim **d'una** (1) revisió de manteniment preventiu anual dels equips, o superior a 1 si ho determina el fabricant, i es farà càrrec dels costos associats.

L'adjudicatari informará de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar les intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada.

En el manteniment preventiu està inclòs els costos de mà d'obra i desplaçament, i es realitzaran les revisions preventives atenent a les instruccions i tasques definides pel fabricant dels equips. Les tasques de manteniment preventiu dels equips han d'incloure, a més dels requeriments del fabricant, revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al correcte funcionament dels equips.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un mínim **d'una** (1) revisió de manteniment preventiu anual dels equips, o superior a 1 si ho determina el fabricant, i es farà càrrec dels costos associats, dins de les activitats previstes en la revisió anual de manteniment preventiu s'inclou la realització del calibratge de l'equip; en el cas que aquest calibratge s'hagi de realitzar fora de les instal·lacions del CSA i suposi una durada de més de 24hores, l'adjudicatari proporcionarà un equip de préstec per tal de poder mantenir l'activitat assistencial.

Els materials necessaris pel manteniment preventiu de tots els equips objecte d'aquest Plec estaran inclosos en aquest contracte i seran tots aquells que indiqui el fabricant, com elements de desgast en els seus protocols de manteniment.

Abans d'iniciar cap intervenció de manteniment preventiu el personal del servei tècnic s'ha de dirigir físicament al Servei d'Electromedicina per informar de la seva presència al centre, aquest servei durà un control de la seva ubicació i execució dels treballs, per assegurar el compliment de la norma en matèria de seguretat i salut.

Després de cada revisió preventiva, la persona responsable del servei assistencial comprovarà, en presència del servei tècnic responsable de la revisió, el correcte funcionament dels equips per donar la seva conformitat.

El servei tècnic responsable de la revisió de manteniment preventiu lliurarà al Servei de Manteniment del CSA un informe o full de treball, en format digital, en el que constarà, com a mínim, la següent informació:

- Hora d'inici i finalització dels treballs.
- Llistat d'execució de totes les operacions preventives programades.
- Relació de recanvis i/o peces substituïts.
- Confirmació explícita que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.
- Qualsevol observació o recomanació que es consideri pertinent.

5.6. Prestació de Manteniment Correctiu

Es defineix Manteniment Correctiu com les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i/o defectes dels equips objectes d'aquest contracte.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment correctiu dels equips oferts en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec dels costos associats del manteniment correctiu en cas de defectes de fàbrica i/o vicis ocults, així com els costos de mà d'obra del tècnic del servei, el CSA assumirà el cost de les peces de recanvi en cas d'averia per mal ús.

L'adjudicatari restarà obligat a realitzar les següents accions:

- Assegurar un **temps de resposta d'averia urgent, presència física del servei tècnic no superior a 6 hores laborables**, comptades a partir de la recepció de l'avís d'averia al servei tècnic. Es consideren avaries urgents aquelles que puguin deixar un servei assistencial sense activitat total o parcial, o que puguin suposar un risc per al pacient.
- Assegurar un **temps de resposta d'averia ordinària, presència física del servei tècnic no superior a 12 hores laborables**, comptades a partir de la recepció de l'avís d'averia al servei tècnic. Es consideren avaries ordinàries aquelles que no siguin urgents.
- Assegurar un **temps màxim de resolució d'averia, 48 hores** comptades a partir de la recepció de l'avís d'averia al servei tècnic.
- Subministrar i instal·lar els elements dels equips que s'hagin de substituir i/o reparar, en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència. Els elements que s'hagin de substituir han de ser nous, iguals (amb les mateixes característiques i elements que el que es va rebre en un inici) o equivalents als elements que l'equip incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals, el CSA ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element equivalent a l'original.
- Subministrar un equip de préstec complet (amb les mateixes característiques i prestacions tècniques que l'equip inicial), en cas de que la reparació requereixi retirar del servei l'equip avariament o, que la previsió de reparació per part del servei tècnic, excedeixi el termini de resolució d'averia de 72 hores, des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència des del CSA. L'equip de préstec

haurà d'estar instal·lat en el centre corresponent del CSA en un temps no superior a 72 hores.

- Assumir el cost econòmic, d'assegurances i transport pels desplaçaments d'anada com de tornada de l'equip en procés de reparació.
- Substituir equips o elements d'equips tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).
- Assumir tots els costos de personal del servei de reparació, i el CSA es farà càrrec del cost dels materials de reparació.

El CSA no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en aquest PPT o que no comptin amb la seva prèvia conformitat.

El CSA no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si s'escau, la compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

El CSA exercirà, en tot moment, les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès l'empresa adjudicatària com a conseqüència d'aquest PPT.

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes del CSA.

L'adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d'organització preventiva, així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CSA.

Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà.

Entre la documentació que haurà de lliurar al CSA es troba:

1. Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CSA i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
2. Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CSA i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CSA, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.
3. Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CSA (p. ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CSA).
4. Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p. ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
5. Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CSA podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CSA lliurarà a l'adjudicatari:

1. La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CSA i les mesures preventives a adoptar.
2. Actuació en cas d'emergències als centres del CSA.
3. Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al CSA.
4. L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CSA. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CSA en matèria preventiva.

7. PENALITZACIONS

Les penalitzacions s'aplicaran d'acord amb el següent:

1. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del termini de lliurament i instal·lació de l'equipament, passats els primers 15 dies naturals des de la data de la signatura del contracte, podrà ser penalitzat amb un percentatge del u per cent 1% sobre el preu del contracte, per cadascun dels dies d'endarreriment. Aquest incompliment també inclou l'endarreriment d'entrega de qualsevol dels accessoris imprescindibles pel seu ús i el lliurement de les dades d'integració, aquestes últimes en cas de ser necessàries.
2. Quan l'adjudicatari incorri en l'incompliment del termini de lliurament del certificat que doni validesa a la formació que haurà rebut el personal, es podrà penalitzar amb un percentatge del u per cent 1% sobre la garantia definitiva, acumulatiu per cada setmana d'endarreriment.
3. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta d'avaria urgent, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.
4. Quan l'adjudicatari incorri en l'incompliment de termini de lliurament de préstec o substitució d'equip, podrà ser penalitzat amb un percentatge del dos per cent 2% sobre l'import de la garantia, per cada 24 hores d'endarreriment de lliurament d'equip de préstec o substitució des de la notificació per part del CSA.
5. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta d'avaria ordinària, en 2 avaries consecutives, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.
6. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps màxim de resolució d'avaries, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.
7. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del termini de lliurament de la planificació anual del manteniment normatiu i preventiu, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.

Els % indicats s'imputaran sobre l'import retingut de la garantia definitiva.

Així mateix, el CSA es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis ocasionats al CSA (al seu servei i/o personal), d'acord amb allò previst en l'article 194 de la LCSP i el PCAP.

8. ESTRUCTURA OFERTA

L'oferta del licitador haurà de seguir l'estructura i contingut que s'estableix en **l'apartat Q del quadre de característiques**.