



Ajuntament de
la Canonja

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DESEMBRE 2024





ÍNDEX

1	OBJECTE	3
2	ÀMBIT D'ACTUACIÓ.....	3
3	INSTAL·LACIONS ACTUALS	3
3.1	Definició de manteniment.....	4
3.2	Manteniment preventiu.....	4
3.2.1	Inspeccions.....	4
3.2.2	Verificacions	5
3.2.3	Reposicions	9
3.2.4	Pintat.....	9
3.2.5	Neteges	10
3.2.6	Inventari actualitzat.....	11
3.3	Manteniment correctiu.....	12
3.3.1	Avaries lleugeres	12
3.3.2	Avaries greus.....	13
3.4	Serveis especials	13
3.4.1	Incorporació al servei de noves instal·lacions	13
3.4.2	Execució de noves instal·lacions.....	14
3.4.3	Enllumenat nadalenc	14
3.4.4	Elements aliens alimentats des de l'enllumenat públic	14
3.4.5	Emergències.....	15
4	MITJANS HUMANS I TÈCNICS EXIGITS	15
4.1	Mitjans humans.....	15
4.2	Mitjans tècnics	15
5	PLA D'ACTUACIÓ.....	16
5.1	Horaris	16
5.2	Informatització i gestió administrativa del servei	17
6	RETIRADA DEL MATERIAL DE REBUIG I RESTES D'OBRA	18
7	DIRECCIÓ TÈCNICA DELS TREBALLS	18
8	OBLICACIONES DE L'EMPRESA CONTRACTISTA	18
8.1	Afiliació a la Seguretat Social i responsabilitat civil	19
8.2	Comportament del personal.....	19
8.3	Danys causats per tercers.....	20
9	PRESTACIÓ DE SERVEIS	20
9.1	Forma general d'actuació	20
9.2	Atenció d'avaries	20
9.3	Mesuraments de terres.....	21
10	INICI DELS TREBALLS.....	21
11	DOCUMENTACIÓ ANNEXA.....	21



1 OBJECTE

El present document té per objecte l'establiment de les condicions tècniques per a la contractació i posterior prestació del servei de manteniment, conservació i reparació de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de La Canonja. L'enllumenat públic consta de 22 centres de comandament i uns 1.500 punts de llum.

2 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit territorial abastarà totes les zones urbanes del municipi de La Canonja on existeixi servei d'enllumenat públic.

L'àmbit de les prestacions inclou:

1. Enllumenat exterior públic: públic i ornamental
2. Configuració i seguiment d'alertes en el sistema de telegestió de quadres i control il·luminat punt a punt disponible.
3. Control de l'estalvi energètic:
 - 3.1. Determinació de les tarifes elèctriques apropiades, per a cada subministrament.
 - 3.2. Ràtios de consum elèctric.
 - 3.3. Control dels nivells lumínics del municipi
4. Confecció, manteniment i actualització de la documentació tècnica i gràfica dels quadres i punts de llum, així com de les legalitzacions i actes d'inspecció reglamentàries.
5. Realització anual dels dictàmens de manteniment normatiu de la instal·lació elèctrica per a donar compliment al Reglament de Baixa Tensió en vigor, (d'ara endavant RBT), així com la realització i posada en el dia del llibre de manteniment normatiu de cada quadre d'enllumenat anualment, tal com descriu el RBT.
6. Connexió i desconexió de l'enllumenat ornamental nadalenc.

3 INSTAL·LACIONS ACTUALS

El contractista haurà d'acceptar les instal·lacions existents, fer en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació ho obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, excepte una autorització prèvia dels Serveis Tècnics. Aquesta autorització haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.

Les instal·lacions actuals seran lliurades en perfecte ordre de legalització, amb les inspeccions periòdiques reglamentàries en el dia i amb caràcter favorable. Per tant, el contractista ha d'assumir les instal·lacions i no podrà en cap cas reclamar cap increment del cost del contracte per aquest motiu.





A més, es realitzarà un dia de visita a les instal·lacions perquè tota empresa que vulgui optar a la licitació sigui coneixedora de primera mà de les instal·lacions a mantenir. La no presència a la visita no eximeix del perfecte coneixement de les instal·lacions, i per tant, l'adjudicatari no podrà reclamar sobrecost derivat per aquest concepte.

3.1 Definició de manteniment

S'entén per manteniment qualsevol actuació necessària, tècnica, legal o administrativa perquè les instal·lacions objecte d'aquest contracte de serveis públics, donin les prestacions per a les quals han estat dissenyades, implantades o rebudes.

El manteniment general inclourà els següents manteniments:

Manteniment preventiu. S'inclouen els treballs preventius necessaris amb l'objectiu que quedin reduïdes en el mínim, tant les avaries com la degradació material i tècnica de qualsevol instal·lació, com per exemple les operacions de pintura, canvi de llums, etc. descrites tal com es detalla en el punt 3.2 del present plec.

Manteniment normatiu. Comprèn tant la gestió, tramitacions i despeses que es puguin generar per a donar compliment a la normativa legal vigent i totes les revisions periòdiques, inspeccions o actualitzacions necessàries per a donar compliment als requeriments de la normativa legal vigent.

Manteniment correctiu. Tots els treballs de reparació, substitució, neteja, regulacions i ajustos necessaris per la recuperació del bon funcionament de la instal·lació.

Per a donar compliment a tota la normativa vinculada amb el manteniment, farà falta que l'empresa adjudicatària contracti a una Empresa d'Inspecció i Control, EIC, i faciliti en tot moment el personal de suport per a assistir als inspectors de l'EIC, i realitzi les inspeccions reglamentàries definides pel RBT, i porti el control i gestió corresponent.

Qualsevol dubte respecte a si una avaria, actuació necessària o qualsevol incidència és o no imputable a manteniment, serà resolta pels Serveis Tècnics Municipals (d'ara endavant STM), d'una manera raonada.

3.2 Manteniment preventiu

Aquest manteniment comprèn les actuacions precises per a assegurar un funcionament fiable i eficient de la instal·lació, mitjançant l'adopció de mesures anticipades a l'aparició de defectes o anomalies.

Engloba entre altres: Inspeccions, verificacions, reposicions, pintura i neteges. Totes elles quedaran registrades en la plataforma de gestió del contracte.

3.2.1 Inspeccions

Les inspeccions tenen per objecte reconèixer atentament l'estat o funcionament d'un element o equip, i reduir així, al màxim, les avaries.

Durant la inspecció diürna es comprovarà l'estat dels suports, tapes, arquetes, portelles de suports, lluminàries i, en general, tots els elements o equips visibles de les instal·lacions de l'enllumenat, així com el gruix i estat de la capa de pintura dels elements metàl·lics, i es facilitarà en els informes





corresponents les dades necessàries perquè els Serveis Tècnics poden arbitrar les mesures convenients.

Durant la inspecció nocturna es revisaran, fonamentalment, els llums que han quedat fora de servei, i es farà també el control de l'encesa.

El control de l'apagada s'efectuarà durant la mitja hora següent a l'apagada de les instal·lacions, i igual que per al control d'encesa, s'efectuaran recorreguts tipus, amb una tolerància de més o menys de 15 minuts, sobre el moment teòric d'encesa o apagada. L'horari corresponent el fixarà l'Ajuntament així com l'horari de la reducció de flux.

Aquest tipus d'inspeccions es realitzaran mensualment en diferents zones del municipi i caldrà reportar als STM.

3.2.2 Verificacions

Les verificacions i mesuraments que cal efectuar als elements de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior tenen per objecte controlar el comportament dels equips i elements materials, i contribueixen així a l'augment de la vida econòmica de les instal·lacions.

Control d'accionament

L'adjudicatari serà responsable del correcte funcionament dels sistemes d'accionament d'encesa i apagat i d'estabilització i regulació en tensió de les instal·lacions d'enllumenat: control d'accionament dels quadres de comandament i elements de control i maniobra de les instal·lacions (encesa, apagat, etc.) ajustant els diferents dispositius d'accionament als horaris que tenen establerts o estableixin els tècnics d'urbanisme municipals, garantint una adequada precisió del funcionament.

L'adjudicatari tindrà control total del compliment de l'horari dels accionaments, i si hi hagués alguna anomalia amb l'ajust d'horari, s'ajustarà i esmenarà immediatament. Reparació immediata significa que la reparació es realitzarà en un termini inferior a 24 hores des de l'avís a l'adjudicatari i al llarg dels 365 dies de l'any.

Elements de la instal·lació

Quadres de comandament, equips control i de regulació, punts de llum, instal·lació elèctrica, arquetes i canalitzacions. L'adjudicatari haurà de controlar l'accionament, i comprovacions sobre elements o parts de la instal·lació amb vista a garantir la seva conservació. Aquestes comprovacions les determinaran els tècnics municipals de l'Ajuntament de La Canonja, entre les quals s'inclouen: característiques físiques mecàniques i elèctriques dels suports de punts de llum i els diferents components de les lluminàries, accessoris de llums, reflectors, etc.

També s'inclourà la verificació de l'estat de conservació i correcte funcionament dels següents elements de la instal·lació:

- **Quadres o Centres de comandament**

Cada vegada que es procedeixi a manipular el centre de comandament i addicionalment una vegada a l'any, es netejarà l'interior i exterior i es comprovarà el seu correcte funcionament. Es realitzarà una revisió i un reajust de les connexions i es comprovaran les magnituds elèctriques en l'escomesa i en els circuits de sortida, registrant les dades obtingudes i reparant les anomalies que puguin observar.





Si s'aprecien diferències sobre el valor nominal de la tensió d'escomeses superiors als admesos per la normativa vigent, es posarà el fet en coneixement dels tècnics municipals i s'actuarà sobre el regulador del transformador si aquest fos propi.

Es comprovarà la correcció dels horaris d'accionament establerts, o es modificaran aquests conforme al calendari establert per als canvis d'horari i d'estació, sense necessitat de requeriment del tècnic municipal corresponent.

En els casos concrets d'instal·lacions amb règim de funcionament especial (dies de funcionament determinats, horari continuat, apagat o encès en horari diferent al propi enllumenat, maniobres especials en horaris determinats, etc.) l'adjudicatari s'obliga igualment a la comprovació, correcció i actuació sobre aquests horaris d'acord amb el definit pels tècnics municipals.

Es procedirà a la realització de les següents accions:

- Neteja general interna i externa.
- Comprovació de les característiques dels elements instal·lats i de la seva identificació.
- Revisió i ajust del calibrat i funcionament dels dispositius d'accionament i protecció.
- Revisió i posada a punt dels dispositius de maniobra, comandament i protecció.
- Neteja general, ajust, repremi, tractament i protecció de contactes i connexions.
- Comprovació i correcció, en el seu cas, del factor de potència, fins a aconseguir un valor mínim de 0,95.
- Presa i verificació de dades corresponents a magnituds elèctriques.
- Numeració del Centre de Comandament i Il·luminàries, conforme a la simbologia establerta a aquest efecte, a fi de que es trobi sempre perfectament identificat.

▪ Equips de regulació

De la mateixa manera que en el cas anterior i una vegada a l'any com a mínim, es procedirà a la neteja i comprovació de les característiques i funcionament dels equips estabilitzadors i dels seus sistemes i equips de protecció específics, a la revisió i reajust de les connexions, i a la mesura i comprovació de magnituds elèctriques en l'entrada i en la sortida.

Les anomalies que es detectin hauran de quedar registrades en format informatitzat en el sistema de gestió municipal.

En concret, es realitzaran les següents operacions:

- Neteja general interna i externa.
- Comprovació de les característiques dels elements instal·lats i de la seva identificació.
- Revisió i ajust del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció.
- Revisió i posada a punt dels equips electrònics de regulació i potència.





- Presa i verificació de dades corresponents a magnituds elèctriques.
- Neteja general, ajust, tractament i protecció de contactes i connexions.
- Numeració de l'Equip, conforme a la simbologia establerta a aquest efecte, a fi de que es trobi sempre perfectament identificat.

▪ Punts de llum

Igualment i almenys una vegada a l'any, es procedirà a la revisió de l'estat de conservació dels suports (columnes, braços, etc.) i lluminàries dels punts de llum, els seus sistemes de fixació i d'accés als elements que allotja, comprovant la presència de defectes, corrosió, deformacions, etc.

De la mateixa manera, es comprovarà l'hermeticitat de les lluminàries. Aquesta revisió es podrà simultaniejar amb la neteja d'aparells o qualsevol altra intervenció realitzada sobre aquestes; en qualsevol cas s'haurà de realitzar una vegada a l'any.

Coincidint amb el canvi de llums es procedirà a la comprovació dels diversos elements elèctrics que componen els equips auxiliars, l'estat de les juntes, prensaestopas, filtres i elements de ventilació, etc. Així com el de les línies d'alimentació i sistemes de protecció.

S'observarà si existeix brutícia a l'interior del bloc òptic o en l'emplaçament dels auxiliars, i en aquest cas es comprovaran i esmenaran en el seu cas els aspectes que s'indiquen a continuació:

- Si les tapes estan correctament col·locades i tancades mitjançant els caragols o grapes de subjecció.
- Si els prensaestopas i juntes existeixen i estan en correctes condicions (ni esquerdes ni deformacions).

En concret, es realitzaran les següents operacions:

- Comprovació de l'estat físic, neteja i pintura dels suports i numeració (braços, pals o columnes), així com dels seus ancoratges. Comprovació de l'estat de les fonamentacions i fixacions dels suports. Per a cada operació l'empresa adjudicatària elaborarà un informe o part.
- Comprovació de les portes dels suports, efectuant els ajustos necessaris i assegurar que quedi perfectament tancat el buit d'accés a la caixa de fusibles, fins i tot procedint al seu zunchado mitjançant fleix inoxidable.
- Comprovació de l'estat de conservació i neteja inspeccionant, entre altres, la seva fixació, el portalàmpada i la seva correcta disposició, els tancaments, l'estat de les juntes (procedint a la seva substitució, en cas de ser necessari) i la reorientació de la lluminària, si fos necessari, mitjançant els equips adequats.
- Revisió i posada a punt dels següents elements:
 - Components elèctrics de la lluminària coincidint amb el canvi de llums i efectuar la seva neteja i la del seu receptacle.





- Presa de terra, determinar el seu estat mitjançant la seva inspecció i els mesuraments precisos. Quant a exigències i periodicitat, seran conforme a la normativa vigent.
- Les sortides de subterrani i caixes de derivació i de les esteses aèries o sobre façana.
- Les portes dels suports efectuant els ajustos necessaris, assegurar que quedi perfectament tancat el buit d'accés a la caixa de fusibles; incloent la col·locació de les portes en les fases en les quals hagin desaparegut.
- El calibrat dels dispositius de protecció.
- Connexions situades en la base dels suports o en façanes, efectuar simultàniament la seva neteja i protecció enfront dels agents ambientals.
- Línies elèctriques d'alimentació del punt de llum.
 - o Comprovació de la caiguda de tensió al final de la línia, de la resistència d'aïllament, de les intensitats per fase (equilibri de fase) i de la tensió del corrent subministrat.
 - o Numeració dels punts de llum a fi de que es trobi sempre perfectament identificat.

▪ Instal·lacions elèctriques

Aquesta revisió abasta la conservació i manteniment de les esteses de conductors elèctrics subterranis, aeris posats o tibats, amb les seves fixacions, unions, connexions i derivacions.

Periòdicament, amb una freqüència mínima anual es procedirà a la comprovació de l'estat de les línies elèctriques, assegurant la seva continuïtat, aïllament, etc, aportant a l'Ajuntament un informe en el qual es reculli tota aquesta informació. I comprovant, en el seu cas, l'estat dels sistemes de fixació (brides, grapes, tensors, etc.) i, per tant, les condicions de seguretat. Per a això, es realitzarà, entre altres mesures, la comprovació de la resistència de terra, nivell d'aïllament caiguda de tensió en final de línia, conforme a la normativa vigent.

Coincidint, preferentment, amb la neteja i revisió d'arquetes i canalitzacions i amb les reposicions de llums es comprovarà l'estat de les derivacions de les línies elèctriques i de les posades a terra reposant, si calgués, les condicions de seguretat, continuïtat i l'aïllament d'aquestes.

▪ Arquetes i canalitzacions

Periòdicament, amb una freqüència mínima anual es procedirà a la comprovació de l'estat de les arquetes i canalitzacions, assegurant la seva neteja i practicitat i, per tant, les condicions de seguretat.

Es procedirà a la realització de les següents operacions, salvant per a això les mesures de seguretat que s'hagin adoptat per a la seva protecció:

- o Comprovació de l'estat de les tapes de les arquetes i de les arquetes mateixes, procedint a la seva neteja i adequació a la normativa aplicable, elaborant un informe en cada cas.





- Comprovació de l'estat de les canalitzacions i la seva practicitat, procedint a la seva neteja o reposició.
 - El programa d'actuació (verificacions) haurà de ser aprovat pels tècnics municipals, es realitzarà un seguiment del compliment del mateix en les reunions que s'estableixin a aquest efecte.
- **Inspeccions reglamentàries**

Les instal·lacions es mantindran d'acord amb les normes i lleis en vigor a cada moment. Per a això s'haurà de donar compliment al que es disposa en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que li sigui aplicable, i en particular a la Instrucció I.T.C. B.T.-05, sobre verificacions i inspeccions, segons la qual, les instal·lacions d'enllumenat públic de més de 5 kW de potència seran objecte d'inspeccions periòdiques cada 5 anys, i la Instrucció I.T.C. B.T.-09, sobre instal·lacions d'enllumenat exterior. Per a això, la contractista haurà de presentar en la seva oferta una proposta corresponent al Pla de Verificació i Inspecció de les instal·lacions adaptat a la normativa.

En el seu cas, les inspeccions seran realitzades per un Organisme de Control Autoritzat (OCA), qui haurà de realitzar els informes, certificats i visites de comprovació d'esmena de possibles defectes detectats.

L'empresa adjudicatària disposarà un operari, qui acompanyarà a l'OCA, a realitzar les Inspeccions. Sense que això suposi cap cost afegit per a l'Ajuntament, entendre inclòs en el cànon bàsic.

El termini per a dur a terme aquest Pla, l'establirà el Servei Tècnic Municipal.

3.2.3 Reposicions

Comprovació de llums i equips auxiliars. Consisteix en la reposició programada de conjunts de llums amb anterioritat a l'apagat de les mateixes i/o, quan, conseqüència de la depreciació del flux lluminós emès pel llum, el rendiment de la mateixa aconsegueix valors mínims que no garanteixen l'adequada qualitat de la il·luminació ni, d'altra banda, la fiabilitat del servei per la producció d'apagats puntuals de punts de llum.

La programació de la reposició es farà, per tant, tenint en compte les hores de vida probable dels llums, les hores d'encesa definides pel sistema d'accionament i comptabilitzades en els comptadors horaris dels centres de comandament, i l'evolució dels nivells d'il·luminació. Els llums retirats seran recollides per l'Adjudicatari.

En tot cas, es concretarà la necessitat de conducta a la substitució considerant les dades d'hores reals de funcionament i l'evolució dels nivells d'il·luminació les zones afectades.

3.2.4 Pintat

Els quadres, columnes, suports i lluminàries, s'hauran de pintar almenys una vegada cada dos anys. L'Ajuntament, en tot cas, podrà modificar la freqüència.

Per a aquesta tasca s'haurà de netejar les superfícies adequadament per a eliminar òxid, pols, greix o qualsevol altra contaminació, això pot incloure escatat, raspallat i rentada amb solucions





adequades. Aplicar una capa d'imprimació anticorrosiva i dues capes de pintura d'acabat. S'haurà de deixar cada element amb la seva numeració identificativa.

Especificacions de pintura:

- Imprimació: Aplicar una capa d'imprimació anticorrosiva adequada per a exteriors, compatible amb el material de les columnes i suports.
- Pintura d'acabat: Aplicar dues capes de pintura d'acabat, resistent a la intempèrie i als raigs UV. La pintura ha de ser del color que especifiqui l'Ajuntament.
- Aplicació: La pintura ha d'aplicar de manera uniforme, sense escorriments, bombolles, o imperfeccions.

Amb la finalitat de protegir la base de les columnes als orinis, es pintessin els 60 cm inferiors amb pintura específica per a aquesta fi, de marca i model aprovat per l'Ajuntament de la Canonja.

Les actuacions hauran de quedar registrades en la plataforma de gestió del contracte.

3.2.5 NeteGES

Quadres de comandament i equips de regulació

Es procedirà anualment, així com cada vegada que es faci una intervenció, a la neteja general exterior de l'armari i interior dels elements continguts en els quadres de comandament, retirant quants elements aliens al mateix puguin aparèixer.

Per a aquesta tasca s'utilitzaran equips i eines apropiades per a la neteja i retirada dels residus: raspall, compressor d'aire per a bufat, etc.

Lluminàries i suports

Es procedirà a la neteja dels suports de punts de llum amb la finalitat de garantir la seguretat conservació de les instal·lacions.

S'hauran de netejar totes les lluminàries com a mínim una vegada a l'any i sempre que es realitzi alguna operació en alguna d'aquestes. Aquesta freqüència de neteja podrà ser modificada en aquells casos que ho requereixin per a garantir que en cap cas la pèrdua de transmissió per brutícia del tancament sigui superior a un 20% del seu valor inicial.

La neteja de les lluminàries s'efectuarà en el seu suport o desmuntant-les, mitjançant una solució de detergent i netejant-les després amb aigua tèbia. La neteja podrà realitzar "in situ" o en les dependències de l'adjudicatari, no admetre que, per aquesta raó quedin punts de llum fora de servei.

De la mateixa manera, es procedirà a la neteja amb caràcter puntual i correctiu planificat en tota actuació duta a terme sobre la lluminària i quan s'evidencia l'existència d'elements aliens dipositats o col·locats sobre aquesta, que afecta el seu normal funcionament, a la distribució lumínica o puguin suposar risc per a les persones o els béns.

En el cas que en un projector o lluminària s'apreciï brutícia interior o aigua, serà senyal d'un defectuós tancament, falta de pressaestopas, absència o defecte de col·locació de les juntes, etc. En aquest cas s'obrirà l'aparell, es netejarà interiorment amb productes i elements no agressius,





s'observarà quina ha estat la causa de l'hermeticidad perquè no passi en situacions futures i s'esmenarà la mateixa emprant si fos necessari silicona o elements anàlegs per al segellament.

Malgrat l'indicat anteriorment amb caràcter general, en aquells projectors i lluminàries en els quals la substitució del llum requereixi un accés directe al bloc òptic, en realitzar aquest treball es netejarà també el reflector i l'interior del tancament, segons l'assenyalat en l'apartat anterior.

Finalment, es tindrà la precaució de deixar ben tancada la lluminària, amb la seva junta en posició correcta sense que es produeixin mossegades. En cap cas s'utilitzaran productes ni elements abrasius per a realitzar aquestes labors.

La neteja de les lluminàries es realitzarà d'acord amb el programa que a aquest efecte s'hagi definit i acceptat, i quedarà registrat en la plataforma de gestió del contracte.

Arquetes i canalitzacions

Com a mínim una vegada a l'any, es procedirà a la neteja de les canalitzacions que es trobin obstruïdes i de les arquetes.

Amb la neteja de conductes de canalitzacions i arquetes es retirarà del seu interior tot tipus de materials i elements aliens a aquestes, hagin estat dipositats intencional o accidentalment i independentment de les característiques i origen d'aquests, de manera que es garanteixi en tot moment:

- L'adequada practicitat de la canalització i permeti la revisió de les línia elèctriques, la seva renovació, reparació i qualsevol operació d manteniment que calgui realitzar sobre les mateixes. Els productes i materials resultants d'aquesta neteja de canalitzacions es retiraran de les arquetes per a la seva gestió com a residu.
- El correcte estat de l'arqueta i canalitzacions, dels conductors elèctrics i de la presa de terra, així com la possibilitat de realitzar en qualsevol moment altres operacions de manteniment.

La neteja de les arquetes es farà coincidir, preferentment amb la de lluminàries.

3.2.6 Inventari actualitzat

Serveix de base a la present contractació l'inventari de material de l'enllumenat instal·lat que s'incorpora al present plec com a annex (les unitats expressades en aquest annex seran objecte de comprovació per l'adjudicatari, ja que poden existir alteracions en el còmput final de les mateixes).

S'incorporaran a l'inventari municipal l'historial d'incidències i operacions de conservació realitzades en cadascun dels elements. L'adjudicatària quedarà obligada a reflectir les intervencions que es realitzin en el sistema de gestió municipal.

La informació de l'inventari haurà de ser actualitzada, de forma continuada, cada vegada que es realitzi alguna modificació en les instal·lacions existents o quan s'incorporin zones noves al servei de manteniment.

Tota la informació de l'inventari serà de propietat municipal.

L'inventari haurà de tenir el màxim nivell de detall, havent de recollir a més dels punts de llum, la definició de les línies que alimenten a cada punt de llum, incloent plànols amb la identificació de les línies i el seu traçat, i identificant la fase que alimenta cada punt de llum.





Les labors prèvies d'actuació de l'inventari d'instal·lacions correran igualment a càrrec de l'empresa adjudicatària del contracte actual, la qual tindrà obligació d'actualitzar-la en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà al de la signatura del contracte.

3.3 Manteniment correctiu

L'adjudicatari queda obligat a la localització i reparació de totes les avaries que puguin produir en les instal·lacions objecte del present Plec, amb independència de les causes que les hagin motivat, ja siguin els propis elements de la instal·lació (avaries, defectes de fabricació, esgotament de la vida útil o mal funcionament d'elements diversos...), el subministrament elèctric (talls de tensió, sobretensions, etc.), actuacions voluntàries o accidentals pròpies o de tercers (defecte de muntatge, conservació i/o manteniment incorrectes, accidents, vandalisme, etc.), imponderables (agents atmosfèrics, etc.) o uns altres.

Haurà de disposar dels equips adequats per a la detecció d'avaries, de manera que, especialment en el cas de les subterrànies, faciliti la determinació del punt on aquesta se situï i minimitzi l'obertura de rases.

Dins d'aquests treballs de manteniment s'inclouen entre altres, els de l'obra civil que sigui precisa realitzar per a la reparació de cada defecte detectat així com treballs d'obra de paleta, neteja, etc. que poguessin ser precisos per a esmenar la deficiència detectada i rematar altres elements afectats per la pròpia avaria o per la seva reparació. En el cas concret d'obra civil serà responsabilitat de l'adjudicatari l'execució de cinc metres de canalització, una arqueta, una fonamentació, recrescut i cobriment d'una base per cada anomalia detectada. Els treballs d'acabat, com ara reposició de jardineria o del paviment en vorera o calçada, així com marques viàries o similars seran realitzats igualment per l'adjudicatari, o per l'Ajuntament si aquest ho estima oportú.

3.3.1 Avaries lleugeres

S'inclouen en aquest apartat les avaries les quals per la seva perillositat, o bé per les característiques de la seva reparació (durada, quantia, etc.) han de solucionar de manera immediata, dins de les 24 hores següents a la seva localització i/o notificació, incloent els dies festius. Es produeixen en punts de llum i centres de comandament.

Amb les excepcions que s'indiquen en el punt següent, totes aquestes avaries es caracteritzaran per l'existència de tensió en l'entrada del punt de llum. Així, a títol d'exemple, es considera que es compleix aquesta condició en un bàcul, si hi ha tensió a la porta de registre on es localitzen els curtcircuits i, en el cas d'un punt de llum sobre façana, si existeix tensió en la caixa de fusibles.

Com a exemple, s'indiquen diferents tipus d'avaries lleugeres: llum fos, petit material defectuós, caixa de derivació trencada, estesa aèria tallada, difusor cremat, curtcircuits cremats en punt de llum, caixa de fusibles o de comptador cremada, programador astronòmic o cèl·lula avariats, avaria subterrània per cables tallats o curtcircuits, carcassa o globus de lluminària destruït, canalitzacions destruïdes, sortida a superfície trencada, necessitat de substitució de portes de bàculs o columnes, etc.

Per a tot això, es requerirà que el material de substitució sigui de les mateixes característiques al substituït. Si per algun motiu el material de substitució emprat no fos idèntic, haurà d'estar autoritzat per parí del tècnic municipal competent.





3.3.2 Avaries greus

Les avaries greus són les que suposen qualsevol deterioració de les instal·lacions d'enllumenat per acció del vent, accident o vandalisme i també totes aquelles actuacions en les quals no concorrent urgència en la seva atenció, estiguin ocasionades per avaries de llarga durada.

Son aquelles avaries que per les seves característiques no s'enquadren en la categoria de lleugeres.

A títol orientatiu, es relacionen a continuació alguns tipus d'avaries greus: quadre de maniobra (o algun dels seus components) cremat o destruït, punt de llum apagat no existent tensió en la sortida de subterrani, punt de llum caigut, pal de fusta derrocat per vent o accident, bàcul derrocat per vent o accident, etc.

Sempre que sigui possible i amb caràcter d'immediatesa, aquestes avaries hauran de solucionar al més aviat possible, en funció de la seva categoria o tipus d'intervenció que requereixi.

El material de substitució serà de les mateixes característiques al substituït. Si per alguna raó el material de substitució emprat no és idèntic al substituït, haurà d'existir autorització expressa d'això per part del tècnic municipal corresponent.

3.4 Serveis especials

3.4.1 Incorporació al servei de noves instal·lacions

El contractista durant la vigència del contracte es farà càrrec de totes les instal·lacions de l'enllumenat exterior públic i ornamental, que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers. Es podran incorporar al contracte actual modificacions que representin un augment fins al 10% de la instal·lació actual, que no comportaran en cap cas un augment del preu.

No obstant això, si la instal·lació a rebre no disposa de tota la documentació tècnica o comercial o no compleix amb tota la reglamentació i normativa vigent, el contractista haurà de posar aquest fet en coneixement dels esmentats Serveis Tècnics, a través d'una comunicació escrita en la qual s'exposaran i justificaran tots els incompliments i es valoraran les actuacions a fer per la seva recuperació, que decidiran les obres que han de realitzar per a la seva adequació i emetran informe a fi que l'Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna.

Si una instal·lació ha de revertir al manteniment municipal i no disposa de tota la documentació tècnica o comercial o no compleix amb tota la reglamentació i normativa vigent, no s'acceptarà la seva incorporació fins que no quedin resoltes totes les deficiències esmenades.

El contractista adjudicatari, haurà d'inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que s'afegeixin a la contracta, i comunicar per escrit als STM les deficiències que detecti, a fi que siguin reparades amb càrrec a la garantia d'obra.

Acabat el període de garantia, els nous punts de llum passaran amb caràcter general a integrar en la contracta.

En cas que l'empresa adjudicatària sigui qui executi modificacions sobre la instal·lació existent o realitzi la instal·lació de nous punts de llum haurà de facilitar als Serveis Tècnics Municipals la documentació acreditativa d'haver realitzat proves i assajos, d'estar complint amb els nivells d'il·luminació concorde a la classificació del vial, i l'actualització de la legalització.





3.4.2 Execució de noves instal·lacions

Per a l'execució de noves instal·lacions d'enllumenat que l'Ajuntament hagi d'efectuar, o en la millora substancial de les existents, l'Ajuntament segons el qual disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, està obligat a seguir el procediment adequat.

Entre les empreses que optin a executar aquestes noves instal·lacions, pot haver-hi el contractista adjudicatari del Servei de Manteniment, fet que no el farà gaudir de cap dret preferent.

Finalitzades aquestes noves instal·lacions, quedaran amb caràcter general integrades en el contracte.

3.4.3 Enllumenat nadalenc

El contractista adjudicatari, haurà d'inspeccionar i verificar les instal·lacions d'enllumenat nadalenc que hagin estat instal·lades per l'Ajuntament o per tercers, comunicant per escrit als STM les deficiències que detecti.

Les instal·lacions hauran de complir les normes que s'estableixen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, sobretot quant a l'aïllament dels conductors i a la protecció contra contactes indirectes.

Una vegada instal·lades, l'empresa adjudicatària queda obligada a la connexió i gestions amb companyia distribuïdora elèctrica en cas d'escomeses directes, així com a la reparació de les avaries que puguin originar en la instal·lació durant el període nadalenc, en un període màxim de 24 hores.

Diàriament i durant el període de temps que aquestes instal·lacions es trobin en servei, s'hauran d'efectuar revisions i posades a punt del conjunt de la instal·lació, amb revisió d'amarraments, correcta disposició d'aïlladors, etc...

3.4.4 Elements aliens alimentats des de l'enllumenat públic

Les instal·lacions annexes que s'alimenten des dels subministraments elèctrics dels quadres de la xarxa de l'enllumenat públic, tal com bombes de reg, semàfors, etc., i que són de propietat municipal, o bé que disposen de l'autorització de l'Ajuntament, estan incloses en el contracte a l'efecte del control de funcionament dels elements de protecció situats a l'interior dels quadres de maniobra de l'enllumenat públic.

La reparació de les avaries d'aquests elements no està inclosa en la contracta; i quan algun d'aquests elements representi un risc per a les persones o coses, o bé quan provoqui distorsions en el normal funcionament de l'enllumenat públic, el contractista procedirà a la seva desconexió, donant avís als STM, que ho notificaran a l'empresa o entitat responsable, a fi que procedeixin a la seva reparació.

Aquests elements, pel fet d'alimentar dels subministraments elèctrics de l'enllumenat públic, estaran subjectes al qual disposa el vigent REBT RD 842/2002, i per tant, inclosos en les revisions periòdiques obligatòries; l'empresa o departament responsable de cada element hi haurà, en cas que es detectin anomalies, de reparar-les dins dels terminis que indiqui l'acta d'Inspecció de la E.I.C.

Pel manteniment d'aquests elements, l'empresa o departament responsable, haurà de tenir subscrit un contracte amb una empresa instal·ladora autoritzada; en el cas que aquesta empresa de manteniment sigui la mateixa que fa el manteniment de l'enllumenat, la relació contractual serà totalment independent del contemplat en aquest plec.





3.4.5 Emergències

L'adjudicatari haurà de disposar d'un servei de guàrdia i emergència permanent (24 hores en el dia, 365 dies l'any), que atengui les avaries urgents fora de l'horari normal de treball. A aquest efecte disposarà d'un telèfon que donarà l'avís a l'operari de guàrdia.

El servei de guàrdia tindrà suficient capacitat per a resoldre les anomalies d'emergència que es produeixin; a aquest efecte haurà de disposar del vehicle, eines i altres mitjans necessaris.

Qualsevol canvi en el servei de guàrdia o la seva localització, s'haurà de comunicar de manera immediata als STM i a la Guàrdia Municipal.

4 MITJANS HUMANS I TÈCNICS EXIGITS

Per a l'acompliment d'aquestes activitats, la contractista haurà de disposar, com a mínim dels mitjans que es detallen a continuació durant la durada del contracte.

4.1 Mitjans humans

L'empresa contractista disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta realització dels treballs objecte del contracte, i en cap cas seran inferiors als indicats:

- 1 Enginyer Tècnic
- 2 Oficials electricistes

Dins de la plantilla haurà d'acreditar l'existència de personal legalment capacitat, titular del preceptiu carnet d'instal·lador/al fet que habiliti la subscripció i/o emissió de Butlletins d'Instal·lador necessaris davant l'Organisme corresponent a tenor del que es disposa en la Instrucció 042 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

A més del personal descrit anteriorment com a mínim, l'adjudicatària haurà de posar a la disposició del contracte el personal necessari per a complir les prescripcions exigides en els Plecs. Així, l'empresa contractista no podrà pretextar la falta de personal per a suspendre o retardar els serveis que li ordeni l'Ajuntament.

L'Ajuntament no tindrà relació jurídica ni laboral, ni d'una altra índole amb el personal de l'empresa adjudicatària durant el termini de vigència del contracte, ni al seu terme.

4.2 Mitjans tècnics

Vehicles

Els contractistes detallaran els vehicles que estaran a la disposició del servei.

Els esmentats vehicles es trobaran en perfecte estat, amb la revisió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (I.T.V.) actualitzada.

Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent i, en els desplaçaments amb les normes de circulació, així com anar pintats amb anagrama, escuts, etc. de manera que resultin fàcilment identificables.





Com a mínim caldrà disposar de:

- 1 ut Vehicle cistella amb altura fins a 16 m.
- 1 ut Furgoneta per a serveis d'inspecció i reparacions.

Si en algun moment es necessita qualsevol altre vehicle, i no figura ni a la relació anterior ni a l'amplada per l'Adjudicatari, farà falta que aquest gestioni la seva disponibilitat i el cost al seu càrrec.

Magatzem

L'adjudicatari haurà de disposar a la signatura del contracte d'un local condicionat adequadament complint la normativa vigent en matèria de salut, higiene i seguretat.

Mesures de seguretat

L'empresa adjudicatària haurà de contemplar i complir la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, dotant als seus treballadors d'EPIs homologats per a la tasca a exercir en cada intervenció.

Així mateix, haurà de disposar d'un equip de senyalització i abalisament d'emergències.

Equips, maquinària i eines

El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per a efectuar les comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat, periòdicament, per a assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible.

Els licitadors hauran d'especificar, amb tot detall, els equips principals, auxiliars i de mesura que utilitzaran per a la prestació del servei.

Els equips, maquinària, eines i mecanismes que s'esmentin a l'oferta, estaran a la disposició d'aquest sempre que requereixi els seus serveis.

Si en algun moment és necessari qualsevol equip, maquinària, eina, i no figura a la relació presentada, farà falta que l'Adjudicatari gestioni la seva disponibilitat i el cost al seu càrrec.

5 PLA D'ACTUACIÓ

5.1 Horaris

L'horari del servei de manteniment de l'enllumenat exterior públic serà com a mínim durant l'horari de funcionament de l'Ajuntament a més de disposar del servei de guàrdia, descrit anteriorment.

L'horari d'encesa i apagada de l'enllumenat públic el fixarà sempre l'Ajuntament i en principi serà realitzada automàticament amb rellotge astronòmic.

El Contractista així ho mantindrà, no podent modificar-la sense ordres concretes dels Serveis Tècnics.

El marge admès d'avanç o retard en l'horari previst serà de 15 minuts.

El contractista adjudicatari serà responsable de la detecció dels punts de llum apagats, de les avaries i altres anomalies que es produeixin en les instal·lacions de l'enllumenat públic, així com de la seva reparació en els terminis fixats.





Amb independència que la detecció de les avaries és responsabilitat del contractista, aquest també haurà d'atendre tots aquells avisos que li arribin de la Guàrdia Municipal, STM i/o Ajuntament, o altres mitjans que es puguin implantar per a agilitar i millorar el servei.

Mensualment es passarà als STM, relació de les actuacions realitzades en les reparacions de les avaries, així com de les actuacions realitzades en el manteniment preventiu i normatiu. En l'informe mensual s'ha d'incloure la planificació anual del manteniment preventiu i normatiu, especificant dates previstes i actualitzant la data en la qual realment s'ha dut a terme les tasques.

5.2 Informatització i gestió administrativa del servei

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una plataforma de gestió del Servei les principals funcionalitats del qual seran:

1. Informatització de l'inventari: El contractista haurà de disposar, en un termini inferior als sis mesos, de l'inventari informatitzat de totes les instal·lacions d'enllumenat públic exterior i ornamental, del municipi.
2. Una vegada acabat el servei, aquest inventari fa falta que sigui lliurat als serveis tècnics de l'Ajuntament en un format o amb el programa necessari perquè l'Ajuntament pugui fer ús i pugui transmetre al pròxim adjudicatari (en cas que hi hagués), aquesta informació.

Els programes específics per al servei hauran de ser capaços de gestionar una base de dades que contingui la totalitat de les instal·lacions a què es refereix la contracta, amb la previsió de les possibles ampliacions.

El manteniment de la base de dades s'efectuarà mitjançant els processos d'altres, baixes i modificacions de les instal·lacions, del reporti de les reparacions de les avaries i incidències que es produeixin, així com del reporti dels processos programats de manteniment preventiu que es realitzin, substitució, neteges realitzades.... Els programes hauran de ser capaços d'emetre, com a mínim, els següents tipus de llistats i informes:

1. Llistats i informes amb límits d'ubicació i descriptius.
2. Llistats i informes dels elements unitaris de la instal·lació. Any d'instal·lació, hores previstes de funcionament i previsió de canvi de lluminària, altura, model, material, potència, CUPS dels quadres, legalitzacions actualitzades, esquemes unifilars...
3. Llistats i informes de les ordres de treball del manteniment preventiu i correctiu.
4. Llistats i informes d'incidències, avaries i reparacions realitzades, detalls de la naturalesa de la incidència i estat de resolució.
5. Llistats i informes descriptius de les incidències, amb límits, dades de freqüència, i dades d'ubicació.

Aquells altres llistats que resultin necessaris a criteri dels Serveis Tècnics municipals.

La sortida d'informació es referirà, tant al conjunt de la instal·lació, amb la seva història, com a part d'aquesta. Aquesta informació es donarà també en suport informàtic i serà compatible amb els programes d'ús municipal. En el cas que el programa no sigui compatible amb els quals es disposa





a l'ajuntament, fa falta que l'adjudicatari proporcioni una llicència en un ordinador dels serveis tècnics perquè es pugui tenir accés i que al final de contracte no es perdin les dades d'aquest.

S'aportaran models de les fitxes dels elements de la instal·lació i exemples de tots els llistats esmentats, per a la seva aprovació prèvia.

6 RETIRADA DEL MATERIAL DE REBUIG I RESTES D'OBRA

La retirada dels materials procedents de l'obra civil es realitzarà per mitjà de contenidors o bosses disposades a tal fi. En cap cas hauran de quedar dipositats en la via pública. Es procedirà a la retirada del contenidor o de la saca una vegada finalitzada la reparació. Aquests materials es retiraran a una empresa autoritzada o a abocador, si escau.

Els materials procedents d'elements retirats (lluminàries, columnes, cablejat etc.) es retiraran mitjançant gestor autoritzat i a càrrec de l'adjudicatari.

7 DIRECCIÓ TÈCNICA DELS TREBALLS

La Direcció dels treballs, organització i correcta execució correspon a l'Empresa Adjudicatària, i sobre ella recaurà la missió i responsabilitat de dirigir i controlar que els treballs es realitzin conforme al present Plec de condicions Tècniques i altres disposicions legals i a les normes de bona construcció.

L'Ajuntament, si ho estima convenient, mantindrà com a mínim una reunió mensual amb l'adjudicatària, a la qual assistirà un/a responsable tècnic del servei amb un ordre del dia preparat i serà la persona responsable de presentar i justificar la següent informació:

- Partes de treball realitzats
- Incidències i avaries hagudes.
- Seguiment del programa d'actuació aprovat i justificació de possibles desviacions.
- Presentació de propostes de millora en les instal·lacions existents.
- Certificacions mensuals.
- Anualment, durant el mes gener, presentarà una memòria anual relativa al servei de l'any anterior, indicant la totalitat dels treballs realitzats, incidències hagudes, propostes de millora, estadístiques respecte a anys anteriors, etc.

8 OBLICACIONES DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'adjudicatària del contracte estarà obligat a realitzar partes de revisions degudament justificats i programes d'actuació de les diverses tasques que s'exigeixen en el present plec. Haurà de mantenir tota la informació actualitzada en la plataforma de gestió del servei, registrant els treballs realitzats, rutes diürnes i nocturnes, incidències, reparacions, mesuraments i comprovacions realitzades, neteges, pintura... en general, tots les tasques s'han de registrar, i la documentació tant de plànols com de l'inventari ha d'estar actualitzat i a disposició dels STM.





En els comunicats es detallarà com a mínim els següents aspectes:

- Partes de reparació d'avaries i anomalies: lleugeres i greus.
- Partes de neteja de lluminàries, pintat de quadres, columnes, suports, etc.
- Partes de control d'encesa i apagat. Havent de quedar constància en cas de modificació de quina hora es produeix l'encesa i apagat.
- Partes d'avisos de reparacions varies.
- Partes de revisió de centres de comandament.
- Partes de revisió de punts de llum.
- Partes de revisió de la instal·lació elèctrica.
- Partes de revisió de canalitzacions.
- Comunicat d'actuació de l'inventari d'enllumenat públic.

Es lliurarà còpia d'aquests comunicats mensualment al responsable del contracte de l'ajuntament.

Així mateix, l'adjudicatari haurà de presentar la següent informació:

- Luxometria del municipi, al principi i en finalitzar del contracte.
- Propostes de millora valorades.
- Planificació anual del manteniment preventiu i normatiu, especificant dates previstes i actualitzant la data en la qual realment s'ha dut a terme les tasques.
- Memòria anual.
- Altres informes, relacionats amb les exigències del present plec. L'Ajuntament, en el seu cas, podrà modificar la freqüència o periodicitat de parts i programes, així com els continguts d'aquests. En tot cas, hauran de registrar totes les actuacions que es realitzin en format informatitzat en el sistema de gestió municipal, per a la seva verificació i control.

8.1 Afiliació a la Seguretat Social i responsabilitat civil

L'Adjudicatari de la present licitació afiliarà el personal, i conseqüentment cotitzarà, al Règim General de la Seguretat Social.

Farà falta que l'adjudicatària aportaci sempre que sigui requerit per l'Ajuntament, els certificats d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, i altres certificats oficials o documents necessaris als quals obligui la llei vigent.

Deurà, així mateix, tenir contractats les assegurances de responsabilitat civil que cobreixin els possibles danys a terceres persones que es puguin produir durant la realització dels treballs objecte del present Plec. La quantitat assegurada ascendirà, com a mínim, a 600.000,00 euros.

8.2 Comportament del personal

L'empresa contractada haurà de respectar i fer respectar als seus empleats els següents punts:





- Protecció: Sempre que els treballs a executar puguin representar un possible perill pel públic, utilitzaran mitjans de senyalització i protecció, tant personal com general.
- Vestimenta: Durant l'execució dels treballs els operaris hauran d'anar amb roba de treball, de manera que sigui ràpida i clara la seva identificació.
- Cortesia: L'empresa adjudicatària serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant immediatament qualsevol problema que es plantegi a aquest respecte.
- Neteja: Serà estricta la neteja dels llocs en els quals intervinguin o utilitzin durant els treballs, neteja que es farà extensiva als material emprats.

8.3 Danys causats per tercers

Les reposicions a causa de danys de tercers, tant d'actes vandàlics com de col·lisions produïts en les instal·lacions, queden inclosos en el contracte de manteniment. Si els danys produïts poden resultar perillosos per a persones o béns, la reparació serà immediata.

L'empresa adjudicatària podrà realitzar les accions legals que cregui convenients per a identificar l'autoria dels danys causats i reclamar l'import dels treballs realitzats.

L'empresa adjudicatària serà l'única beneficiària de totes les quantitats que aconsegueixi recuperar dels autors dels danys causats a les instal·lacions municipals.

9 PRESTACIÓ DE SERVEIS

9.1 Forma general d'actuació

Quan es detecti una avaria, de ser necessari, la contractista prendrà immediatament les mesures precises per a evitar o reduir les possibles deterioracions de la instal·lació afectada o quant suposi de perill per a la seguretat de persones, animals o coses.

Escometrà ràpidament l'execució de les reparacions havent de complir els terminis establerts a aquest efecte en el contracte, posant en coneixement del tècnic municipal el compliment d'aquests i detallant la seva justificació si procedís.

Quan com a conseqüència d'una avaria, quedin sense servei un o més punts de llum consecutius i es prevegi que el temps de reparació comprendrà dues o més nits, la contractista, a requeriment de l'Ajuntament, estarà obligat a realitzar esteses de línies i instal·lacions provisionals, de característiques anàlogues a les de les afectades per l'avaría, seguint, en tot cas, les instruccions dels tècnics municipals.

9.2 Atenció d'avaries

Aquest servei es prestarà durant tots els dies laborables, es realitzarà en horari nocturn quan concerneixi la inspecció d'instal·lacions, i amb aquestes funcionant, podent efectuar en horari diürn la reparació de petites avaries detectades en les inspeccions. Per la naturalesa quotidiana d'aquest servei no es requerirà que es cursi petició de la seva execució a la contractista.





En circumstàncies extraordinàries es podrà requerir a la contractista, normalment per telèfon, la realització de treballs, com a conseqüència d'avaries detectades per uns altres o sorgides en dies festius.

Les avaries lleugeres seran reparades en el termini de 24 hores comptades a partir de la seva detecció per qualsevol dels mitjans descrits anteriorment.

Les avaries greus seran reparades amb caràcter d'immediatesa quan sigui possible i, en tot cas, com més aviat millor.

9.3 Mesuraments de terres

Les instal·lacions de presa de terra, per la importància que tenen, des del punt de vista de la seguretat, hauran de ser comprovades anualment, durant els tres primers mesos del contracte.

Es compliran les prescripcions que indica el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió en les seves instruccions ITC-BT-09 i ITC-BT-018 referent a preses de terra.

Al seu càrrec, la contractista presentarà a l'Ajuntament un informe anual resum que inclogui tots la mesuraments de presa de terra de les instal·lacions, dels controls o inspeccions periòdiques efectuades sobre la conservació bàsica, sobre l'energia consumida i del factor de potència (amb la finalitat de reduir costos), de la il·luminància de les zones (a fi de detectar les necessitats de reposició en grup d'elements o lluminàries).

10 INICI DELS TREBALLS

L'empresa adjudicatària haurà de començar els treballs el següent dia natural de la signatura del contracte.

11 DOCUMENTACIÓ ANNEXA

- Annex I – Estat de les instal·lacions actuals





Ajuntament de
la Canonja

ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA

ANNEX I

DESEMBRE 2024





ÍNDEX ANNEX I

1) TAULA 1.- PUNTS DE LLUM, LÀMPADES, POTÈNCIA INSTAL·LADA	1
2) TAULA 2.- INVENTARI ACTUAL DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC	2

P



1) TAULA 1.- PUNTS DE LLUM, LÀMPADES, POTÈNCIA INSTAL·LADA

NÚM. CENTRE DE COMANDAMENT	SUMINISTRE (CUPS)	NÚM. PUNTS DE LLUM	NÚM. LÀMPADES	POTÈNCIA INSTAL·LADA LÀMPADES (kW)
QE 01	ES0031405679328001NV0F	13	13	1,16
QE 02	ES0031405682306001RT0F	38	38	2,08
QE 03	ES0031405679900001LF0F	74	74	4,49
QE 04	ES0031405679905001YQ0F	109	109	5,35
QE 05	ES0031405678799001NV0F	28	28	1,49
QE 06	ES0031408033353001YH0F	105	105	7,01
QE 07	ES0031405722141001BN0F	25	25	2,82
QE 08	ES0031405899164001NQ0F	41	41	1,43
QE 09	ES0031405942589001DG0F	138	138	6,76
QE 10	ES0031405964900001GS0F	115	115	4,97
QE 11	ES0031405680833001NN0F	42	42	3,77
QE 12	ES0031405691496001XM0F	105	105	4,30
QE 13	ES0031405959836001DV0F	80	80	5,46
QE 14	ES0031408049231001DZ0F	89	89	4,96
QE 15	ES0031408097009001EE0F	50	50	3,38
QE 16	ES0031408208933001NL0F	93	93	4,54
QE 17	ES0031408253747001WZ0F	80	80	6,24
QE 18	ES0031408447287001MM0F	21	21	1,34
QE 19	ES0031408268340001WC0F	6	6	0,62
QE 20	ES0031408406267001SE0F	102	102	4,98
QE 21	ES0031408452466001DA0F	123	123	6,21
QE 22	ES0031408301741001TY0F	14	14	0,62
TOTAL CM		1.491	1.491	83,96

Codi Validació: 3N7XC6QEQQQF96QX2LFLJRX
Verificació: <https://lcanonja.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 68



2) Taula 2.- INVENTARI ACTUAL DELS PUNTS DE LLUM EXISTENTS EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC

TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 001				CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 002		Troncocònica	7	CARANDINI MIKOS-1	102	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 002b				CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 002c				CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 002d				CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 002e				CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 003		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0011	de la Pineda	001 1 004		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0012	de la Pineda	001 2 001		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0012	de la Pineda	001 2 002		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0012	de la Pineda	001 2 003		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0012	de la Pineda	001 2 004		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/001/L0012	de la Pineda	001 2 005		Bàcul	7	CARANDINI V-MAX-V34	117,1	Led
Punt de llum	Centre/002/L0021	de la Verge de la Esperança	002 1 001a		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0021	de la Verge de la Esperança	002 1 002a		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0021	de la Verge de la Esperança	002 1 001		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0021	de la Verge de la Esperança	002 1 002		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 005a	LLUMENERA ENFOCA ESGLÉSIA	Braç façana villa	6	CARANDINI SPIN-2	52	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 004a	LLUMENERA ENFOCA ESGLÉSIA	Braç façana villa	6	CARANDINI SPIN-2	52	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Plaça del Castell	002 2 011a		Cilíndrica	10	CARANDINI SPIN-2	58	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 001		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 002		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 003		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 004		Braç façana villa	3	CARANDINI SPIN-2	52	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 005		Braç façana villa	3	CARANDINI SPIN-2	52	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 006		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Pons Castellví	002 2 007		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	de Masricart	002 2 008		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	de Masricart	002 2 009		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	de Masricart	002 2 010		Braç façana villa	3	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Plaça del Castell	002 2 011		Cilíndrica	10	CARANDINI SPIN-2	58	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Plaça del Castell	002 2 014		Cilíndrica	10	CARANDINI SPIN-2	58	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Plaça del Castell	002 2 015		Troncocònica	8	CARANDINI SPIN-2	58	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Manuel Carrasco i Formiguera	002 2 016		Troncocònica	7	CARANDINI SPIN-2	66,7	Led
Punt de llum	Centre/002/L0022	Plaça del Castell	002 2 018		columna	4	CARANDINI SPIN-2	58	Led
Punt de llum	Centre/002/L0023	de les Pletes	002 3 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/002/L0024	Pons Castellví	002 4 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0024	Pons Castellví	002 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led

Codi validació: 3M7XCY6QEQQFP6QX2LFPJURX
Verificació: https://acambnja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esFubloc



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/002/L0024	de l'Escultor Martorell	002 4 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/002/L0024	de l'Escultor Martorell	002 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/002/L0025	de la Verge de la Esperança	002 5 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0025	de la Verge de la Esperança	002 5 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0025	de la Verge de la Esperança	002 5 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/002/L0025	de la Verge de la Esperança	002 5 006a		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de la Pineda	002 6 001a		columna	4	SIMON LIGHTING (IEP) PR-2	30,5	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de la Pineda	002 6 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de Masricart	002 6 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de Masricart	002 6 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de Masricart	002 6 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/002/L0026	de Masricart	002 6 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/002/L0026	de Masricart	002 6 006		Braç façana villa	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	58	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	147,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 008		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 009		columna	0	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 016		columna	4	SOCELEC Hestia	43,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 017		columna	4	SOCELEC Hestia	43,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 018		columna	4	SOCELEC Hestia	43,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 019		columna	4	SOCELEC Hestia	43,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 020		columna	4	SOCELEC Hestia	43,8	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Marina	003 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0031	de la Verge de les Neus	003 1 015 a		columna		CARANDINI MIKOS-1	80	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 004		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	58	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 001		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	58	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7XC6GEQ0QFP6QX2LFPJRX
Verificació: https://acambnja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	147,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Marina	003 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 010		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 013		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 016		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 019		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 021		columna	9	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 022		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 024		columna	4	CARANDINI Century	30,5	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 025		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 028		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	de la Bassa Fonda	003 2 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 030		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	del Compte de Llar	003 2 032		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	del Compte de Llar	003 2 033		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	del Compte de Llar	003 2 034		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	del Compte de Llar	003 2 035		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	del Compte de Llar	003 2 036		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 037		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 038		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 039		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 040		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0032	Compte de Llar	003 2 041		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 001		Cilíndrica	7	CARANDINI Century	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 002		Cilíndrica	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 003		Cilíndrica	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 004		Cilíndrica	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led

Codi Validació: 3N7XC6G6BQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: <https://acanonja.admistracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 27 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 005		Cilíndrica	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 006		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 007		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 008		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 009		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	Vaqueria	003 4 010		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	Vaqueria	003 4 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	Vaqueria	003 4 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/003/L0034	de la Marina	003 4 001a	SENSOR QUALITAT AIRE	Cilíndrica	4	sensor qualitat aire		
Punt de llum	Centre/004/L0041	Vaqueria	004 1 035a		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 009a		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 009b		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 010a		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 010b		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 016a		columna	3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 016b		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 016c		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 016d		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 019a		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 017a		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 018a		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 020a		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 024a		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 024b		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 018b		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 018c		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 018d		aplic a paret	1	APLIC LEDSC4 SAM 180MM	20	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 008a		columna	4	ERCO KONA	49	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 007a		columna	4	ERCO KONA	49	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 005a		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 005b		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 004a		columna	4	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 004b		columna	5	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 006a		columna	3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 006b		columna	3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 002a		columna	4	ERCO KONA	49	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 001a		columna	4	ERCO KONA	49	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 001		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 002		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 004		columna	4	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led

Codi Validació: 3M7XCYGQEQDQF95QX2FPL1RX
Verificació: <https://acanonja.eadministració.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 005		columna	4	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Europa	004 1 006		columna	3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 007		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 008		columna	7	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 009		columna	4	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 010		columna	4	ARNE A760 URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 011			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 012			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 013			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 014			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 015			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 016			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 017		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 018		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 019		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 020		Braç façana villa	5	ARNE A530 PROJECTOR URBIDERMIS	40	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 021			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 022			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 023			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Catalunya	004 1 024			3	VIA LACTEA URBIDERMIS	34	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 025		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 026		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Darrereres	004 1 027		Braç façana villa	7	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Darrereres	004 1 028		Braç façana villa	7	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Darrereres	004 1 029		Braç façana villa	7	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 030		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 031		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 032			7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de la Marina	004 1 033			7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Vaqueria	004 1 034		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	Vaqueria	004 1 035		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 036		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 037		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 038			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 039			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 040			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 041			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 042			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 043			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/004/L0041	de Sant Isidre	004 1 044			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GBQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 29 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 001		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 002		Poste fusta	4	CARANDINI V-MAX-V33	43,8	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 003		Poste fusta	4	CARANDINI V-MAX-V33	43,8	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 004		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 005		Braç façana villa	5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 006		Braç façana villa	5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 007		Braç façana villa	5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 008		Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Marina	004 2 009		Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 010			5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de Raval	004 2 011			13	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 012			5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 013			5	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Florida	004 2 014			6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Florida	004 2 015			6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Florida	004 2 016			6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Florida	004 2 017			6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	de la Florida	004 2 018			6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 019			6	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 020		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 021		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 022		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 023			4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 024			4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0042	del Raval	004 2 025			4	CARANDINI Century	53,2	Led
Punt de llum	Centre/004/L0043	de la Marina	004 3 001			4	RETROFIT-1	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0043	de la Marina	004 3 002			4	RETROFIT-1	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0043	de la Marina	004 3 003			4	RETROFIT-1	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0043	de la Marina	004 3 004			4	RETROFIT-1	44,7	Led
Punt de llum	Centre/004/L0044	Mestre Josep Gols	004 4 001		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/004/L0044	Mestre Josep Gols	004 4 002		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/004/L0044	Mestre Josep Gols	004 4 003		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/004/L0044	Mestre Josep Gols	004 4 004		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/004/L0045	Mestre Josep Gols	004 5 001		aplic a paret	3	PHILIPS M/SNF 100/300	250	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/004/L0045	Mestre Josep Gols	004 5 002		aplic a paret	3	PHILIPS M/SNF 100/300	250	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/004/L0045	Mestre Josep Gols	004 5 003		columna	4	ERCO KONA	24	Led
Punt de llum	Centre/004/L0045	Mestre Josep Gols	004 5 003a		columna	4	ERCO KONA	24	Led
Punt de llum	Centre/004/L0045	Mestre Josep Gols	004 5 004		Braç façana villa	4	ERCO KONA	24	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7X7Y6GQQQF96QX2.FPLJRX
Verificació: https://la Canonja.eadministració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 30 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0051	de l'Escultor Martorell	005 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/005/L0052	de l'Escultor Martorell	005 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 011		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0061	de la Florida	006 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.admistracio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 31 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0062	de la Florida	006 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	150	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 009		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 010		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/006/L0063	de la Florida	006 3 011		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	del Serè	006 3 012		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0063	del Serè	006 3 013		columna	3	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led

Codi Validació: 3N7XCy6bEQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://la Canonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	dels Antigons	006 4 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	dels Antigons	006 4 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 020		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 021		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 022		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/006/L0064	de la Florida	006 4 023		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	de la Florida	006 5 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	de la Florida	006 5 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	del Serè	006 5 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	del Serè	006 5 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	del Serè	006 5 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 011		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 013		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 015		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/006/L0065	dels Antigons	006 5 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 001		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 002		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 003		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 004		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 005		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 006		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 007		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 008		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 009		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 010		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 011		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 012		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 013		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 014		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0066	dels Antigons	006 7 015		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 33 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	dels Antigons	006 6 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 008		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 009		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 010		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 011		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 012		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	46	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 013		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	46	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 014		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	46	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	del Cementiri	006 6 015		columna	0	CARANDINI CLAMOD-5	46	Led
Punt de llum	Centre/006/L0067	de la Florida (1)	006 8 021		columna	0	SIMES Compact	70	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 009		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 010		columna	8	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 012		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 013		columna	8	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 015		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 016		columna	8	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 018		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 019		columna	8	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 021		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 022		columna	8	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 023		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/007/L0071	Manuel Carrasco i Formiguera	007 1 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 001		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 002		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 003		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 004		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 005		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 006		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 007		Bàcul	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/007/L0072	Manuel Carrasco i Formiguera	007 2 001a	SENSOR QUALITAT AIRE	columna	4	sensor qualitat aire		

Codi Validació: 3M7XCVCQEQDQF98QX2_FPL_RX
Verificació: https://lcanonja.eadministració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	87,8	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0081	del Collblanc	008 1 010		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 010		Poste fusta	7	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/008/L0082	del Collblanc	008 2 011		Poste fusta	7	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	de les Garrigues	008 3 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0083	del Collblanc	008 3 010		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 35 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/008/L0084	del Collblanc	008 4 010		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 001		Cilíndrica	7	WOODY FAMILY PROYECTOR LED COB WARM WHITE 2200K	73	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 002		Cilíndrica	7	WOODY FAMILY PROYECTOR LED COB WARM WHITE 2200K	73	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 003		Cilíndrica	7	IGUZZINI LIGHT UP WALK	1	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 004		Cilíndrica	7	IGUZZINI LIGHT UP WALK	1	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 005		Cilíndrica	7	IGUZZINI LIGHT UP WALK	1	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de la Florida	009 1 006		Cilíndrica	7	IGUZZINI LIGHT UP WALK	1	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 007		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 008		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 009		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 010		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 011		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de la Florida	009 1 012		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,9	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de la Florida	009 1 013		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de la Florida	009 1 014		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de la Florida	009 1 015		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 016		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 017		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 018		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 019		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 020		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 021		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 022		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 023		Cilíndrica	4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 024		Cilíndrica	4	ILUCA Pal	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 025		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 026		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Antoni Brossa	009 1 027		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 028		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 029		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 030		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 031		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 032		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 033		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 034		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 035		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 036		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 037		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 038		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led

Codi Validació: 3N7XCy6QEQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://la Canonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 86 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 039		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 040		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 041		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 042		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 043		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 044		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 045		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 046		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 047		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Ravaleta	009 1 048		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 049		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 050		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 051		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 052		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 053		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 054		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 055		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 056		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	del Pit-Roig	009 1 057		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 058		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 059		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 060		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 061		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 062		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 063		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 064		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 065		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 066		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	de Sant Sebastià	009 1 067			4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Corredor	009 1 068			4	ILUCA PAL LED	50	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Corredor	009 1 069		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 070		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 073		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0091	Bisbe Borràs	009 1 074		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 001		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 002		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 003		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 004		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 005		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida	009 2 006		Poste fusta	8	CARANDINI VMAX-V2	43,8	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 37 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Florida (1)	009 2 007		Poste fusta	8	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	a Constantí	009 2 008		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	a Constantí	009 2 009		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 011		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 012		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 013		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 014		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 015		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 016		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 017		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 018		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	de la Font	009 2 019		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 020		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 032		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 033		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 035		columna	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 034		columna	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 036	CENTURY + SPIN	columna	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 037a	CENTURY + SPIN	columna	7	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 038	CENTURY + SPIN	columna	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 039	PARC CAMÍ DE REUS	columna	4	CARANDINI C-LINE-4	150	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 040	PARC CAMÍ DE REUS	columna	4	CARANDINI C-LINE-4	125	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 034a		columna	7	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 034b		columna	4	PROJECTOR NUR L+D PLATEA PRO	34,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 035a		columna	7	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 041d	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 041a	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 041b	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 041c	PARC CAMÍ DE REUS	columna	7	CARANDINI SPIN-2	60	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 38 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 042d	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 042a	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 042b	PARC CAMÍ DE REUS	columna	8	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 042c	PARC CAMÍ DE REUS	columna	7	CARANDINI SPIN-2	60	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 031a		columna	4	PROJECTOR NUR L+D PLACO InUT	25,8	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 035b		columna	4	PROJECTOR NUR L+D PLATEA PRO	34,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 035c		columna	4	PROJECTOR NUR L+D PLATEA PRO	34,7	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 036a	CENTURY + SPIN	columna	7	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 037	CENTURY + SPIN	columna	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/009/L0092	Camí Vell de Reus	009 2 038a	CENTURY + SPIN	columna	7	CARANDINI SPIN-2	102	Led
Punt de llum	Centre/009/L0093	Corredor	009 3 001			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0093	Corredor	009 3 002			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 001			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 002			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 003			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 004			6	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 005			20	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 006			20	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 007			20	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/009/L0094	Corredor	009 4 008			20	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 001		Troncocònica	7	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 002			0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 003		Cilíndrica	12	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 004		columna	0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 005		columna	0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 006		columna	0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 007		columna	0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0101	de Miralbo	010 1 008		columna	0	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Miralbo	010 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Miralbo	010 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Miralbo	010 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Miralbo	010 2 004		columna	4	CARANDINI Century	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Miralbo	010 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.adm.nistrabio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 39 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	de Tarragona	010 2 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	Nou	010 2 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	Nou	010 2 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	Alcalde Marian Fonts	010 2 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0102	Alcalde Marian Fonts	010 2 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 001		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 002		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 003		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 004		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 005		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 006		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de Miralbo	010 3 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	del Poeta Bertran	010 3 015	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	del Poeta Bertran	010 3 020	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	del Poeta Bertran	010 3 021	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	de la Devesa	010 3 024	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	del Poeta Bertran	010 3 025	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	del Poeta Bertran	010 3 026	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0103	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 3 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de Miralbo	010 4 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de Miralbo	010 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de Miralbo	010 4 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de Miralbo	010 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 40 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	de la Devesa	010 4 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 4 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 4 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Bisbe Miquel Domènech Veciana	010 4 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0104	Alcalde Marian Fonts	010 4 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Miralbo	010 5 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Miralbo	010 5 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Miralbo	010 5 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Versalles	010 5 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Versalles	010 5 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.adm.instrabio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 41 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Alcalde Marian Fonts	010 5 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Nou	010 5 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Nou	010 5 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Versalles	010 5 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	de Versalles	010 5 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/010/L0105	Sol	010 5 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/011/L0111	del Pilar	011 1 001		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0111	del Pilar	011 1 002		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0111	del Pilar	011 1 003		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0111	del Pilar	011 1 004		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Pilar	011 2 001		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Pilar	011 2 002		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Pilar	011 2 003		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Sector Nord	011 2 004		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	Pablo Iglesias	011 2 005		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	Pablo Iglesias	011 2 006		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	Pablo Iglesias	011 2 007		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	Pablo Iglesias	011 2 008		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Sector Nord	011 2 009		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0112	del Sector Nord	011 2 010		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Sector Nord	011 3 001		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Pilar	011 3 002		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Pilar	011 3 003		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Pilar	011 3 004		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Pilar	011 3 005		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	De la Concòrdia	011 3 006		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Sector Nord	011 3 007		Troncocònica	7	CARANDINI PHR-104/D	102	
Punt de llum	Centre/011/L0113	De la Concòrdia	011 3 008		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Sector Nord	011 3 009		Troncocònica	7	CARANDINI PHR-104/D	88	
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 010		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 011		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanonia.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 42 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 012		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 013		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 014		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Pablo Iglesias	011 3 015		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	De la Concòrdia	011 3 016		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Sector Nord	011 3 017		Troncocònica	7	CARANDINI PHR-104/D	88	
Punt de llum	Centre/011/L0113	De la Concòrdia	011 3 018		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	De la Concòrdia	011 3 019		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 020		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 021		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 022		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 023		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 024		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 025		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 026		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	Bellavista	011 3 027		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/011/L0113	del Sector Nord	011 3 028		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 010	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 011	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 012	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 013	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 014	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 015	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 016	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 017	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 018	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 019	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 020	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 021	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 022	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 023	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 43 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/012/L0121	de les Garrigues	012 1 024	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 025	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 026	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	del Poeta Bertran	012 1 027	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 028	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	del Poeta Bertran	012 1 029	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	del Poeta Bertran	012 1 030	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	del Poeta Bertran	012 1 031	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	del Poeta Bertran	012 1 032	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 025a	CASAMBI	columna	4	LEDVANCE FLOODLIGHT	165	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 025b	CASAMBI	columna	4	LEDVANCE FLOODLIGHT	165	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 026a	CASAMBI	columna	4	LEDVANCE FLOODLIGHT	165	Led
Punt de llum	Centre/012/L0121	de Tarragona	012 1 026b	CASAMBI	columna	4	LEDVANCE FLOODLIGHT	165	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 010	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 011	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 012	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 013	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 014	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 015	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 016	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 017	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 018	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 019	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 020	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 021	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0122	de les Garrigues	012 2 022	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.adm.nistrabio.ca/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 44 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 010	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 011		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 012	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 013	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 014	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 015	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 016	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 017	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 018	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 019	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 020	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 021	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 022	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0123	de les Garrigues	012 3 023	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 010	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 011	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 012	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 013	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 014	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 015	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 016	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 017	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 018	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 019	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 020	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 021	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 022	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.adm.nistrabio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma es Publico Gestiona Pàgina 45 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 023	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/012/L0124	de les Garrigues	012 4 024	CASAMBI	columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de les Pletes	013 1 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 010		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 011		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 012		columna	4	CARANDINI Veka	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 013		columna	4	CARANDINI Veka	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0131	de la Coma	013 1 014		columna	4	CARANDINI Veka	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	dels Diumenges	013 2 010		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 011		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 013		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 015		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 017		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 019		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 021		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 023		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led

Codi Validació: 3N7XQY6GEBQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Pàgina 46 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 025		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 027		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	69,1	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de Vila-Seca	013 2 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de la Marina	013 2 029		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0132	de la Marina	013 2 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 001		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 003		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 005		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 007		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 009		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 011		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 013		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 015		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 017		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0133	de la Pineda	013 3 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 001		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 003		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 005		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 007		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 008		columna		CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 009		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 011		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 012		columna		CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 013		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 014		columna		CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 015		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led

Codi Validació: 3N7XC9G6BQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 47 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 017		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/013/L0134	de la Pineda	013 4 018		columna	4	CARANDINI Century	53,2	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 001		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 002		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 010		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 011		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 012		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 013		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/014/L0141	Manuel Carrasco i Formiguera	014 1 014		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	49	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 011		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	Manuel Carrasco i Formiguera	014 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 013		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 014		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 015		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 016		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 017		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 018		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 019		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 020		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 021		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	del Poeta Bertran	014 2 022		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 023		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 024		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XQY6GBQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.admistracio.gub.es/la-plataforma-es-publico-gestiona
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 48 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 025		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 026		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 027		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 028		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 029		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 030		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0142	de Pere Gran Marca	014 2 031		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 001		Cilíndrica	10	CARANDINI Century	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 003		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 004		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 005		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 006		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 007		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 008		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0143	Manuel Carrasco i Formiguera	014 3 009		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 001		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 003		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 005		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Manuel Carrasco i Formiguera	014 4 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 011		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 012		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 013		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 014		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 015		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 016		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 017		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 018		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 019		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 020		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 021		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	de l'Escultor Figueres	014 4 022		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 023		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 024		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XCY6CBBQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.adm.nistabio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 49 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 025		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 026		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 027		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 028		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 029		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 030		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 031		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 032		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 033		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 034		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/014/L0144	Mossen Enric Gispert	014 4 035		columna	3,6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	del Rec de Bardina	015 1 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	de Sant Sebastià	015 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	de Sant Sebastià	015 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	Ponent	015 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	Ponent	015 1 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	Ponent	015 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	Ponent	015 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	dels Antigons	015 1 008		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	dels Antigons	015 1 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	dels Antigons	015 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	dels Antigons	015 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/015/L0151	dels Antigons	015 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	del Rec de Bardina	015 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	del Rec de Bardina	015 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	de Tarragona	015 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	de Tarragona	015 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	de Tarragona	015 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	de Tarragona	015 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	de Tarragona	015 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0152	Nou	015 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Rec de Bardina	015 3 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Rec de Bardina	015 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Rec de Bardina	015 3 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led

Codi Validació: 3N7XQY6GEBQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Pàgina 50 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/015/L0153	de Tarragona	015 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	de Tarragona	015 3 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	Ponent	015 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	Ponent	015 3 007		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	dels Antigons	015 3 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	Ponent	015 3 009		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 011		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 013		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 015		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 017		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 019		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 021		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 023		columna	9	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/015/L0153	del Sector Nord	015 3 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQ00QF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 51 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 032		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 033		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 034		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 035		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 036		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 037		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 038		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 039		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 040		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 041		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 042		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 043		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 044		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 045		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 046		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	del Collblanc	016 1 047		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0161	Pons Castellví	016 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0162	del Mossèn Francesc Tàpies	016 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Pàgina 52 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 008		columna	7	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Pons Castellví	016 3 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	78,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 010		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 012		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 014		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 016		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 018		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 020		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 022		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 024		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 026		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 028		columna	8	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 030		columna	8	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 032		columna	8	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 033		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 034		columna	8	CARANDINI V-MAX-V33	69,1	Led
Punt de llum	Centre/016/L0163	Miquel Coll i Alertorn	016 3 035		columna	0	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Miquel Coll i Alertorn	016 4 003		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Miquel Coll i Alertorn	016 4 004		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Miquel Coll i Alertorn	016 4 005		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Miquel Coll i Alertorn	016 4 006		columna	4	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Pons Castellví	016 4 007		columna	3,5	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/016/L0164	Pons Castellví	016 4 008		columna	3,6	CARANDINI C-LINE-4	30,5	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de la Marina	017 1 003		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de la Marina	017 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de la Marina	017 1 005		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de la Marina	017 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 007		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQ00QF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanonia.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 53 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 009		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 011		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 013		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Antoni Vilalta Capdevila	017 1 015		columna	7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Antoni Vilalta Capdevila	017 1 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 017		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 019		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 021		columna	7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	de Vila-Seca	017 1 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 023	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 025	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	52	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 025a	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	52	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 025b	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	52	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 023a	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0171	Parc Gossos	017 1 025c	Punt de llum amb 2 projectors NOVATILU Milan S	Troncocònica	7	NOVATILU Milan S	52	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 001			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 002			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 003			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 004			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 005			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 006			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 007			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 008			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de la Marina	017 2 009			7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de la Marina	017 2 010			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 011			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 012			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 013			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 014			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 015			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	dels Campsrodons	017 2 016			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led

Codi Validació: 3N7XC6QEQQF96DX2LFLJRX
Verificació: https://la Canonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/017/L0172	de Vila-Seca	017 2 017			7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de Vila-Seca	017 2 018			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de Vila-Seca	017 2 019			7	CARANDINI V-MAX-V34	140,1	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de Vila-Seca	017 2 020			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	Antoni Vilalta Capdevila	017 2 021			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	Antoni Vilalta Capdevila	017 2 022			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de la Marina	017 2 023			7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	de la Marina	017 2 024			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	Antoni Vilalta Capdevila	017 2 025			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0172	Antoni Vilalta Capdevila	017 2 026			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 001			7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 002			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 003			7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 004			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	Antoni Vilalta Capdevila	017 3 005			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	Antoni Vilalta Capdevila	017 3 006			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 007			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 008			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 009			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 010			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 011			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 012			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 013			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 014			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 015			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 016			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 017			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Marina	017 3 018			3.6	CARANDINI C-LINE-4	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 019			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 020				CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 021			7	CARANDINI V-MAX-V33	147,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	dels Campsrodons	017 3 022			4	CARANDINI CENTURY-1	16,3	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Pineda	017 3 023			3.6	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Pineda	017 3 024			3.6	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Pineda	017 3 025			3.6	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0173	de la Pineda	017 3 026			3.6	CARANDINI C-LINE-4	53,2	Led
Punt de llum	Centre/017/L0174	de la Marina	017 4 001			7	CARANDINI V-MAX-V34	156,9	Led
Punt de llum	Centre/017/L0174	de la Marina	017 4 002			4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	Pons Castellví	018 1 001			4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	
Punt de llum	Centre/018/L0181	Pons Castellví	018 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	37,9	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://acanonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 55 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/018/L0181	de l'Escultor Martorell	018 1 003		columna	6	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de l'Escultor Martorell	018 1 004		columna	6	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de l'Escultor Martorell	018 1 005		columna	6	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de l'Escultor Martorell	018 1 006		columna	6	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de l'Escultor Martorell	018 1 007		columna	6	CARANDINI CENTURY-1	103,1	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de Vila-Seca	018 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de Vila-Seca	018 1 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de Vila-Seca	018 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de Vila-Seca	018 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0181	de Vila-Seca	018 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/018/L0182	de les Pletes	018 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	53,2	Led
Punt de llum	Centre/019/L0191	de la Florida	019 1 001		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/019/L0191	de la Florida	019 1 002		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/019/L0191	de la Florida	019 1 003		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/019/L0192	de la Florida	019 2 001		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/019/L0192	de la Florida	019 2 002		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/019/L0192	de la Florida	019 2 003		Troncocònica	7	CARANDINI V-MAX-V33	103,1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	del Raval	020 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 009		columna	4	SIMES COMPACT	100	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 010		columna	4	SIMES Compact	100	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 011		columna	4	SIMES Compact	100	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 012		columna	4	SIMES Microled	1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 013		columna	4	SIMES Microled	1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 014		columna	4	SIMES Microled	1	Led

Codi Validació: 3N7XC6G6EQQF96QX2FPLJRX
Verificació: https://acambnaja.eadnistració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 015		columna	4	SIMES Microled	1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 016		columna	4	SIMES Microled	1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 017		columna	4	SIMES Microled	1	Led
Punt de llum	Centre/020/L0201	Mestre Josep Gols	020 1 018		columna	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	del Raval	020 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	del Raval	020 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	del Raval	020 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0202	Major de Masricart	020 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	del Raval	020 3 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	del Raval	020 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0203	Major de Masricart	020 3 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GBQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacaonja.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 57 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/020/L0204	del Raval	020 4 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 001	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 002	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 003	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 004	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 007	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 009	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 010	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 011	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 012	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 013	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 014	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 015	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 016	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 021	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 022	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 023	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 024	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 025	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 026	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 027	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 028	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 029	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 030	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 031	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 032	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 033	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 034	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 035	CASAMBI	columna	4	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 036	CASAMBI	Cilíndrica	5	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 037		Cilíndrica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 038		Cilíndrica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 039		Cilíndrica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 040		Cilíndrica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 041		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 036a	CASAMBI	Troncocònica	8	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	de Sant Isidre	020 5 042a		Troncocònica	10	BENITO FAURE/ SKY SWITCH	102	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 043a		Troncocònica	5	GENÉRICA/ PROYECTOR	20	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 008	CASAMBI	Troncocònica	5	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 020	CASAMBI	Troncocònica	9	CARANDINI CENTURY-1	30,5	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GBQ00F96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanonia.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 58 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 042		Troncocònica	9	BENITO FAURE/ SKY SWITCH	100	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 044		Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 043		Troncocònica	9	BENITO FAURE/ SKY SWITCH	100	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 044a	CASAMBI	Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 044b		Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 045		Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 045a		Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/020/L0205	del Compte de Llar	020 5 045b		Troncocònica	4	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 091a		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 088a		columna	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	Compte de la Llar	021 1 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de Vila-Seca	021 1 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 018		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 019		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de la Marina	021 1 020		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	Mas d'en Patau	021 1 021		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	Mas d'en Patau	021 1 022		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 023		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	44,9	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XCY6BQ00QF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanuja.adm.nistabio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 59 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	del Compte de Llar	021 1 032		Troncocònica	9	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 083		Troncocònica	9	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 084		Troncocònica	4	CARANDINI MIKOS-1	78	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 085		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 086		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 087		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 088		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 089		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 090		Troncocònica	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0211	de les Dues Hortes	021 1 091		columna	4	CARANDINI SLI LED	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de les Dues Hortes	021 2 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 008		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Marina	021 2 015		Troncocònica	6	CARANDINI CENTURY-1	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 016		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 017		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 018		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 019		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 020		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 021		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 022		Troncocònica	6	CARANDINI VMAX-V2	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 023		columna	4	CARANDINI VMAX-V2	66,7	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	Mas d'en Patau	021 2 024		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	Mas d'en Patau	021 2 025		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	Mas d'en Patau	021 2 026		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	Mas d'en Patau	021 2 027		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	del Compte de Llar	021 2 028		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	del Compte de Llar	021 2 029		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQCF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanjonja.adm.nistrabio.ca/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 60 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/021/L0212	del Compte de Llar	021 2 030		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	del Compte de Llar	021 2 031		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	del Compte de Llar	021 2 032		Troncocònica	6	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 016a		columna	4	CARANDINI VMAX-V2	53,2	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 033		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 034		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 035		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 036		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 037		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 038		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 039		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 040		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 041		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 042		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 043		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 044		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 045		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 046		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 047		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 048		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 049		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 050		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 051		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 052		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 053		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 054		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 055		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 056		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 057		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 058		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 059		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 060		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0212	de la Coma	021 2 061		columna	4	CARANDINI C-LINE	30,5	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 001		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 002		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 003		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 004		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 005		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 006		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 007		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led

Codi Validació: 3N7XCY6GEBQQQF96QX2LFFLJRX
Verificació: https://lacanonia.admistracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona Pàgina 61 de 63



TIPUS D'ELEMENT	LOCALITZACIÓ QUADRE/LÍNIA	VIA	CODI	COMENTARI	SUPORT	ALÇADA SUPORT	FABRICANT I MODEL	POTÈNCIA LÀMPADA	EQUIP
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 008		columna	4	GE LIGHTING Iberia Premium	150	Vapor de sodi
Punt de llum	Centre/021/L0213	de les Dues Hortes	021 3 009		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 010		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 011		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 012		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 013		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 014		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 015		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	Mas d'en Patau	021 3 016		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	del Compte de Llar	021 3 017		columna	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/021/L0213	del Compte de Llar	021 3 018		Braç façana villa	4	CARANDINI CENTURY-1	55,6	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 001		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 002		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 003		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 004		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 005		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 006		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 007		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 008		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 009		Braç façana villa	4	CARANDINI CLAMOD-5	44,7	Led
Punt de llum	Centre/022/L0221	de Versalles	022 1 010		columna	4	CARANDINI V-MAX-V34	44,9	Led
Punt de llum	Centre/022/L0222	de Sant Antoni	022 2 001		columna	4	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/022/L0222	de Sant Antoni	022 2 002		columna	4	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/022/L0222	de Sant Antoni	022 2 003		columna	4	CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led
Punt de llum	Centre/022/L0222	de Sant Antoni	022 2 004				CARANDINI V-MAX-V31	43,8	Led

Codi Validació: 3N7XC6QEQQQF96QX2LFLJRX
Verificació: <https://lcanonja.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 63



