



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA
D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI
DE VILAFRANCA DEL Penedès**

EXPEDIENT CSSV 20-25

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY
DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES**

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL PLEC	3
2.	CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA INSTAL·LACIÓ	3
3.	GARANTIA DELS EQUIPS I ELEMENTS SUBMINISTRATS I TERMINI	8
4.	VISITA PRÈVIA OBLIGATORIA.....	9
5.	TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	9
6.	CONTROL I SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	9
7.	MITJANS MATERIALS.....	10
8.	MITJANS HUMANS	10
9.	PENALITATS PER INCOMPLIMENT I/O COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LES PRESTACIONS	11
10.	NORMATIVA DE REFERÈNCIA.....	11
11.	RESPONSABLE DEL CONTRACTE	12

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte de la present licitació és la contractació del subministrament i instal·lació del sistema de detecció i alarma d'incendis de l'edifici Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant CSSV), ubicat a l'av. Garraf, 3 de Vilafranca del Penedès per substituir el sistema existent obsolet.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA INSTAL·LACIÓ

2.1 ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS

El sistema de detecció d'alarma d'incendis existent en l'edifici Ricard Fortuny és molt antic i actualment es troba obsolet, pel que és impossible trobar recanvis o equips de substitució per als elements que el formen: detectors, mòduls d'entrada/sortida, plaques electròniques, etc.

Qualsevol fallida en el sistema de detecció i alarma d'incendis deixaria sense protecció contra incendis parcialment o en la seva totalitat a l'edifici amb les conseqüències i riscos que per a la seguretat dels usuaris i treballadors del CSSV comporta.

A més, la central d'alarma, que es troba ubicada en la planta baixa de l'edifici, no admet cap ampliació de nous detectors i elements, i en un futur pròxim el CSSV té previst una ampliació en varies plantes del centre.

2.2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

L'edifici Ricard Fortuny consta de les plantes que tot seguit s'indiquen, amb la nomenclatura de plànol corresponent:

- Planta soterrani (DO.18.13-A3_01_PSot_400_PCI)
- Planta baixa (DO.18.14-A3_02A_PB_100_PCI)
- Planta primera (DO.18.15-A3_03A_P1_100_PCI)
- Planta segona (DO.18.16-A3_04_P2_400_PCI)
- Planta tercera (DO.18.17-A3_05_P3_400_PCI)
- Planta quarta (DO.18.18-A3_06_PA_400_PCI)

Els plànols indicats s'adjunten com annexos en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) juntament amb la publicació de l'anunci de la licitació d'aquest contracte.

2.3 MATERIAL A SUBMINISTRAR I TASQUES A REALITZAR

A) Material a subministrar per part de l'empresa adjudicatària:

El desglossament del material a subministrar per a instal·lar el nou sistema de detecció i alarma d'incendis és el que tot seguit es detalla:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

Descripció	Unitats
Central de detecció d'incendi analògica de 4 a 8 llaços CONEXA o equivalent . Central de 4 llaços ampliable a 8 llaços amb 250 elements per llaç sense polaritat amb capacitat per a bateria de 18 Ah. Targeta opcional de comunicació per permeti el control remot i la integració amb altres sistemes. Teclat que permeti la personalització de l'idioma que es precisi, i una pantalla gràfica de 240x128, de fàcil navegació a través del teclat de control. Leds d'estat del sistema, i leds d'alarma i avaria de les diferents zones. Que es pugui instal·lar en xarxa amb fins per 32 centrals o repetidors. Funció d'Autocerca. Funció de Autodiagnòstic. Detecció adreces duplicades. Registre històric de 4.000 esdeveniments. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i avaria. 2 Sortides de sirenes monitoritzades. Sortida auxiliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4.	1,00
Bateria de plom-àcid. Voltatge: 12 V. Capacitat: 18 Ah.	2,00
Ecotasa Bateria de 12V 17AH.	2,00
Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions exteriors. Fabricada en ABS de color blanc i flash de color vermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades, programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers (aplicar / treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres). Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul convertidor de tensió de 24V a 12V) o equivalent .	1,00
Elements adhesius d'extinció incendis MAUS STIXX PRO o equivalents . Unitat adhesiva automàtica d'extinció d'incendis MAUS STIXX PRO. Espai protegit: 0,1m3. Amb activació quan el cable detector incorporat s'exposa a la flama o la temperatura. L'agent extintor, mescla de potassi no tòxica, inunda l'espai protegit. Temperatura d'activació 170 °C (+-10 °C). Temps de fuga 5s. No requereix manteniment.	1,00
Targeta expansió de 2 llaços analògics direccionables TAG-2LA- 2.0 amb capacitat de 250 elements per llaç. Per centrals connexa-4 / 8L-2.0 i connexa-4 / 8LP-2.0 o equivalent .	1,00

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

Detector òptic analògic SENA0-2.0 o equivalent, basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera ha d'estar protegida amb una reixa que evita l'entrada de brutícia i insectes. Que incorpori també algorismes de compensació de la brutícia de la cambra per evitar falses alarmes per brutícia i retarda del manteniment de l'equip. El detector requerirà una base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat CPD EN54-7.	398,00
Base de connexió BCDECO-2,0 o equivalent per a detectors. Sòcol per a detectors del sistema convencional i sistema analògic color blanc, a més que estigui proveït d'un sistema antirobatori que permeti bloquejar el cap del detector i que requereixi d'una eina per a la seva extracció. Contacte per pilot remot.	398,00
Detector termovelocimètric analògic SENTVA-2.0 o equivalent que funcioni per un increment de temperatura ràpid en un temps concret o per assolir els 58°C, en ambdós casos el detector haurà d'entrar en estat d'alarma, encenent-se el led que incorpora. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 o equivalent per a la seva connexió. Els detectors no han de necessitar polaritat per tal d'evitar errors en la connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 20 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 6 metres. Certificat CPD EN54-5.	6,00
Base de connexió BCDECO-2,0 o equivalent per a detectors. Sòcol per a detectors del sistema convencional i sistema analògic color blanc, a més que estigui proveït d'un sistema antirobatori que permeti bloquejar el cap del detector i que requereixi d'una eina per a la seva extracció. Contacte per pilot remot.	6,00
Polsador de tipus rearmable amb aïllador que incorpori tapa de protecció. Que disposi de clau per a prova de manteniment, amb connexió a dos fils sense polaritat, alimentació directa al llaç, connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat de connexió a bornes. Certificat CPD EN54-11.	22,00
Placa fotoluminiscent polsador classe A, amb element de senyalització luminescent de classe A segons norma UNE 23035/4:2003 i normativa CTE, amb senyal de polsador.	22,00
Tapa protecció polsador, basculant per els polsadors analògics i convencionals que permeti protegir el polsador, que sigui de plàstic ABS transparent.	22,00
Mòdul analògic amb aïllador 2 sortides direccionables lliures de tensió. Característiques del bucle: Tensió de Treball: de 22 a 38VDC. Consum en repòs: <300 µA. Consum en alarma: <3 mA. Contactes Relé: 1A @ 30Vdc. Connexionat cable 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat. Temperatura treball: De -10 ° C a 70 ° C. Humitat relativa: 95% sense condensació. Índex IP: IP40. Material: ABS. Certificació EN54-18 i EN54-17.	21,00

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24V supervisats per a l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant l'avaría de tall o curtcircuit en aquesta línia. Que ocupi una adreça de llaç, amb alimentació auxiliar de 24 Vcc, que inclogui led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm ² de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Certificat CPR EN 54-18 i EN 54-17.	7,00
Sirena amb flash analògica més aïllador IP33C 24V incorporat per a connexió directa al llaç., de baix consum. amb tons i volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Amb potència acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Que ocupi una adreça al llaç. De color vermell per ús d'interior i exterior. IP33C. Base alta per a entrada de tub vist.	38,00
Font d'alimentació supervisada de 24V 5A, amb carregador de bateries 2 x 12V 17Ah Pb. Amperímetre a led integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Que disposi de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d'obertura. Certificada A 54-4.	3,00
Bateria de plom-àcid 2,2 Ampers*hora / 12 V. Voltatge: 12 Volts Capacitat: 2,2 Ampers*h.	6,00
Ecotasa P/bateria 12V 2,2A.	6,00
Mòdul analògic 1 entrada tècnica, que cada mòdul disposi de regletes extraïbles i LED que ens indiqui el seu estat. Que el direccionament del mòdul es pugui realitzar mitjançant el programador PGD-200. Que proporcioni 1 entrada lògica al sistema de detecció d'incendi. Que els mòduls s'alimentin directament des del llaç. Les entrades tècniques hauran de poder ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es vol controlar una entrada NC o NA. També ha de poder ser configurada la supervisió o no supervisió de l'entrada tècnica.	3,00
Muntatge, connexió, instal·lació i posada en funcionament	1,00

Les empreses licitadores, juntament amb l'oferta que presentin, hauran de presentar les corresponents fitxes tècniques dels diferents equips i elements a subministrar i instal·lar.

Els equips i elements que s'instal·laran hauran de ser **compatibles** amb altres de diferents marques del mercat, per facilitar la substitució d'aquests, i amb **software d'instal·lació lliure** per poder programar, en un futur, amb qualsevol empresa i no estar limitats a un sol empresari/marca en exclusivitat, amb l'objectiu d'optimitzar costos i ser més eficaços econòmicament. *L'empresa licitadora haurà de presentar*

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIO SANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

declaració responsable tal com s'indica en el Quadre de Característiques de l'apartat annex I documentació.

A mes, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar, obligatòriament, un cop instal·lat el sistema de detecció i alarma d'incendis, el codi d'instal·lador i d'usuari al CSSV per poder obtenir la fitxa tècnica de la instal·lació i poder programar els equips (central, ...). *L'empresa licitadora haurà de presentar declaració responsable tal com s'indica en el Quadre de Característiques de l'apartat annex I documentació.*

B) Tasques a realitzar per part de l'empresa adjudicatària en l'execució del contracte i que aniran a càrrec seu:

- Pla de treball on es defineixi el disseny i la planificació dels treballs a realitzar, coordinant sempre les actuacions abans d'iniciar-les amb el responsable del contracte designat pel CSSV, aquest pla de treball s'haurà d'entregar a l'inici de l'execució del contracte
- Desinstal·lar i desmuntar tots els equips i elements que formen part de l'actual sistema de detecció i d'alarma d'incendis que s'han de substituir, ja que no es podrà aprofitar cap element al tractar-se d'un sistema obsolet. Els detectors i altres elements desmuntats s'hauran de donar al servei de Manteniment del CSSV, i en cas que no els vulguin l'empresa adjudicatària haurà de gestionar aquests residus portant-los als centres de tractament, reciclatge o dipòsits controlats adequats, segons les seves característiques, complint en tot moment amb la normativa vigent
- Subministrar, muntar, instal·lar i connectar els equips i elements indicats en el quadre anterior de l'apartat 2.3.A) d'aquesta clàusula.
- Connectar la central de detecció i alarma d'incendis a la xarxa elèctrica i a la xarxa de comunicacions per tal de permetre la transmissió de senyals d'alarma.
- Fer les proves i comprovacions necessàries per verificar que el nou sistema instal·lat funciona correctament, acomplint amb la normativa reglamentària i vigent. De les comprovacions que se'n facin s'haurà d'informar al responsable del contracte del CSSV.
- Donar la formació específica i necessària del funcionament del sistema instal·lat al responsable del contracte del CSSV i al personal del departament de manteniment. Aquesta formació haurà de ser immediatament després d'haver finalitzat la instal·lació i un cop fetes les comprovacions conforme funciona correctament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIO SANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

- Documentar la instal·lació: redactar una memòria o document tècnic amb indicació dels equips i elements instal·lats, així com les ubicacions d'aquests en els plànols que el CSSV posarà a disposició de la contractista. Aquesta documentació s'haurà d'entregar al CSSV una vegada posada en marxa la instal·lació i comprovat el perfecte funcionament d'aquesta, tal com s'estableix en la clàusula 2.4 d'aquest Plec.
- Emissió del certificat de la instal·lació signat pel tècnic titulat competent, i conforme al RIPCI.
- Migració de la informació del sistema actual al nou que s'ha d'instal·lar.

Un aspecte molt important és que aquests treballs implicaran l'aturada de l'actual instal·lació de detecció i alarma d'incendis, molt necessària per garantir la seguretat dels usuaris i treballadors de l'edifici, per tant, les aturades que s'hagin de fer hauran d'haver sigut identificades en el procés del disseny i planificació, i programades amb el responsable del contracte per establir sistemes de seguretat alternatius.

2.4 DOCUMENTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Un cop executat l'objecte del contracte, l'empresa contractista haurà de proporcionar al CSSV:

- un joc de plànols per cada planta amb tots els equips i elements instal·lats, aquest s'entregarà en format pdf i editable (*dwg o similar).
- llistat en format word amb la denominació, referència i descripció de cada equip i element instal·lat.
- manual d'instruccions en català i/o castellà dels equips i elements que s'instal·lin.

Aquesta documentació serà entregada en un termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de formalització del contracte.

2.5 RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Un cop instal·lat el nou sistema de detecció i alarma d'incendis, l'empresa contractista en presència del responsable del contracte del CSSV, haurà de fer el control previ a l'entrega de la instal·lació per tal de comprovar que els equips i elements instal·lats funcionen correctament. Es tracta d'un treball clau en mà.

En cas que es detectin anomalies durant el control previ l'empresa contractista haurà de corregir-les i reemplaçar els elements que no funcionin, al seu càrrec.

3. GARANTIA DELS EQUIPS I ELEMENTS SUBMINISTRATS I TERMINI

Per aquest contracte, la garantia inclou: la reparació o substitució gratuït dels equips i/o elements defectuosos, la mà d'obra i el desplaçament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

El termini de garantia dels equips i elements instal·lats s'estableix en tres (3) anys, a comptar des de la recepció de la instal·lació i la correcta comprovació.

En cas que l'empresa adjudicatària proposi una ampliació de la garantia específica, d'acord amb la valoració del criteri 2 de la clàusula 7 de la memòria i de la clàusula 20 del quadre de característiques, que regulen aquesta contractació, aquest serà el que prevaldrà.

4. VISITA PRÈVIA OBLIGATORIA

És obligatori que les empreses licitadores participants en aquesta licitació visitin les instal·lacions per tenir coneixement dels treballs a realitzar a fi de preveure els mitjans, tant personals com materials, necessaris.

Aquesta visita tindrà lloc en la data i dia que constarà a l'anunci de licitació i del qual se'n farà ressò a la Plataforma Servei Públic de Contractació

Caldrà confirmació d'assistència per part de les empreses licitadores que vulguis fer la visita enviant un correu electrònic a sgarcia@cssv.cat indicant el nom de l'empresa, nom i cognoms de la persona que assistirà, càrrec i telèfon mòbil de contacte.

L'adreça per fer la visita és a l'av. Garraf, 3 de Vilafranca del Penedès (08720), els licitadors hauran d'anar a la recepció de l'edifici del CSSV i demanar pel responsable del contracte, que serà qui els hi mostrarà les instal·lacions.

Al finalitzar la visita, des del CSSV, s'emetrà un certificat d'assistència que s'haurà d'adjuntar juntament amb la documentació administrativa.

Aquells licitadors que no hagin assistit prèviament a la visita del centre quedaran exclosos del procediment de licitació.

5. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

La vigència del contracte tindrà una durada de tres (3) setmanes, a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

6. CONTROL I SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa licitadora haurà de tenir la capacitat per portar a terme la gestió, planificació, coordinació i execució de totes les actuacions a fer en l'execució del present contracte.

El responsable del contracte designat pel CSSV podrà en tot moment inspeccionar i vigilar, si s'escau, l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de respectar escrupolosament les instruccions relatives als horaris permesos d'actuació que seran des de les 08:00 a les 18:00 hores, de dilluns a divendres, tot i que es facilitaran amb detall a mesura que es vagi executant el

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDEÈS

contracte per part del responsable del contracte del CSSV al responsable que hagi assignat l'empresa adjudicatària, al comportament del seu personal, la logística per l'execució del contracte i la coordinació amb les activitats del CSSV.

Abans d'iniciar el subministrament i instal·lació del sistema de detecció contra incendis, l'empresa adjudicatària haurà de presentar una planificació detallada amb horaris i feines a desenvolupar en l'execució del contracte per tal de verificar des del CSSV que no hi hagin problemes d'interferències amb les activitats del CSSV.

7. MITJANS MATERIALS

Per a la correcta execució del contracte, el personal de l'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans materials necessaris, que com a mínim haurà de ser:

- instruments de mesura: s'inclou qualsevol instrument de mesura que sigui necessari pel desenvolupament dels treballs del contracte, que hauran d'estar amb el certificat de calibratge vigent.
- equips de protecció individual: s'inclou qualsevol dispositiu o medi amb l'objectiu de protegir els treballadors d'un o varis riscos que puguin amenaçar la seva salut i/o seguretat.
- eines: eines personals i comunes per als tècnics que fan els treballs.
- mitjans de transport i/o elevació: s'inclou qualsevol dispositiu necessari per posar els equips en el seu lloc corresponent i per la realització de treballs en altura, si s'escau.

Tots els materials i equips a subministrar hauran de ser de primera qualitat i amb marcat CE. A més es compliran amb els següents requisits:

- els material hauran de ser aprovats pel responsable del CSSV prèviament a l'execució dels treballs, per certificar que a compleixen amb totes les característiques demanades al present Plec.
- la manipulació, col·locació, posada en marxa i proves es realitzaran seguint les recomanacions del fabricant dels equips.
- els materials deuran de complir amb la normativa tècnica que li sigui d'aplicació i lliure de qualsevol defecte o averia.

Els mitjans tècnics i materials que es facin servir hauran de complir amb les normatives de seguretat i higiene en el treball, i la legislació vigent en temes mediambientals.

8. MITJANS HUMANS

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar que tingui el personal necessari i suficient per a realitzar totes les tasques per a l'execució del contracte.

Pel que fa al personal assignat al contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'assegurar que:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

- el personal té les capacitats apropiades i coneix perfectament les seves funcions.
- tracte correcte i cortès dels seus empleats amb els usuaris i treballadors del CSSV.
- el personal ha d'estar identificat en tot moment i correctament uniformat, amb la roba de treball i Epi's adequats per tal de desenvolupar les tasques a realitzar.
- un cop acceptada l'adjudicació per part del contractista, i abans de l'inici de l'execució del contracte, aquesta haurà de complir amb la documentació exigida per a la coordinació d'activitats empresarials (CAE) i que el centre gestiona a través de la plataforma informàtica de TWIND.

L'empresa adjudicatària serà la responsable del compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals. Els responsables del CSSV, i en especial el d'aquest contracte, es reserva el dret a sol·licitar a l'empresa contractista la documentació acreditativa que consideri necessària.

9. PENALITATS PER INCOMPLIMENT I/O COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LES PRESTACIONS

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte.

10. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

L'empresa contractista tindrà l'obligació de complir totes les disposicions legals i reglamentaries vigents en cada moment, així com les modificacions i actualitzacions que se'n facin.

La normativa mínima sota la que es regirà el servei d'instal·lació serà la següent:

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).
- Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regula les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzar en determinats límits de tensió.
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Estableix les exigències de disseny i manteniment de les instal·lacions, així com les condicions que han d'acomplir les empreses instal·ladores i mantenidores de les instal·lacions contra incendis (RIPCI).



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS DE L'EDIFICI RICARD FORTUNY DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDES

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària designarà un responsable, abans de l'inici de l'execució del contracte, que serà la persona de contacte amb el CSSV, dades que haurà de facilitar al responsable del contracte del CSSV.

Pel que fa al responsable del contracte per part del CSSV es designa al Sr. Oriol Carbó del Departament de Manteniment.