



Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
NORMATIU, CORRECTIU I PREVENTIU DE LES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL

Gener 2026



ÍNDEX

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

DISPOSICIONS GENERALS

1. Àmbit i objecte del servei
2. Abast del concepte d'enllumenat públic
3. Obligacions generals
4. Extensió territorial i utilització de la via pública
5. Instal·lacions actuals
6. Instal·lacions futures
7. Modificacions a les instal·lacions
8. Instal·lacions annexes a l'enllumenat públic
9. Inspecció periòdica reglamentària de les instal·lacions
10. Responsabilitats del contractista
11. Finalització del contracte

ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

12. Estructura del servei de manteniment
13. Organització del servei
14. Disposició de personal
15. Disposició d'equips
16. Disposició de vehicles
17. Estoc de recanvis
18. Local del servei de manteniment
19. Informatització del servei de manteniment administratiu
20. Inventari de les instal·lacions

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT

21. Condicions de prestació del servei
22. Condicions del manteniment funcional
23. Condicions manteniment preventiu
24. Altres treballs relacionats amb el servei

OBRES VINCULADES AL CONTRACTE

25. Obres de reforma, renovació i adaptació a la normativa d'enllumenat públic

CONTROL ENERGÈTIC DE LES INSTAL·LACIONS I INFORMES DE SEGUIMENT

26. Informes mensuals de seguiment

ASPECTES ECONÒMICS

27. Estimació de la despesa prevista per any de contracte
28. Pressupost



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

- 29. Durada del contracte
- 30. Garanties
- 31. Pagaments

DOCUMENTS ANNEXOS

ANNEX I.- Relació punts de llum enllumenat públic municipal.

ANNEX II.- Quadre base de preus unitaris per a les reposicions, millores, modificacions i ampliacions en el manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic.

ANNEX III.- Actes periòdiques reglamentaries EIC de l'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

DISPOSICIONS GENERALS

1 Àmbit i objecte del servei

L'objecte del present contracte és la prestació del servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic en el municipi de Sant Pere de Vilamajor, que consten en el llistat de l'annex I, així com la realització de les obres corresponents a l'adequació de les instal·lacions en matèria de seguretat industrial relacionades a les actes de annex III, i d'altres treballs relacionats amb aquest servei.

La prestació del servei és realitzarà d'acord amb els requeriments establerts tant en aquest Plec de condicions tècniques com al Plec de clàusules Administratives, dels quals es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter contractual.

2. Abast del concepte d'enllumenat públic

S'entén com a enllumenat públic als efectes regulats per aquest Plec, el conjunt d'elements de titularitat pública encaminats a il·luminar espais oberts i/o l'exterior d'edificis singulars i representatius, així com enllumenat de monuments i/o decoratiu i que són susceptibles de realitzar-se amb simultaneïtat horària amb l'enllumenat públic, encara que no necessàriament han de funcionar de forma permanent ni amb freqüència diària.

3. Obligacions Generals

3.1 Manteniment funcional, correctiu i preventiu

La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar la continuïtat de l'enllumenat públic i mantenir el nivell tècnic i de seguretat de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i accidents, realitzant quan procedeixi, reparacions i intervencions programades, així com els controls legals vigents.

De forma explícita, la prestació del servei ha d'incloure:

- Organització i serveis generals de manteniment.
 - Disposició de personal i mitjans.
 - Direcció i servei administratiu.
 - Inventari informatitzat actualitzat de forma permanent amb les eines establertes pels Serveis Tècnics Municipals.
 - Auditoria energètica permanent.
 - Inspeccions periòdiques de les instal·lacions.
- Control de funcionament de l'enllumenat públic
 - Control d'encesa i apagada de les instal·lacions.



- Control de les làmpades en servei.
 - Control de l'estat dels elements mecànics.
 - Reparació d'averies.
 - Control de consums.
 - Verificació d'instal·lacions.
 - Servei de guàrdia.
- Conservació preventiva de l'enllumenat públic.
 - Substitució periòdica general de làmpades.
 - Neteja general de llumeneres
 - Numeració de quadres i suports actualitzat de forma permanent.
 - Pintat de suports, bàculs i columnes.

Les ofertes econòmiques que realitzin els licitadors hauran de contemplar obligatòriament totes aquestes tasques.

3.2 Obres d'adequació

Respecte les obres a executar per a l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent en matèria de seguretat industrial, la finalitat és precisament corregir les deficiències que van ser assenyalades en les actes d'inspecció a realitzar per EAC a les instal·lacions d'enllumenat públic, i que és obligació de l'Ajuntament realitzar les obres necessàries per adequar les instal·lacions a la normativa d'aplicació.

3.3 Altres treballs relacionats amb el servei

Per a l'execució d'instal·lacions de renovació, modificació, trasllats, instal·lacions provisionals d'enllumenat, reparacions d'averies causades per tercers, adequacions de les instal·lacions a la normativa a partir dels controls periòdics reglamentaris, i ampliacions d'enllumenat que l'Ajuntament hagi de realitzar, o en la millora substancial de les existents, que s'incloguin dins l'apartat previst d'altres treballs del present concurs, l'Ajuntament ho encarregarà a l'empresa contractista del servei de manteniment, i els treballs s'executaran d'acord amb els preus unitaris base per a les reposicions, millores, modificacions i ampliacions en el manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, que s'adjunten al present plec en l'annex II.

Respecte nous enllumenats, d'acord al que disposa el Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'Ajuntament demanarà si s'escau ofertes a diferents empreses i seguirà el procediment adient.

Aquests altres treballs no inclosos al contracte es realitzaran a petició de l'Ajuntament i prèvia aprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals del pressupost dels treballs que elabori el contractista, prenent sempre que sigui possible com a base els preus unitaris de l'annex II.



4. Extensió territorial i utilització de la via pública

El present Plec inclou la conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor que han de ser gestionades per l'Ajuntament d'acord amb l'inventari resum detallat a l'Annex I d'aquest plec.

L'Ajuntament concedeix al contractista el dret d'utilitzar la via pública per situar-hi les canalitzacions, pericons, etc. i realitzar-hi les intervencions i reparacions oportunes, destinades al manteniment i conservació de la xarxa, tenint en compte allò que disposen les Ordenances Municipals i de manera especial en allò referent a la reposició del paviment, exceptuant les taxes que poguessin correspondre de les quals el concessionari n'estarà exempt, en ésser de propietat municipal i actuar com a mandatari de l'Ajuntament.

5. Instal·lacions actuals

L'adjudicatari haurà d'acceptar les instal·lacions existents fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals a la signatura del contracte de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat de prèvia autorització de l'Ajuntament, la qual, si s'escau, haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.

Per tal de que les ofertes de tots els licitadors siguin comparables, aquestes es faran en base a l'inventari d'instal·lacions d'enllumenat públic actualment gestionades per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor relacionades a l'annex I del present Plec.

6. Instal·lacions futures

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions d'enllumenat públic que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers.

Les noves instal·lacions realitzades per tercers, abans de la seva recepció per part de l'Ajuntament, hauran de ser revisades pels Serveis Tècnics Municipals i pel contractista del Servei de Manteniment de les Instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, els quals emetran el seu informe a fi de que l'Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna.

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l'empresa instal·ladora que l'hagi portat a terme qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós. A tal efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execució al contractista del servei, previ acord mutu. En qualsevol cas, el contractista queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a l'import dels treballs efectuats quan l'empresa instal·ladora no doni solució a les possibles avaries dintre dels terminis màxims que per cada cas s'estableixin a l'efecte.

Acabat el període de garantia els nous punts de llum passaran a tots els efectes a integrar-se en el present contracte.



7. Modificacions a les instal·lacions

Si durant la vigència del contracte l'Ajuntament considera oportú modificar els elements de les instal·lacions d'enllumenat públic o s'adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin, i que seran elaborats prenent com a referència els que constin en l'oferta econòmica presentada pel contractista.

Si el contractista cregués oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar la seva petició a l'Ajuntament, sense el consentiment del qual no es podran realitzar els esmentats canvis.

En tot cas, les modificacions contractuals només tindran lloc en els casos i amb els límits establerts a l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

8. Instal·lacions annexes a l'enllumenat públic

Les instal·lacions annexes que es puguin alimentar des dels subministraments elèctrics dels quadres de la xarxa de l'enllumenat públic, tal com bombes de rec, brolladors, parquímetres, quadres semafòrics, senyals informatives, cabines de telèfons, plafons comercials, etc., i que fossin de propietat municipal, o bé que disposin de l'autorització de l'Ajuntament, estaran incloses en el contracte als efectes exclusius del control de funcionament dels elements de protecció situats en l'interior dels quadres de maniobra de l'enllumenat públic.

La reparació de les avaries d'aquests elements no estarà inclosa en el present contracte, i quan algun d'aquests elements representi un risc per a les persones o coses, o bé quan provoqui distorsions en el normal funcionament de l'enllumenat públic, el contractista procedirà a la seva desconexió, donant avís als serveis tècnics municipals, que ho notificaran a l'empresa o entitat responsable, per tal que procedixin a la seva reparació.

Aquests elements, pel fet d'alimentar-se dels subministraments elèctrics de l'enllumenat públic, estaran subjectes al que disposa el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), i per tant es trobaran inclosos en les revisions periòdiques obligatòries, essent l'organisme responsable de cada element el que, en cas que es detectin anomalies, les repari dins dels terminis que indiqui l'acta d'inspecció de l'EIC.

Pel manteniment d'aquests elements, l'organisme responsable haurà de tenir subscrit un contracte amb una empresa instal·ladora autoritzada. En el cas que aquesta empresa de manteniment sigui la mateixa que fa el manteniment de l'enllumenat, la relació contractual serà totalment independent del contemplat en aquests plec.

Per a permetre la connexió d'elements aliens a la xarxa de l'enllumenat públic, serà condició indispensable, a més de que la instal·lació de l'element a connectar compleixi amb la reglamentació vigent, presentar als serveis tècnics municipals una còpia del contracte de manteniment.



9. Inspecció periòdica reglamentaria de les instal·lacions

En les instal·lacions d'enllumenat públic s'han de realitzar les revisions d'acord amb l'establert al vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Aquestes inspeccions s'hauran de continuar efectuant amb la periodicitat mínima establerta al REBT per lo que al menys s'haurà de realitzar una durant la vigència del contracte, essent a càrrec del contractista el cost de les taxes oficials a satisfer a les EIC per les inspeccions. En cas d'haver de corregir deficiències imputables al manteniment de les instal·lacions, les taxes de les inspeccions següents també seran a càrrec del contractista.

El contractista estarà obligat a aportar l'ajuda i personal d'acompanyament als tècnics de les EIC's, per efectuar les inspeccions, signar les actes d'inspecció, i procedir al seu càrrec dins dels terminis fixats, a reparar els defectes detectats i reflectits en les actes d'inspecció, excepte aquells que siguin imputables a la infraestructura, antiguitat de les instal·lacions o causes alienes.

El contractista quedarà a tots els efectes com a mantenidor oficial de les instal·lacions, i a tal efecte estarà obligat a subscriure els documents necessaris, per a presentar davant dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, de les Entitats d'Inspecció i Control, o organismes que les puguin substituir.

10. Responsabilitats del contractista

El contractista serà responsable de les instal·lacions de l'enllumenat públic, així com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de la qualitat dels materials emprats i dels treballs que s'executin.

El contractista serà responsable i estarà obligat a reparar els danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions, qualsevol que hagi estat la causa que les hagués motivat.

També serà de la seva responsabilitat el compliment de les ordenances, lleis i reglaments que l'afectin, així com de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions, pel seu personal, o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei de manteniment.

El contractista serà l'únic responsable dels treballs que es realitzin en compliment del contracte i els executarà causant el mínim possible d'incomoditats a la via pública i a tercers, pel que haurà de prendre les mesures de protecció i senyalització adequades per evitar danys.

El contractista serà responsable pels danys a tercers causats per les instal·lacions d'enllumenat públic, bé sigui pels treballs realitzats, o bé per accidents de les instal·lacions. A aquest efecte, restarà obligat a contractar una pòlissa d'assegurances per responsabilitat civil, per un valor mínim de 600.000 euros.

D'altra banda, l'Ajuntament efectuarà els seguiment i control que consideri oportú dels treballs efectuats pel contractista, per a comprovar el seu compliment, i si és el cas aplicar les deduccions previstes en el plec de clàusules administratives per a les infraccions, en cas de incompliment de les condicions del contracte, o els terminis previstos.



11. Finalització del contracte

Un mes abans d'acabar el període de vigència del contracte, o abans si es produís la seva extinció, s'aixecarà una acta de l'estat de les instal·lacions, en la que s'hi faran constar totes les deficiències que s'observin i que havien d'haver estat reparades pel contractista. A partir d'aquest moment es fixarà un termini al contractista perquè repari les deficiències detectades en l'acta.

Al finalitzar el contracte, l'adjudicatari no podrà reclamar cap dret, i estarà obligat a continuar el servei en les mateixes condicions contractuals, fins que se'n faci càrrec un nou contractista, per tal que el servei no pugui quedar abandonat.

ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

12. Estructuració del servei de manteniment.

La prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic, s'estructura en tres apartats diferenciats, que són:

- Manteniment funcional.
- Manteniment preventiu.
- Altres treballs relacionats.

13. Organització del servei

El contractista indicarà quan ho sol·liciti l'Ajuntament, els aspectes d'organització detallant especialment els següents punts:

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte.
- Calendari de posada en marxa del contracte.

L'empresa adjudicatària anomenarà un tècnic responsable del contracte, especialista en enllumenat i instal·lacions, com a interlocutor vàlid amb l'Ajuntament, amb l'objecte de controlar la bona marxa del servei. Aquest tècnic responsable es trobarà a disposició del tècnic que designi l'Ajuntament, així com sempre que sigui requerit, per tal d'informar i comentar les principals incidències del servei. El tècnic responsable disposarà d'adreça de correu personal i d'un telèfon mòbil d'àmplia cobertura per a poder ser localitzat en tot moment.

Per altra banda, hi haurà un encarregat del servei, que s'arribarà a l'Ajuntament almenys un cop a la setmana, amb l'objecte de rebre i tractar personalment les indicacions i els avisos d'avaría per part de la persona que designi l'Ajuntament.



14. Disposició de personal

El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.

El personal mínim previst pel servei de manteniment serà:

- Un tècnic responsable, enginyer industrial o enginyer tècnic industrial amb coneixements i experiència en tasques de conservació d'instal·lacions elèctriques i enllumenats.
- Un encarregat del servei, amb coneixements i experiència en tasques de conservació d'instal·lacions elèctriques i enllumenats.
- Un equip de treball compost per almenys dos operaris especialitzats, com a mínim un dels quals haurà de ser instal·lador autoritzat, que atendran diàriament les necessitats del servei de manteniment, ja sigui amb dedicació parcial o completa, d'acord amb l'oferta presentada.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

A més, el contractista facilitarà una còpia del Pla de seguretat i salut del servei, designant un tècnic responsable en aquest àmbit, i garantirà el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en les obres. Tanmateix, haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i seguretat, i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de les persones de l'entorn en general, així com respecte la circulació de vehicles, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris amb els veïns, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Caldrà l'estricta neteja dels treballs executats i de tots els materials emprats.

15. Disposició d'equips

El contractista haurà d'especificar els equips que utilitzarà en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits al contracte.

Els equips relacionats a l'oferta i que siguin acceptats per l'Ajuntament es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari.

El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives possible.



16. Disposició de vehicles

El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es trobaran a disposició del servei sempre que sigui necessari:

- 1 camió cistella que arribi a una alçada mínima de 12 metres.
- 1 furgoneta per trasllat de personal i materials.

En cap cas la reparació o revisió d'un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d'urgència.

Els vehicles que prestin servei es trobaran en perfecte estat, havent passat la inspecció tècnica de vehicles (ITV), i hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.

17. Estoc de recanvis

Per assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat públic, el contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems l'estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi. Almenys caldrà disposar un mínim de 10 equips i làmpades dels cinc models més utilitzats del servei, mínim de 5 llumeneres dels cinc models més utilitzats del servei, i mínim de 2 bàculs, columnes i projectors de cada un dels cinc models més utilitzats ja existents del servei.

Per altra banda el contractista està obligat a guardar en el seu magatzem, i portar un inventari informatitzat, de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.

18. Local del servei de manteniment

El contractista haurà de disposar d'un local amb la superfície suficient per encabir les dependències de les oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la maquinaria i equips destinats al servei. Local ubicat al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, o bé ubicat en un radi màxim de 15 Km del referit terme municipal

Aquestes instal·lacions podran ser inspeccionades per l'Ajuntament en qualsevol moment.

19. Informatització del servei de manteniment administratiu

Setmanalment el contractista lliurarà als responsables municipals un comunicat on es detallaran les incidències detectades i reparades, especificant el número de punts de llum, el tipus d'incidència, la data de detecció, la data de reparació, etc., amb imprès normalitzat i aprovat per l'Ajuntament.

El sistema informàtic utilitzat pel contractista haurà de permetre gestionar o realitzar les següents operacions, i serà validat pels serveis tècnics de l'Ajuntament:

- Base de dades que contingui l'inventari de les instal·lacions d'enllumenat públic.



Aquest programa haurà de ser capaç d'emetre els llistats i informes següents:

- a. Ubicació i descripció dels punts de llum i quadres de maniobra.
 - b. Codificació dels quadres i punts de llum.
 - c. Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de conservació preventiva pendents d'executar.
 - d. Fitxes de cada punt de llum amb el seu historial d'avaries, operacions de conservació preventiva, etc.
 - e. Fitxes de cada quadre de maniobra amb el seu historial.
- Plànol digitalitzat del municipi on es trobin ubicades les instal·lacions d'enllumenat, des de quadres fins a cadascun dels punts d'enllumenat.
 - Integració total de les dades alfanumèriques (base de dades) amb les dades gràfiques (cartografia) (SIG)

El manteniment de la base de dades i el plànol digitalitzat anirà a càrrec del contractista. Tanmateix, la totalitat de la informació dels programes haurà de poder exportar-se, com a mínim en el format digital establert per l'Ajuntament.

L'Ajuntament haurà de lliurar al contractista, en el termini màxim de 2 mesos des de la data d'adjudicació del contracte, els programes que permetin consultar per pantalla i per impressora el plànol digitalitzat i la base de dades que contingui l'inventari de l'enllumenat públic.

20. Inventari de les instal·lacions

El contractista haurà de lliurar durant el primer any de servei un inventari actualitzat i informatitzat de les instal·lacions d'enllumenat públic en el format digital lliurat per l'Ajuntament, així com un plànol digitalitzat on es reflecteixin els quadres de maniobra i els punts de llum.

De cada element caldrà recollir les dades d'ubicació i les d'identificació de les parts elèctriques que el componen.

El contractista confeccionarà un plànol digitalitzat, que haurà d'estar sempre actualitzat, on apareguin esgrafiats tots els punts de llum i quadres de maniobra amb el seu codi. Les actualitzacions d'aquest plànol seran lliurades sempre a l'Ajuntament.

Veure annexos I i II.

L'adjudicatari del contracte estarà obligat durant els 6 primers mesos de l'execució a verificar la totalitat dels punts de llum i quadres elèctrics que formen part de totes les instal·lacions municipals d'enllumenat públic i presentar el corresponent informe a l'Ajuntament sobre les conformitats o discrepàncies respecte a la informació facilitada i que consta en els Annexos I i II d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT



21. Condicions de prestació del servei

D'acord amb l'objectiu del present Plec de condicions tècniques, la prestació del servei de manteniment la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor, cal tenir en compte els següent aspectes:

- L'empresa adjudicatària ha d'aconseguir un correcte funcionament i control de les instal·lacions compreses dins d'aquest plec, i serà responsable de mantenir i assegurar les condicions de funcionament, seguretat i de qualitat de l'enllumenat públic.
- L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment preventiu i normatiu necessàries per garantir la millor conservació de l'enllumenat públic i per assegurar l'obtenció en cada moment totes les prestacions previstes.

Per aconseguir els objectius plantejats, les actuacions de manteniment de les instal·lacions seran d'acord amb la planificació proposada per l'empresa adjudicatària i aprovada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i sempre complint els mínims considerats en aquest plec.

22. Condicions del manteniment funcional.

La prestació del control de funcionament té com a objectiu localitzar incorreccions en l'estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les componen.

Els treballs inclosos dintre d'aquest servei són els següents:

- Control d'encesa i apagada de les instal·lacions
- Control de làmpades en servei
- Control de l'estat dels elements mecànics
- Reparació d'avaries
- Verificació de les instal·lacions
- Servei de guàrdia
- Control de consums.
- Control de rases alienes.

L'oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà tant la mà d'obra com els mitjans i materials necessaris per realitzar aquestes operacions.

En els següents articles es defineix l'abast dels diversos treballs relacionats.

22.1 Control d'encesa i apagada de les instal·lacions.

El contractista serà responsable del control de l'encesa de les instal·lacions que s'ajustarà als criteris que estableixin els Serveis Tècnics Municipals.

Aquest control tindrà una periodicitat setmanal i consistirà en la realització d'un recorregut que permeti detectar i corregir qualsevol mal funcionament en l'horari d'encesa de les instal·lacions d'enllumenat públic.



22.2 Control de làmpades en servei

Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament de l'enllumenat amb una periodicitat setmanal. A més d'aquesta inspecció sistemàtica, el contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per l'Ajuntament, sense cost suplementari.

Els resultats de les inspeccions generals figuraran al comunicat periòdic que el contractista ha de lliurar a l'Ajuntament d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 22.5 del present Plec.

22.3 Control de l'estat dels elements mecànics

Anualment el contractista haurà de realitzar una inspecció general diürna de totes les instal·lacions per tal de comprovar l'estat de conservació dels elements mecànics, suports, llumeneres, portelles, arquetes, quadres, etc.

Com a resultat d'aquestes inspeccions el contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals un informe on detallarà les anomalies detectades.

22.4. Reparació d'avaries

El contractista està obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixen en les instal·lacions, anant a càrrec seu les despeses de ma d'obra, material, mitjans i treballs d'obra civil necessaris per reparar les anomalies.

Pel que fa a la reparació de les avaries produïdes per tercers (col·lisions en els punts de llum, vandalisme, desperfectes per obres i productes de desastres naturals) i a les provocades per suports podrits o rovellats, o elements instal·lats que es trobin fora de normes, el contractista presentarà un pressupost dels treballs a realitzar, a l'objecte de que, si s'escau, aquest pugui presentar la reclamació corresponent al causant dels danys.

Un cop rebut el vist i plau de l'Ajuntament el contractista procedirà a la reparació o reposició, i lliurarà la factura corresponent de totes aquelles tasques corresponents a cadascuna d'aquest tipus d'avaries.

El contractista haurà d'acomplir amb els següents terminis màxims per a la reparació de les avaries:

- Per a un punt de llum apagat, el termini màxim de reparació serà de 48 hores des de la detecció o comunicació de l'avaria.
- Quan l'avaria afecti de 2 a 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 36 hores.
- Quan l'avaria afecti a més de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 24 hores.
- Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població (un sector apagat, col·lisió en un punt de llum i en perill de caure, cables al descobert, etc.) haurà de tenir una resposta en menys de 2 hores a partir de la recepció de l'avís.

Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de reparació el contractista es posarà en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals o la Guàrdia Municipal que determinaran un nou termini a la vista de les circumstàncies que incideixin en el fet a reparar.



L'empresa contractista remetrà periòdicament un comunicat d'averies, indicant les causes de les mateixes, la data de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no poden ser reparades "in situ".

Quan es portin a terme les reparacions el contractista està obligat a senyalitzar la via pública d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor, o amb les instruccions que rebi, essent de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis que puguin derivar-se per incompliment d'aquesta obligació.

22.5 Verificació d'instal·lacions

El contractista realitzarà anualment un repàs general de tots els elements dels quadres generals, incloent el propi armari així com el greixat de panys i frontisses.

Es responsabilitat del contractista la verificació de les característiques elèctriques de les instal·lacions; aquesta verificació també tindrà caràcter anual.

S'inclouen, entre d'altres, les següents operacions:

- Neteja general i ajustat de connexions.
- Comprovació dels elements mecànics i elements de tancament (panys, portelles, etc.)
- Comprovació de l'estat físic dels suports.
- Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció i d'accionament.
- Comprovació de la tensió d'entrada i de l'equilibri entre fases.
- Comprovació del factor de potència.
- Comprovació de la resistència de terra.
- Comprovació de les caixes de connexió i de les pròpies connexions.
- Comprovació de l'estat dels equips auxiliars.
- Comprovació de l'aïllament entre fases i terra del cable de línia i d'alimentació de la làmpada i de la canalització.
- Comprovació de la caiguda de tensió al final de les línies.

Del resultat de les verificacions efectuades, el contractista n'elaborarà un informe per a cada quadre elèctric que serà lliurat als Serveis Tècnics Municipals. Els Serveis Tècnics Municipals podran sol·licitar en qualsevol moment comprovacions sobre la bondat dels resultats dels diferents paràmetres.

Es verificaran també al menys un cop a l'any les característiques fotomètriques dels vials per tal de conèixer l'estat d'envelliment de les fonts lluminoses i/o l'estat de brutícia de les llumeneres. Aquest amidament l'haurà de fer d'acord amb l'establert amb el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 i EA-07, o normativa d'obligat compliment que el substitueixi o complementi.

22.6 Servei de guàrdia

L'empresa contractista haurà d'establir un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, per poder atendre averies o accidents que afectin l'enllumenat públic.



Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències que es puguin produir.

Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors.

Es consideren urgències: un sector apagat, un punt de llum en perill de caure, etc., i en general totes aquelles actuacions quina resolució no es pugui demorar fins a la jornada laboral següent al moment en què es produeixin.

22.7 Control de rases alienes

En les rondes setmanals d'inspecció s'haurà de fer també el seguiment i control de les rases que les diferents empreses de serveis obren en la via pública, per tal de poder detectar a temps qualsevol desperfecte que produeixin en les instal·lacions enterrades de l'enllumenat públic. En cas de detectar desperfectes, es comunicarà immediatament als serveis tècnics municipals, i si s'escau, es procedirà a la reparació del desperfecte, passant el càrrec corresponent a l'empresa causant, o en tot cas, a l'Ajuntament si s'ha dipositat algun aval o similar de les obres que han causat els desperfectes.

També caldrà realitzar el seguiment i control de les rases obertes en la via pública, a sol·licitud dels Serveis Tècnics Municipals, quan aquests considerin que pot ser convenient fer un seguiment puntual o diari d'algunes obres.

23. Condicions manteniment preventiu

La conservació preventiva té com objecte mantenir les instal·lacions dins d'un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no programades.

Els treballs inclosos dins de la conservació preventiva són els següents:

- Numeració de quadres i suports.
- Reposició general de làmpades.
- Neteja general de llumeneres.
- Pintat de suports, bàculs i columnes.

L'oferta econòmica presentada pel contractista inclou tant la mà d'obra com els mitjans i materials necessaris per realitzar aquestes operacions. Els serveis tècnics municipals hauran d'aprovar prèviament els tipus i marques dels elements i equips que s'utilitzin en aquestes operacions. El contractista oferirà alternatives en cas que la proposta inicial no fos acceptada per l'Ajuntament.

Cada trimestre, el contractista lliurarà un llistat de les operacions de conservació preventiva executades durant el trimestre anterior, així com la previsió de feines pels propers tres mesos.

Tanmateix, el contractista informará als serveis tècnics municipals amb almenys un mes d'antelació del lloc, data i tipus d'operacions a realitzar, per tal que l'Ajuntament pugui establir un pla de comprovacions i verificacions si així ho estima oportú.



23.1 Numeració de suports i quadres

La numeració dels suports i quadres de les instal·lacions d'enllumenat públic haurà de ser tant sobre el plànol digitalitzat com sobre el terreny i es realitzarà a les modificacions i/o ampliacions de les instal·lacions municipals, excepte en les instal·lacions que estiguin afectades per les obres d'adequació, en què la seva numeració serà realitzada un cop acabades les obres.

El contractista haurà d'utilitzar el mateix sistema de numeració al establert per aquest Ajuntament abans de l'adjudicació d'aquest contracte.

23.2 Reposició general de làmpades

L'objectiu del canvi sistemàtic de làmpades, és efectuar la reposició abans de finalitzar la vida útil de les mateixes, a fi de mantenir-les en òptimes condicions de servei, consum i rendiment.

Donada la vida útil de les làmpades que s'utilitzen en les instal·lacions (la major part seran de tecnologia LED amb 50.000 hores de funcionament), i atès que en les obres d'adequació també es canviaran llumeneres, l'objectiu es poder aconseguir una rotació completa cada 10 anys d'aquest tipus de bombeta.

Per tant, anualment es procedirà a la reposició aproximada de una octava part de les làmpades instal·lades a l'enllumenat públic. El canvi de làmpades haurà de fer-se en el moment en que aquesta deixa de funcionar d'acord amb el protocol d'avís municipal establert pels canals d'informació (Guàrdia Municipal, treballadors municipals, ciutadania, o la pròpia empresa mantenidora).

El contractista també proposarà la marca i model de làmpada a utilitzar i l'Ajuntament, podrà exigir que se'n disposin dos unitats, per tal que es puguin fer les comprovacions que es considerin convenients.

Les làmpades hauran de ser de primera qualitat, i de marques de reconegut prestigi. L'Ajuntament podrà rebutjar aquelles marques o models que no consideri acceptables, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap tipus.

23.3 Neteja general de llumeneres

La neteja de llumeneres està previst realitzar-la cada 4 anys com a màxim, i sempre es realitzarà quan es produeixi un canvi de bombeta i/o equip per manca de funcionament. D'aquesta forma es garantirà que cada cop que es canviï una làmpada es procedirà a netejar la seva llumenera.

La neteja de les llumeneres comprendrà tant l'interior com l'exterior de les mateixes, desmuntant la llumenera si és necessari. Els licitadors detallaran a les seves ofertes el sistema de neteja que pensin utilitzar, i en tot cas, sempre que es faci la neteja de la llumenera es comprovarà l'estat del sistema òptic així com el de la resta d'elements que la componen.

Per a la neteja caldrà utilitzar detergent neutre i aigua, així com els estris que facin falta. En les llumeneres tancades es comprovarà l'estat de la junta de goma o altre material, i serà substituïda si cal. En les llumeneres que disposin de bloc òptic tancat, es netejarà únicament per la part exterior.



23.4 Pintat de suports, bàculs i columnes

Les operacions de pintat a realitzar segons el tipus de suport, seran:

- Suports d'acer sense galvanitzar: raspat i raspallat manual de les zones oxidades, mà d'imprimació anticorrosiva, desengreixat, i mà de pintura del color adient.
- Suports d'acer galvanitzat: un desengreixat general, mà d'imprimació especial per galvanitzats, i mà de pintura.
- Suports de fosa: un desengreixat general, i mà de pintura.

La gran majoria dels suports existents en la població son galvanitzats o de fosa, i no estan pintats.

Aquesta operació s'haurà de realitzar anualment, i en tot cas es faran en funció de les necessitats i estat de conservació dels diferents elements.

24. Altres treballs relacionats amb el servei

Respecte la realització de treballs relacionats amb les instal·lacions objecte del servei, seran realitzats pel contractista d'acord amb els preus unitaris d'adjudicació pel present plec.

Per a l'execució d'instal·lacions de renovació, modificació, trasllats, instal·lacions provisionals, reparacions d'avaries causades per tercers, adequacions de les instal·lacions a la normativa a partir dels controls periòdics reglamentaris, i ampliacions d'enllumenat que l'Ajuntament hagi de realitzar, o en la millora substancial de les existents, que s'incloguin dins l'apartat previst d'altres treballs del present concurs, l'Ajuntament ho encarregarà a l'empresa contractista del servei de manteniment, i els treballs s'executaran d'acord amb els preus unitaris base per a les reposicions, millores, modificacions i ampliacions en el manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor, que s'adjunten al present plec en l'annex II.

Respecte nous enllumenats, d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, l'Ajuntament demanarà si s'escau ofertes a diferents empreses i seguirà el procediment adient.

En cas de renovacions totals d'instal·lacions existents o en cas d'obres d'urbanització de noves zones, l'empresa contractista del servei de manteniment municipal supervisarà, juntament amb els Serveis Tècnics Municipals, l'execució de les noves instal·lacions per part d'altres instal·ladors, amb permís de l'Ajuntament.

Abans de procedir a l'execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament del corresponent pressupost elaborat a partir dels preus unitaris que hagi ofert, prenent com a base els preus unitaris de l'annex II.

L'empresa adjudicatària no facturarà en cap cas d'altres conceptes com disponibilitat de servei, desplaçaments, dietes, etc., entenent que estan incloses en el preu hora de treball.

Els treballs (que poden ser motivats per interès municipal o de tercers) inclosos en aquest capítol són:

- Renovació d'instal·lacions obsoletes.



- Desplaçaments i modificacions en l'enllumenat.
- Actuacions puntuals.
- Instal·lacions provisionals d'obres i festes.
- Reparacions per avaries causades per tercers.

El seu abonament es farà mitjançant la seva inclusió en la certificació mensual, una vegada les obres hagin finalitzat.

En el cas de treballs a realitzar per iniciativa de tercers, com poden ser desplaçaments de punts de llum i instal·lacions provisionals, el promotor de les obres podrà sol·licitar pressupost a l'adjudicatari del servei, i si es posen d'acord en el cost d'aquestes, podran ser realitzades per l'adjudicatari prèvia comunicació dels treballs a realitzar als Serveis Tècnics Municipals per a la seva conformitat.

En cas que el pressupost presentat per l'adjudicatari a un privat no sigui acceptat per aquest últim, l'Ajuntament podrà sol·licitar el pressupost d'acord amb els preus unitaris base de l'annex III, i si s'escau, els treballs podran començar una vegada el promotor hagi fet efectiu el pagament a les oficines de l'Ajuntament del preu que s'hagi comunicat.

En cas que un promotor privat vulgui realitzar aquest tipus de treballs pel seu compte, aquests hauran de ser realitzats per una empresa instal·ladora autoritzada i caldrà obtenir prèviament el permís municipal d'obres i complir les seves condicions, a més de dipositar la fiança corresponent.

24.1 Renovació d'instal·lacions obsoletes

Si a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, l'estat d'una instal·lació aconsella la seva renovació per raons de seguretat o economia, els treballs corresponents podran ser realitzats seguint els criteris bàsics indicats en aquesta prescripció 24.

La renovació de la instal·lació podrà ser parcial o total, en funció de l'estat de cadascun dels seus elements.

24.2 Desplaçaments i modificacions en l'enllumenat

Qualsevol desplaçament o modificació d'un element de la xarxa d'enllumenat haurà de ser prèviament autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals llevat de que sigui originada per interès municipal. En aquest darrer cas es presentarà un pressupost dels treballs.

Si el desplaçament o modificació ve motivat a instància de tercers, tan bon punt sigui autoritzada l'actuació podrà portar-se a terme amb càrrec al sol·licitant i sense que l'Ajuntament hagi de suportar cap despesa.

24.3 Actuacions puntuals

Poden incloure's dintre d'aquest apartat els treballs de difícil determinació que per motius d'interès, oportunitat, o per afinitat amb les instal·lacions d'enllumenat públic o els equips utilitzats per aquests, l'Ajuntament considera adient que siguin realitzats pel contractista. A nivell indicatiu, però no restrictiu, es poden esmentar les instal·lacions o retirades de pancartes, utilització de camió-cistella, emmagatzematges, etc.



En aquests casos s'haurà de disposar previ a l'inici dels treballs d'una "ordre de treball" lliurada pels responsables municipals que és la que donarà dret a facturar els mitjans humans i materials utilitzats d'acord amb els preus unitaris oferts.

24.4 Instal·lacions provisionals d'obres i festes

Són aquelles instal·lacions realitzades habitualment a la via pública (a petició de l'Ajuntament o de tercers), generalment de tipus temporal per disposar d'energia elèctrica.

L'execució i facturació d'aquests treballs també es farà d'acord amb la taula de preus aprovada amb els presents plecs de condicions.

24.5 Reparacions d'avaries causades per tercers

Són aquelles col·lisions amb elements de l'enllumenat públic i avaries que son causades per tercers.

En aquests casos l'empresa mantenidora de l'enllumenat públic reposarà de manera immediata els elements malmesos. L'execució i facturació d'aquests treballs també es farà d'acord amb la taula de preus aprovada amb les presents plecs de condicions.

En cas que es disposi de l'informe de la policia local amb identificació del responsable de la col·lisió o l'avaria, l'empresa mantenidora s'encarregarà de reclamar a la assegurança del responsable, mitjançant els seus propis serveis administratius i jurídics.

OBRES VINCULADES AL CONTRACTE

25. Obres de reforma, renovació i adaptació a la normativa d'enllumenat públic

D'acord amb les actes d'inspecció de l'EAC realitzades entre els anys 2023 a 2025, és necessari esmenar els defectes que s'han detectat en les instal·lacions d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor.

Aquesta adequació i adaptació de la instal·lació d'enllumenat públic, es prioritària per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de seguretat industrial, i en concret del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

La valoració d'aquestes actuacions es portarà a terme d'acord amb els preus de la base de preus unitaris per a les reposicions, millores, modificacions i ampliacions en el manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic, de l'Annex II del present plec de condicions.

Abans de procedir a l'execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb l'aprovació per part de l'Ajuntament del corresponent pressupost elaborat a partir dels preus unitaris que hagi ofert, prenent com a base els preus unitaris de l'annex II.

El termini per l'execució d'aquesta actuació serà dins del termini de duració del contracte des de la signatura del contracte del servei de manteniment funcional i preventiu de la xarxa d'enllumenat públic en el municipi de Sant Pere de Vilamajor.



CONTROL ENERGÈTIC DE LES INSTAL·LACIONS I INFORMES DE SEGUIMENT

26. Informes mensuals de seguiment

Mensualment l'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'ajuntament un informe que inclogui:

- Estat connexions dels quadres.
- Estat cosinus de fi.
- Informe i control de les factures de la companyia i subministrarà comparatiu del funcionament de totes les instal·lacions d'enllumenat públic: potencia consumida/potencia teòrica de funcionament.
- Propostes de millora en les instal·lacions.

ASPECTES ECONÒMICS

27. Estimació de la despesa prevista per any de contracte

L'estimació de la despesa en el servei de manteniment de l'enllumenat públic pel primer any de contracte, d'acord amb l'estructura i condicions de prestació del servei, tal i com s'especifica en el present plec de prescripcions tècniques particulars, està en funció del nombre de punts de llum a mantenir, de les operacions de manteniment preventiu a realitzar, i també del nombre treballs no repetitius i les avaries que es puguin produir per l'acció de tercers. Així mateix, també caldrà tenir en compte el cost de les obres d'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent en matèria de seguretat industrial.

- Apartat A del servei: Manteniment funcional i correctiu
- Apartat B del servei: Manteniment preventiu
- Apartat C del servei: Treballs relacionats amb el servei
- Apartat D inversió: Obres d'adequació de l'enllumenat públic.

Cal indicar que la despesa final vindrà sempre determinada per la suma dels imports de cadascun dels apartats A, B, C i D. Els imports respectius vindran donats pel nombre d'unitats de cada tipus que s'hagin efectuat, multiplicat pel preu unitari ofert per a cada operació, i en tot cas, segons el que estableix el present annex per a cada apartat del servei.

En aquests aspecte, per al primer any de contracte, l'estimació que es fa per a cadascun dels apartats és la següent:

A. MANTENIMENT FUNCIONAL I CORRECTIU

Aquest apartat depèn bàsicament del número total de punts de llum que es troben inclosos dins el control i manteniment funcional del servei.



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

Nombre de punts de llum a mantenir	1.954 ut
Preu estimat mig per punt de llum i any	18,00 €
Nombre de punts x Preu unitari	35.172,00 €
Total cost estimat operacions apartat A del servei	35.172,00 €

B. MANTENIMENT PREVENTIU

Aquest apartat depèn bàsicament del número total de punts de llum i quadres elèctrics que es troben inclosos dins el manteniment preventiu del servei, consistent en la comprovació mecànica i elèctrica de les diferents instal·lacions, actualment 22 quadres elèctrics i 391 (20% de 1.954) punts de llum.

Les feines incloses en aquest apartat corresponen a:

- Neteja de llumenera en la que es canviï la bombeta i/o l'equip d'encesa i/o el difusor.
- Inspecció anual de les 22 instal·lacions en les que es comprovarà el correcte funcionament de tots els dispositius de protecció (diferencials i magnetotèrmics).
- Mesures d'aïllament elèctric per a cada una de les línies elèctriques de tots els quadres elèctrics.
- Comprovació del valor de terra per a cada una de les instal·lacions d'enllumenat públic, amb comprovació de la correcta connexió a terra, al atzar, de al menys 3 columnes (i/o bàculs sobre pal no metàl·lic) d'enllumenat públic per cada quadre elèctric.
- Lliurament dels corresponents informes (un per quadre elèctric d'enllumenat) als serveis tècnics municipals amb indicació dels resultats i pressupostos per arranjar els defectes detectats.

Nombre de punts de llum a mantenir	391 ut
Nombre de quadres elèctrics a mantenir	22 ut
Preu mitjà per neteja llumenera preventiu	6,00 €
Preu mitjà per resta de treballs i per quadre elèctric	272,00 €

Total cost operacions apartat B del servei 8.330,00 €

C. TREBALLS RELACIONATS AMB EL SERVEI

Es necessari preveure el cost anual de les operacions que es poden considerar incloses en els treballs complementaris al manteniment funcional i preventiu, es pot tenir en compte la despesa mitjana dels darrers anys en treballs d'aquestes característiques.

Tal com s'indica al l'apartat corresponent d'aquests plecs tècnics, aquests treballs son els de renovació, modificació, trasllats, instal·lacions provisionals d'enllumenat, enllumenats festius, reparacions d'avaries causades per tercers i que per diferents raons no es poden imputar al tercer, adequacions de les instal·lacions a la normativa a partir dels controls periòdics reglamentaris, i petites ampliacions d'enllumenat que l'Ajuntament hagi de realitzar.

Per l'execució efectiva per part del contractista d'aquests treballs, prèviament aquest haurà de presentar la seva valoració econòmica que haurà de comptar amb el vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals Competents i aprovació de l'Ajuntament.

S'estima que l'import anual dels treballs complementaris a realitzar serà de 15.000,00 €.



D. OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT.

És necessari preveure el cost total de l'adequació de l'enllumenat a la normativa vigent, d'acord amb les actes de d'inspecció de l'EAC de l'any 2023 a 2025.

Per l'execució efectiva per part del contractista d'aquests treballs, prèviament aquest haurà de presentar la seva valoració econòmica que haurà de comptar amb el vistiplau dels Serveis Tècnics Municipals Competents i aprovació de l'Ajuntament.

S'estima que l'import anual dels treballs complementaris a realitzar serà de 10.000,00 €.

El cost anual es facturarà d'acord amb les actuacions realitzades i amb els preus establerts a l'oferta presentada pel licitador.

28. Pressupost.

Despesa màxima anual (IVA no inclòs)

Total cost operacions apartat A del servei (cost fix)	35.172,00 €
Total cost operacions apartat B del servei (cost fix)	8.330,00 €
Total cost operacions apartat C del servei (cost variable)	15.000,00 €

Previsió cost total operacions apartat A, B i C del servei 58.502,00 €

Previsió cost màxim operacions apartat D 10.000,00 €

Total despesa màxima anual del servei i inversions 68.502,00 €

IVA 21% 14.385,42 €

Estimació de la despesa anual IVA inclòs 82.887,42 €

Pressupost base de licitació (per dos anys de contracte): 165.774,84 €

Valor estimat del contracte: 274.008,00 €

29. Durada de la contracte i pròrrogues

Aquesta contracte tindrà una durada de dos (2) anys, comptats a partir de la signatura del contracte.

L'òrgan de contractació podrà prorrogar el contracte fins a un màxim de dos anys, sense que aquesta es pugui produir tàcitament.

La pròrroga acordada per l'òrgan de contractació serà obligatòria pel contractista.



30. Garanties

La garantia definitiva a constituir per l'empresa adjudicatària serà la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

31. Pagaments

El contractista presentarà factures mensuals mitjançant el registre electrònic de facturació de l'Ajuntament, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.

Una vegada rebuda la factura i/o documents acreditatius de la realització de les prestacions, aquesta serà revisada i conformada pels tècnics municipals i es procedirà a tramitar el seu pagament, el qual es farà efectiu dins del termini que estableix l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Pels treballs de serveis de manteniment el contractista presentarà una factura mensualment, l'import de la qual correspondrà a una dotzena part del preu anual de l'adjudicació del contracte.

Pels treballs d'execució de les inversions associades, la direcció facultativa de l'obra expedirà mensualment les certificacions d'obra, si escau.

L'Ajuntament contrau l'obligació d'establir anualment l'adequada consignació en el pressupost per atendre les despeses que origini el present contracte.

L'enginyer tècnic municipal
Sant Pere de Vilamajor document signat electrònicament



ANNEX I

RELACIÓ PUNTS DE LLUM ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL



ANNEX I

Relació de quadres i punts de llum de l'enllumenat públic

QUADRE	SITUACIÓ ACTUAL DEL QUADRE						TIPUS DE LLUMINÀRIA					TIPUS EQUIP/BOMBETA	
	CARRER	POTÈNCIA INSTAL·LADA	TOTAL LÀMPADES	TOTAL LÚMENS	SISTEMA D'ENCESA	SISTEMA D'ESTALVI	PANTALLA / APLICS	AMBIENTAL DECORATIVA / ESFÈRICA	PROJECTOR	VIAL	CLÀSSICA	U.T.	TIPUSEQUIP / BOMBETA
EPA01	Plaça del Montseny 10	9,42	191	1.151.060			0	0	7	80	105	192	LED
EPA02	Avinguda Quatre Camins 6	1,42	13	113.100			0	0	13	0	0	13	Vsap
EPA31	Carrer Nou 20-28	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
EPA32	Carrer Mercè Aventin	3,23	60	278.987			0	0	0	60	1	17 / 44	17 LED + 44 Vsap
EPB06	BP-5109 12	10,05	137	713.718			0	0	1	136	0	137	HMcc
EPB07	Carrer de Sant Roc 10	4,19	66	287.895			0	0	4	62	0	66	HMcc
EPB08	Carrer de Sant Roc 13	5,22	71	362.100			0	0	0	71	0	71	HMcc
EPB09	Can Derrocada 43	6,10	83	423.300	Relotge astronòmic		0	0	0	83	0	83	HMcc
EPB10	Carrer de Sant Bernat 34	2,06	28	142.800			0	0	0	28	0	28	HMcc
EPC14	Carrer Sant Llorenç 276	0,59	8	40.800			0	0	0	8	0	8	Vsap
EPD11	Carrer de Can Volart 5B	2,63	25	217.100			0	0	0	25	0	25	LED
EPD12	Urbanització Faldes del Montseny 17P	16,07	153	1.331.100	Relotge astronòmic		0	0	0	153	0	153	LED
EPD13	Avinguda de la Llum 3	16,91	161	1.400.700			0	0	0	161	0	161	LED
EPE20	Carrer de la Morera 12	15,46	240	1.130.400			0	0	0	240	0	240	LED
EPE21	Carrer del Sud 382	8,19	78	663.000			0	0	0	78	0	78	LED
EPF16	Carrer Alzina 3	6,39	87	443.700			0	0	0	87	0	87	HMcc
EPF17	Carrer Tarragona 21	8,75	119	606.900			0	0	0	119	0	119	HMcc
EPF18	Carrer Pinatell 55	8,21	106	585.100			0	8	0	101	0	109	HMcc
EPG15	Urbanització Can Ram 261	8,14	155	1.023.000	Relotge astronòmic		0	0	0	155	0	155	LED
EPG19	Carrer Pompeu Fabra	6,03	82	418.200			0	0	0	82	0	82	HMcc
EPH01	Passeig del Matagalls 12	6,92	86	0			0	86	0	0	0	80 / 6	80Vsap + 6 LED
EPJ01	Polígon Industrial "La Plana"	1,20	12	120.000	Relotge astronòmic					12		12	Vsap
TOTAL		145,96	1.949	11.332.960			0	94	25	1.729	106	1.954	



ANNEX I

Relació de quadres i punts de llum de l'enllumenat públic

NÚM. DE LÀMPADES PER TIPUS		
CODI	DESCRIPCIÓ	TOTAL
BC	Fluorescència compacta	0
FLED	Fluorescent Led	0
FLU	Fluorescent	0
HM	Halogenur metàl·lic	782
HMC	Halogenur metàl·lic ceràmic	0
LED	Led	1.027
LLED	Làmpada Led	0
VMCC	Vapor de mercuri	0
VSAP	Vapor de sodi alta pressió	145
VSBP	Vapor de sodi baixa pressió	0
TOTAL		1.949

NÚM. DE LLUMENERES PER TIPUS		
CODI	DESCRIPCIÓ	TOTAL
CLA	Clàssica	106
DEC	Ambiental Decorativa / Esfèrica	94
PRJ	Projector	25
SCR	Pantalla / Aplics	0
VIA	Vial	1.729
TOTAL		1.954

NÚM. DE QUADRES PER SISTEMA D'ENCESA	
SISTEMA D'ENCESA	TOTAL
Cèl·lula fotoelèctrica	0
Rellotge no astronòmic	0
Rellotge astronòmic	22
Telegestió	0
Altres	0
TOTAL	22

NÚM. DE QUADRES PER SISTEMA D'ESTALVI	
SISTEMA D'ESTALVI	TOTAL
Regulador en capçalera	0
Punt a punt	0
Doble nivell	0
Altres	0
Sense regulació	0
TOTAL	
	0



ANNEX II

PREUS UNITARIS PER A LES REPOSICIONS, MILLORES, MODIFICACIONS I AMPLIACIONS EN EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE VILAMAJOR

Aquest annex recull les partides que els concursants han de presentar i valorar en la seva oferta.

Tots els imports oferts en aquestes partides inclouran la mà d'obra i els mitjans necessaris, el benefici industrial i les despeses generals. Amb posterioritat caldrà incloure l'IVA corresponent.

Si alguna de les empreses concursants ho considera adient, podrà establir preus escalats en funció del nombre d'unitats a realitzar en cada actuació. Així mateix, si ho estimen convenient, poden incloure noves partides si es creu que pot ser útil tenir-les en compte.

Respecte el preu dels materials, excepte en les partides exposades a continuació en les que ja s'inclou els subministraments a la partida, es considerarà el preu de venda al públic dels diferents fabricants al TARIFEC, incorporant el percentatge de baixa que proposi cada empresa concursant.

Si apareixen noves partides es procedirà a determinar els preus a aplicar, prèvia acceptació per ambdues parts, i aquests s'inclouran en la present relació. Serà imprescindible la presentació d'alguns casos concrets d'aplicació del present annex.



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

Codi	Núm.	Descripció	Ut	Preu unitari licitació (€) abans d'IVA	Preu Unitari de Referència (€) TARIFEC, ITEC i altres fonts
OBRA CIVIL					
OC	2	Rasa i canalització en calçada d'asfalt per enllumenat de 0,4 (m) d'amplada i 0,9 (m) de profunditat, amb reposició inclosa.	1 ml		85,00
OC	4	Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat de 0,4 (m) d'amplada i 0,40 (m) de profunditat, inclosa reposició.	1 ml		52,00
OC	6	Rasa i canalització en vorera de peces de formigó prefabricat per enllumenat de 0,4 (m) d'amplada i 0,4 (m) de profunditat.	1 ml		40,00
OC	8	Rasa i canalització en paviment de formigó per enllumenat de 0,4 (m) d'amplada i 0,9 (m) de profunditat, inclosa reposició, inclosa reposició.	1 ml		43,00
OC	10	Rasa i canalització en paviment de terres de 0,4 (m) d'amplada i 0,5 (m) de profunditat, inclosa reposició.	1 ml		27,00
OC	12	Excavació en roca	1 m³		140,00
OC	14	Excavació de cales, i reposició de paviment	1 m³		65,00
OC	16	Formigó H-20 protecció servei m3	1 m³		43,00
OC	18	Arqueta de registre 42.5x42.5x35	1 ut		75,00
OC	20	Dau de formigó 50x50x60	1 ut		32,00
OC	21	Dau de formigó 60x60x80	1 ut		38,00
OC	22	Dau de formigó 80x80x80	1 ut		42,00
OC	24	Dau de formigó 80x80x100	1 ut		51,00
OC	26	Dau de formigó 100x100x130	1 ut		62,00
OC	28	Dau de formigó 120x120x150	1 ut		74,00
OC	30	Subministrament i col·locació de tub corrugat PEØ90mm	1 ml		4,65
OC	32	Subministrament i col·locació de tub corrugat PEØ110mm	1 ml		5,98
OC	33	Subministrament i col·locació de tub corrugat PEØ160mm	1 ml		9,07
OC	34	Demolició de dau de formigó qualsevol dimensió i transport a abocador controlat	1 m³		85,00
OC	36	Demolició i reposició de paviment en vorera de panot i transport a abocador controlat	1 m²		23,00
OC	38	Demolició i reposició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada i transport a abocador controlat	1 m²		28,00
OC	40	Pedestal per quadre de maniobra	1 ut		125,00
MUNTATGES, DESMUNTATGES I FEINES DE MANTENIMENT					
MM	1	Col·locació de llumenera en suport existent (≤4m)	1 ut		23,00
MM	2	Col·locació de llumenera en suport existent (5m)	1 ut		39,00
MM	4	Col·locació de llumenera en suport existent (5 a 9m)	1 ut		39,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

MM	6	Col·locació de llumenera en suport existent (9 a 12m)	1 ut		42,00
MM	8	Col·locació de llumenera en suport existent (12 a 15m)	1 ut		42,00
MM	10	Desmuntatge de punt de llum, incloent bàcul i llumenera	1 ut		39,00
MM	11	Desmuntatge llumenera existent (≤ 4 m)	1 ut		23,00
MM	12	Desmuntatge llumenera existent (5m)	1 ut		39,00
MM	14	Desmuntatge llumenera existent (5 a 9m)	1 ut		39,00
MM	16	Desmuntatge llumenera existent (9 a 12m)	1 ut		42,00
MM	18	Desmuntatge llumenera existent (12 a 15m)	1 ut		42,00
MM	19	Substitució de làmpada fins a 4m	1 ut		17,00
MM	20	Substitució de làmpada de 4 a 5m	1 ut		22,00
MM	22	Substitució de làmpada de >5 fins a 9m	1 ut		27,00
MM	24	Substitució de làmpada de >9 fins a 12m	1 ut		31,00
MM	26	Substitució de làmpada de >12 fins a 15m	1 ut		31,00
MM	27	Substitució d'equip fins a 4m	1 ut		17,00
MM	28	Substitució d'equip de 4m a 5m	1 ut		22,00
MM	30	Substitució d'equip de >5 fins a 9m	1 ut		27,00
MM	32	Substitució d'equip de >9 fins a 12m	1 ut		31,00
MM	34	Substitució d'equip de >12 fins a 15m	1 ut		31,00
MM	35	Substitució de làmpada i equip fins a 4m	1 ut		36,00
MM	36	Substitució de làmpada i equip de 4m a 5m	1 ut		40,00
MM	38	Substitució de làmpada i equip de >5 fins a 9m	1 ut		52,00
MM	40	Substitució de làmpada i equip de >9 fins a 12m	1 ut		52,00
MM	42	Substitució de làmpada i equip de >12 fins a 15m	1 ut		61,00
MM	43	Substitució de llumenera fins a 4m	1 ut		24,00
MM	44	Substitució de llumenera de 4m a 5m	1 ut		27,00
MM	46	Substitució de llumenera de >5 fins a 9m	1 ut		36,00
MM	48	Substitució de llumenera de >9 fins a 12m	1 ut		36,00
MM	50	Substitució de llumenera de >12 fins a 15m	1 ut		41,00
MM	52	Substitució del cablejat interior del punt de llum	1 ut		18,00
MM	54	Substitució de caixa de protecció i derivació	1 ut		24,00
MM	56	Desplaçament punt de llum existent sense incloure obra civil	1 ut		120,00
MM	58	Desmuntatge semàfor existent, incloent columna	1 ut		85,00
MM	60	Desmuntatge de cos i òptica semàfor existent	1 ut		38,00
MM	62	Desmuntatge de pal de fusta	1 ut		57,00
MM	64	Desmuntatge de contrafort	1 ut		16,00
MM	66	Desmuntatge de pal metàl·lic, cartel·la, cadireta o altres	1 ut		23,00
MM	68	Retirar línies grapades	1 ml		0,60
MM	70	Retirar línies aèries sobre aïlladors	1 ml		0,40
MM	72	Retirar línies aèries trenades	1 ml		0,55
MM	74	Posta a punt del punt de llum	1 ut		16,00
MM	76	Millora estanqueïtat	1 ut		23,00
MM	78	Poda d'arbre.	1 ut		53,00
MM	80	Execució de nou punt de llum en zona fosca amb dau de formigó de 0,6x0,6x0,6, amb subministrament i instal·lació de platina per columna.	1 ut		170,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

MM	82	Pintura de suport fins a 5m	1 ut		26,00
MM	84	Pintura de suport de >5 fins a 9m	1 ut		31,00
MM	86	Pintura de suport de >9 fins a 12m	1 ut		31,00
MM	88	Pintura de suport de >12 fins a 15m	1 ut		38,00
MM	90	Pintura de braç a façana	1 ut		16,00
MM	92	Neteja amb els materials adients, interior i exterior llumenera fins a 4m d'alçada	1 ut		13,00
MM	94	Neteja amb els materials adients, interior i exterior llumenera de 4m a 6m d'alçada, camió ploma inclòs.	1 ut		17,00
MM	96	Neteja amb els materials adients, interior i exterior llumenera de 6m a 10m d'alçada, camió ploma inclòs.	1 ut		17,00
MM	98	Neteja amb els materials adients, interior i exterior llumenera de més de 10m d'alçada, camió ploma inclòs.	1 ut		23,00
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA					
IE	2	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 2x2,5 mm2	1 ml		2,84
IE	3	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 3x2,5 mm2	1 ml		3,69
IE	4	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2	1 ml		10,40
IE	6	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 4x10mm2	1 ml		17,63
IE	8	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 4x16mm2	1 ml		27,15
IE	10	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 4x25 mm2	1 ml		42,83
IE	12	Subministrament i col·locació de conductor RV-K 1000 de 4x35 mm2	1 ml		60,40
IE	14	Subministrament i col·locació de xarxa equipotencial Cu nu 35mm2	1 ml		8,00
IE	16	Subministrament i col·locació de cable de coure 1x35 mm2 aïllat	1 ml		14,47
IE	18	Subministrament i col·locació de cable de protecció de coure aïllat de 35 posta a terra de columnes	1 ml		14,47
IE	20	Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 posta a terra de columnes	1 ml		8,00
IE	22	Subministrament i col·locació de piques d'acer de Cu de 2mx16	1 ut		19,20
IE	24	Subministrament i col·locació de plaques de terra d'acer de Cu de 30x30cm	1 ut		84,92
IE	26	Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat PG-36	1 ml		53,94
IE	28	Subministrament i col·locació de tub d'acer galvanitzat PG-29	1 ml		49,08
IE	30	Connexió d'escomesa a quadre de companyia	1 pa		110,00
IE	32	Connexió a xarxa existent	1 pa		75,00
IE	34	Conversió aèria subterrània amb tub de Ø32mm	1 pa		84,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

IE	36	Conversió aèria subterrània amb tub de Ø50mm	1 pa		89,00
SUPORTS A TERRA I A PARET					
TP	1	Subministrament i col·locació de columna de fosa de ferro vuitcentista	1 ut		750,00
TP	2	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 4 m tipus Nikolson	1 ut		170,00
TP	3	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 4 m tipus tronco cònica	1 ut		140,00
TP	4	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 4 m tipus cilíndrica recte	1 ut		180,00
TP	5	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 5 m tipus Nikolson	1 ut		190,00
TP	6	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 5 m tipus tronco cònica	1 ut		165,00
TP	7	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 5 m tipus cilíndrica recte	1 ut		210,00
TP	8	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 7 m octogonal	1 ut		290,00
TP	10	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 7 m tipus tronco cònica	1 ut		260,00
TP	11	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 7 m cilíndrica recte	1 ut		360,00
TP	12	Subministrament i col·locació de bàcul acer galvanitzat de 7 m tronco cònica amb 1 (m) de braç sortint	1 ut		380,00
TP	13	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 8 m	1 ut		400,00
TP	14	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 8 m tipus tronco cònica	1 ut		400,00
TP	15	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 8 m cilíndrica recte	1 ut		490,00
TP	16	Subministrament i col·locació de bàcul acer galvanitzat de 8 m tronco cònica amb 1 (m) de braç sortint	1 ut		530,00
TP	17	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 9 m	1 ut		510,00
TP	18	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 9 m tipus tronco cònica	1 ut		510,00
TP	19	Subministrament i col·locació de columna acer galvanitzat de 9 m cilíndrica recte	1 ut		680,00
TP	20	Subministrament i col·locació de bàcul acer galvanitzat de 9 m tronco cònica amb 1 (m) de braç sortint	1 ut		740,00
TP	28	Subministrament i col·locació de suport per a dues lluminàries	1 ut		45,00
TP	32	Subministrament i col·locació de pal de fusta fins a 7m d'alçada	1 ut		170,00
TP	34	Subministrament i col·locació de pal de fusta de 8m o més d'alçada	1 ut		190,00
TP	36	Feines d'adreçar columna per accident	1 ut		43,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

QUADRES DE COMANDAMENT					
QC	2	Subministrament i col·locació de quadre de comandament doble porta 4 sortides, tipus Arelsa o superior	1 ut		375,00
QC	4	Subministrament i col·locació de regulador de flux en capçalera amb armari 30 KVA	1 ut		2.400,00
QC	6	Subministrament i col·locació de regulador de flux en capçalera amb armari 15 KVA	1 ut		1.700,00
QC	8	Desmuntatge de quadre existent	1 pa		225,00
QC	10	Condicionament de quadre existent	1 pa		350,00
QC	14	Subministrament i substitució de quadre trifàsic de 10kW amb telegestió, tipus Arelsa o superior	1 ut		750,00
QC	16	Subministrament i substitució de quadre trifàsic de 20kW amb telegestió, tipus Arelsa o superior	1 ut		1.150,00
QC	18	Subministrament i substitució de quadre trifàsic de 30kW amb telegestió, tipus Arelsa o superior	1 ut		1.450,00
QC	20	Incorporació sistema de telegestió a quadre existent Arelsa o superior.	1 pa		375,00
QC	24	Arreglar quadre exteriorment	1 pa		65,00
QC	26	Arreglar quadre interiorment	1 pa		35,00
QC	28	Compensació de fases	1 pa		120,00
QC	30	Comprovació i correcció de les proteccions	1 pa		40,00
QC	32	Subministrament i col·locació de rellotge astronòmic	1 ut		80,00
QC	34	Posta a terra de quadre	1 pa		40,00
QC	36	Subministrament i col·locació de cartells quadre	1 ut		12,00
QC	37	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 16A PIA corba b, bipolar	1 ut		32,28
QC	38	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 16A PIA corba c, bipolar	1 ut		47,82
QC	39	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 20A PIA corba b, bipolar	1 ut		68,33
QC	40	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 20A PIA corba c, bipolar	1 ut		55,97
QC	41	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 25A PIA corba b, bipolar	1 ut		72,88
QC	42	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 25A PIA corba c, tripolar	1 ut		180,94
QC	43	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 40A PIA corba d, tetrapolar	1 ut		191,36
QC	44	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 40A PIA corba c, tripolar	1 ut		178,76
QC	46	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 10A ICP-M bipolar	1 ut		68,97



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

QC	48	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 30A ICP-M tripolar	1 ut		129,72
QC	50	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 50A ICP-M tripolar	1 ut		313,82
QC	52	Subministrament i col·locació d'interruptor automàtic magnetotèrmic 50A ICP-M tetrapolar	1 ut		411,08
QC	53	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 40A, 10mA bipolar	1 ut		-
QC	54	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 40A, 30mA bipolar	1 ut		189,96
QC	55	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 40A, 300mA bipolar	1 ut		186,43
QC	56	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 63A, 10mA bipolar	1 ut		-
QC	57	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 63A, 30mA bipolar	1 ut		278,89
QC	58	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 63A, 300mA bipolar	1 ut		267,59
QC	59	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 40A, 30 mA tetrapolar	1 ut		213,91
QC	60	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 40A, 300 mA tetrapolar	1 ut		206,83
QC	62	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 100A, 300 mA tetrapolar	1 ut		508,82
QC	63	Subministrament i col·locació d'interruptor diferencial AC 80A, 300 mA bipolar	1 ut		497,71
QC	64	Tallacircuit unipolar, amb fusible ganiveta 25A	1 ut		10,94
QC	65	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 2A, unipolar	1 ut		4,00
QC	66	Caixa seccionadora fusible de 20A, bipolar	1 ut		19,95
QC	68	Subministrament i col·locació d'interruptor manual de 15A, tripolar	1 ut		33,46
TRÀMITS ADMINISTRATIS					
TA	2	Projecte i legalització enllumenat públic	1 pa		2.600,00
TA	4	Modificació de la legalització existent de l'EP	1 pa		1.200,00
MA D'OBRA I MAQUINÀRIA					
MO	2	Ajudant de muntador	1 h		17,33
MO	4	Ajudant elèctric	1 h		17,33
MO	6	Ajudant elèctric en horari nocturn i festiu	1 h		34,66
MO	8	Ajudant elèctric en horari nocturn o festiu diürn	1 h		34,66
MO	10	Bituminadora automàtica	1 h		53,99
MO	12	Camió 20 t	1 h		46,80
MO	14	Camió cistella de fins a 12m	1 h		59,12
MO	16	Camió cisterna reg asfàltic	1 h		28,42
MO	18	Cap de colla	1 h		19,76
MO	20	Compressor 2 martells	1 h		15,95
MO	22	Corró vibratori de 12 t	1 h		66,20
MO	24	Corró vibratori pneumàtic	1 h		6,73
MO	26	Encarregat elèctric	1 h		20,86
MO	28	Encarregat elèctric en horari nocturn i festiu	1 h		41,72



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

MO	30	Encarregat elèctric en horari nocturn o festiu diürn	1 h		41,72
MO	32	Encarregat instal·lacions	1 h		41,72
MO	34	Excavadora-carregadora sobre pneumàtics	1 h		50,00
MO	36	Formigonera 165 l	1 h		1,73
MO	38	Furgoneta	1 h		18,00
MO	40	Jardiner	1 h		24,86
MO	42	Lloguer de generador entre 0 i 60Kva 230/400v automàtic (inclosa assegurança) X dia	1 h		120,00
MO	44	Manobre	1 h		17,36
MO	46	Manobre especialitzat	1 h		18,36
MO	48	Oficial 1ª	1 h		18,65
MO	50	Oficial 1ª elèctric	1 h		19,28
MO	52	Oficial 1a elèctric en horari nocturn i festiu	1 h		38,56
MO	54	Oficial 1a elèctric en horari nocturn o festiu diürn	1 h		38,56
MO	56	Oficial 1ª muntador	1 h		19,28
MO	58	Oficial paleta 1ª	1 h		18,65
MO	60	Oficial paleta 2ª	1 h		17,45
MO	62	Peó	1 h		16,46
MO	64	Picó vibrant amb placa 60 cm	1 h		6,63
MO	66	Regle vibratori	1 h		12,00
MO	68	Remolinador mecànic	1 h		15,00
MO	70	Retroexcavadora s/pneumàtics	1 h		50,00
MO	72	Vehicle cistella fins a 12m	1 h		51,98
MO	74	Vehicle cistella fins a 14m	1 h		51,98
MATERIALS					
MT	82	Bastiment-tapa pericons 425x425x35	1 ut		27,81
MT	84	Braç IRAP500 d'acer galvanitzat	1 ut		97,33
MT	86	Cable coure nu 1x35 mm2	1 ml		8,00
MT	88	Cable coure RV 1x35 mm2 1000V	1 ml		14,48
MT	90	Cable coure RZ 2x16 mm2 1000V	1 ml		15,73
MT	92	Cable coure 3x1,5 mm2 PVC 750V	1 ml		4,61
MT	94	Cable coure 3x2,5 mm2 PVC 750V	1 ml		6,78
MT	96	Cable coure 4x2,5 mm2 XLPE 1000V	1 ml		5,15
MT	98	Cable coure 4x4 mm2 XLPE 1000V	1 ml		7,75
MT	100	Cable coure 4x6 mm2 XLPE 1000V	1 ml		10,99
MT	102	Cable coure 4x10 mm2 XLPE 1000V	1 ml		17,98
MT	104	Cable coure 4x16 mm2 XLPE 1000V	1 ml		27,48
MT	106	Cable coure 4x25 mm2 XLPE 1000V	1 ml		44,17
MT	108	Cable coure 4x35 mm2 XLPE 1000V	1 ml		62,03
MT	110	Caixa seccionadora fusible de 20A, bipolar	1 ut		24,55
MT	112	Caixa de protecció i derivació petita fus. de 6A per anar a columna o paret	1 ut		24,55
MT	114	Caixa de protecció i derivació gran fus. de 6A per anar a columna o paret	1 ut		57,36
MT	116	Cànon abocador segons llei residus runa bruta	1 ut		Segons abocador
MT	118	Cànon abocador segons llei residus runa mixta	1 ut		Segons abocador
MT	120	Cànon d'abocador per terres	1 ut		Segons



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

					abocador
MT	122	Cartells senyalització quadre	1 ut		26,00
MT	124	Ciment portland	1 m2		37,00
MT	126	Ciment portland PB-350 blanc	1 m2		42,00
MT	124	Cinta senyalització serveis	1 ml		0,55
MT	126	Cofre exterior VHE200/38-40-5 AF-2000	1 ut		5,27
MT	154	Condensador	1 ut		3,00
MT	158	Emulsió asfàltica catiònica ECI	1 m2		0,80
MT	160	Equip d'encesa SELC 6000	1 ut		23,00
MT	162	Equip d'encesa per bombeta de 125 (W) de VM	1 ut		35,00
MT	164	Equip d'encesa per bombeta de 50 (W) de VSAP	1 ut		38,00
MT	166	Equip d'encesa per bombeta de 70 (W) de VSAP	1 ut		40,00
MT	168	Equip d'encesa per bombeta de 100 (W) de VSAP	1 ut		43,00
MT	170	Equip d'encesa per bombeta de 150 (W) de VSAP	1 ut		47,00
MT	172	Equip d'encesa per bombeta de 250 (W) de VSAP	1 ut		57,00
MT	174	Equip d'encesa per bombeta de 400 (W) de VSAP	1 ut		78,00
MT	176	Equip d'encesa per bombeta de 50 (W) de HMC	1 ut		23,00
MT	178	Equip d'encesa per bombeta de 70 (W) de HMC	1 ut		57,00
MT	180	Equip d'encesa per bombeta de 100 (W) de HMC	1 ut		57,00
MT	182	Equip d'encesa per bombeta de 150 (W) de HMC	1 ut		68,00
MT	184	Equip d'encesa per bombeta de 250 (W) de HMC	1 ut		79,00
MT	186	Lluminària de la casa BENITO model VIALIA LIRA	1 ut		226,64
MT	188	Lluminària de la casa BENITO model DUNA JUNIOR	1 ut		358,52
MT	190	Lluminària viària tipus clàssica Codi 01 de l'inventari.	1 ut		180,00
MT	192	Lluminària viària tipus clàssica a façana Codi 03 de l'inventari.	1 ut		180,00
MT	194	Lluminària viària tipus clàssica amb doble braç Codi 04 de l'inventari.	1 ut		550,00
MT	196	Lluminària viària tipus cassoleta d'alumini Codi 05 de l'inventari.	1 ut		60,00
MT	198	Lluminària viària tipus estàndard Codi 06 de l'inventari.	1 ut		90,00
MT	200	Lluminària viària Codi 07 de l'inventari.	1 ut		120,00
MT	202	Lluminària viària de la marca BENITO model EVO Codi 08 de l'inventari.	1 ut		230,00
MT	204	Lluminària tipus globus amb semiesfera superior opac, Codi 09 de l'inventari.	1 ut		170,00
MT	206	Lluminària viària Codi 11 de l'inventari.	1 ut		220,00
MT	208	Projector per 250 W, Codi 12 de l'inventari.	1 ut		130,00
MT	210	Lluminària viària, Codi 13 de l'inventari.	1 ut		190,00
MT	212	Projector per 150W, Codi 14 de l'inventari.	1 ut		160,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

MT	214	Lluminària viària, Codi 15 de l'inventari.	1 ut		340,00
MT	216	Formigó HF-3,5	1 m3		27,83
MT	218	Formigó HM-20	1 m3		70,02
MT	220	Formigó HNE-15	1 m3		71,53
MT	222	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10A ICP-M, bipolar	1 ut		68,97
MT	224	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A PIA corba B, bipolar	1 ut		69,56
MT	226	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16A PIA corba C, bipolar	1 ut		61,33
MT	228	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25A PIA corba B, bipolar	1 ut		72,88
MT	230	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25A PIA corba C, tripolar	1 ut		64,36
MT	232	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 30A ICP-M, tripolar	1 ut		129,72
MT	234	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A PIA corba C, tripolar	1 ut		120,22
MT	236	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A PIA corba D, tetrapolar	1 ut		87,49
MT	238	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50A ICP-M, tetrapolar	1 ut		353,29
MT	240	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50A ICP-M, tripolar	1 ut		313,82
MT	242	Interruptor diferencial AC, 100A, 300mA tetrapolar	1 ut		637,19
MT	244	Interruptor diferencial AC, 40A, 30 mA bipolar	1 ut		83,49
MT	246	Interruptor diferencial AC, 40A, 300 mA bipolar	1 ut		184,09
MT	248	Interruptor diferencial AC, 40A, 30 mA tetrapolar	1 ut		151,05
MT	250	Interruptor diferencial AC, 40A, 300 mA tetrapolar	1 ut		151,05
MT	252	Interruptor diferencial AC, 80A, 300 mA, bipolar	1 ut		520,46
MT	254	Interruptor manual de 15A, tripolar	1 ut		33,46
MT	256	Làmpada VSAP 100w	1 ut		48,90
MT	258	Làmpada VSAP 150w	1 ut		54,30
MT	260	Làmpada VSAP 250w	1 ut		89,70
MT	262	Làmpada VSAP 50w	1 ut		26,40
MT	264	Làmpada VSAP 70w	1 ut		39,30
MT	266	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 100w de la casa PHILIPS	1 ut		26,79
MT	268	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 150w de la casa PHILIPS	1 ut		31,90
MT	270	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 250w de la casa PHILIPS	1 ut		111,42
MT	272	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 70w de la casa PHILIPS	1 ut		40,09
MT	274	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 50w de la casa PHILIPS	1 ut		28,54
MT	276	Làmpada halogenurs metàl·lics ceràmic 35w de la casa PHILIPS	1 ut		23,28
MT	278	Làmpada halogenurs metàl·lics 100w de la casa G.E.	1 ut		44,76
MT	280	Làmpada halogenurs metàl·lics 150w de la casa	1 ut		44,76



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

		G.E.			
MT	282	Làmpada halogenurs metàl·lics 250w de la casa G.E.	1 ut		48,39
MT	284	Làmpada halogenurs metàl·lics 70w de la casa G.E.	1 ut		36,28
MT	286	Làmpada halogenurs metàl·lics 50w de la casa G.E.	1 ut		44,76
MT	288	Làmpada halogenurs metàl·lics 35w de la casa G.E.	1 ut		18,14
MT	302	Maó perforat normal de 29x14x10	1 ut		0,82
MT	304	Reposició de vorera completa panot 9 pastilles	1 m2		43,00
MT	306	Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)	1 m3		29,81
MT	308	Motlle circular metàl·lic amort. 5%	1 ut		35,00
MT	310	P.p.accessoris p/interr.man.	1 pa		
MT	312	Pal de fusta de 8m o més d'alçada	1 ut		160,00
MT	314	Pal de fusta fins a 7m d'alçada	1 ut		140,00
MT	316	Panot ciment gris T.1 20x20x4	1 m2		208,00
MT	318	Peces prefabricada formigó VULCANO Mediterrani 60x40x7	1 m2		30,14
MT	322	Plaques de terra d'acer de Cu 30x30cm	1 ut		47,94
MT	324	Portalàmpada halogenurs metàl·lics 100w	1 ut		14,76
MT	326	Portalàmpada halogenurs metàl·lics 70w	1 ut		14,76
MT	328	Projector circular 250 VSAP (e. exterior)	1 ut		180,00
MT	330	Projector Tango-400	1 ut		373,50
MT	332	Quadre de comandament doble porta	1 ut		350,00
MT	334	Regulador de flux en capçalera amb armari 15Kva	1 ut		1800,00
MT	336	Regulador de flux en capçalera amb armari 30Kva	1 ut		1.000,00
MT	338	Relloige astronòmic	1 ut		130,00
MT	340	Sauló	1 m3		18,02
MT	342	Sorra granítica de cantera	1 m3		18,02
MT	346	Suport per dues lluminàries	1 ut		75,00
MT	348	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6A, unipolar	1 ut		12,07
MT	350	Tallacircuit unipolar, amb fusible ganiveta de 25A	1 ut		20,32
MT	352	Tub corrugat PE Ø90mm	1 ml		6,81
MT	354	Tub corrugat PEØ110	1 ml		9,33
MT	356	Tub corrugat PEØ160	1 ml		14,72
MT	358	Tub d'acer galvanitzat PG-29, roscat	1 ml		49,08
MT	360	Tub d'acer galvanitzat PG-36, roscat	1 ml		53,94
MT	362	Xarxa equipotencial Cu UN 35 mm2	1 ml		8,00
PROJECTES					
PR	2	Subministrament instal·lació i legalització de punt de corrent provisional de fins a 3kW, en caixa d'exterior, incloent cable monofàsic fins a 50ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		450,00
PR	4	Subministrament instal·lació i legalització de punt de corrent de fins a 3kW, en caixa d'exterior, incloent cable monofàsic fins a 100ml.	1 pa		525,00
PR	6	Subministrament instal·lació i legalització de punt	1 pa		580,00



Servei de manteniment funcional, preventiu i correctiu de la xarxa d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor
Plec de prescripcions tècniques

		de corrent de fins a 9kW, en caixa d'exterior, incloent cable trifàsic fins a 50ml. Inclou desmuntatge.			
PR	8	Subministrament instal·lació i legalització de punt de corrent de fins a 9kW, en caixa d'exterior, incloent cable trifàsic fins a 100ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		1.000,00
PR	10	Subministrament instal·lació i legalització de quadre provisional d'obres o festes de fins a 30kW, en caixa d'exterior, incloent cable trifàsic fins a 50ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		1.750,00
PR	12	Subministrament instal·lació i legalització de quadre provisional d'obres o festes de fins a 50kW, en caixa d'exterior, incloent cable trifàsic fins a 50ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		1.900,00
PR	14	Legalització de quadre provisional de festes, (anual).	1 pa		250,00
PR	16	Subministrament i instal·lació de projector d'enllumenat de fins 1000W, amb conductor monofàsic de fins a 30 ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		175,00
PR	18	Subministrament i instal·lació de projector d'enllumenat de fins 1000W, amb conductor monofàsic de fins a 60 ml. Inclou desmuntatge.	1 pa		200,00
PR	20	Muntatge i desmuntatge de punt de connexió de figura d'enllumenat festiu nadalenc de fins a 5m d'altura.	1 pa		25,00
PR	22	Muntatge i desmuntatge de punt de connexió de figura d'enllumenat festiu nadalenc de 5m a 10m d'altura. Inclou preu camió cistella.	1 pa		45,00



MATERIALS

Respecte el preu dels materials, excepte en els casos en els quals s'incloguin els subministraments a la relació de partides de treballs, es considerarà el preu de venda al públic dels diferents fabricants al TARIFEC, incorporant el percentatge de baixa que proposi cada empresa concursant.

A continuació s'assenyalen les famílies sobre les que cal oferir les baixes (percentatges de descomptes) que s'aplicaran sobre els PVP de les tarifes oficials vigents facilitats per qualsevol dels fabricants del sector, o les que figurin al TARIFEC. En cas de no establir-se especificacions per part dels serveis tècnics municipals, el contractista haurà de lliurar prèviament a l'Ajuntament tota la documentació referent a característiques, conformitat amb reglamentació vigent, catàlegs del fabricant amb PVP, etc.

DESCOMPTES SOBRE MATERIALS QUE NO SÓN A LA LLISTA				
DM				
DM	2	Llumenera de qualsevol marca i model (donar descompte sobre PVP) (1)	%	
DM	4	Accessoris per llumeneres	%	
DM	6	Làmpades HMC	%	
DM	7	Làmpades led	%	
DM	8	Equips	%	
DM	10	Sistemes de telelectura i telegestió	%	
DM	12	Suports	%	
DM	14	Cables	%	
DM	16	Caixes plàstiques o de fibra	%	
DM	18	Caixes o envelopants metàl·liques	%	
DM	20	Proteccions i materials per quadres	%	
DM	22	Altres no relacionats	%	



ANNEX III

ACTES PERIÒDIQUES DELS ANYS 2023-26



Generalitat
de Catalunya

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIO

ACTA D'INSPECCIÓ

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC
amb acreditació 598/EI933

INSPECCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1ª 1ª CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☐ Reial Decret 842/2002 ☒ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2026-00000041 Full 1 de 2

Núm. d'Instal·lació : NO DISPONIBLE

Procediment OC : ET-101-OC

TIPUS D'INSPECCIÓ:

- ☐
- Inicial
-
- ☐
- Nova
- ☐
- Ampliació
- ☐
- Modificació
-
- ☒
- Periòdica

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR

DNI-NIF: P0823400G

Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat

Domicili Titular: CARRER NOU 26

CP: 08458

Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:

Adreça: POLIGON INDUSTRIAL LA PLANA

Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR

Província: BARCELONA

CP: 08458

Data de posada en servei ANTERIOR 2003

Data propera inspecció 16 / 07 / 2026

Data Inspecció actual 16 / 02 / 2026

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

- ☐
- a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW
-
- ☐
- b) Locals de Pública Concurrencia
-
- ☐
- c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places
-
- ☐
- d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW
-
- ☐
- e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW
-
- ☒
- g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
-
- ☐
- h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució
-
- ☐
- i) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Us a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC

Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k

Potència (kW):

Potència Màxima Admissible 6,92 KW

Potència instal·lada 6,92 KW

Subministrament tipus:

☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V

Derivació Individual:

Secció: 4x10 mm²

Interruptor General IGA:

Intensitat: 10 A IV

Subministrament des de:

☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:

Nom empresa Instal·ladora : SECE SA

DNI-NIF : A08001182

DADES DE PROJECTE:

Títol del projecte:

Nom Tècnic:

Nº Col·legiat: – DNI:

Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
CONTINUA A PAGINA 2			

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 16 / 02 / 2026 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIÓ:

- ☐
- FAVORABLE
-
- ☐
- FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
-
- ☒
- CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
-
- ☐
- NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell)

L'INSPECTOR/A (Nom)



Signat: JAVIER ROJO

Data emissió : 16/02/2026

OC-101-07 V2

Organisme de Control N°598/EI933



INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSÍO

ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

INSPECCIONES ROJO S.L.
CIF: B56988025
 P.O. Box 2046, Calles 525 y 114
 08011 Barcelona - Tel: 934716044
 BASIC-OC 10110
 ACRID (Indic. No. 008-00953)

ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO



Data emissió 16/02/2026

Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Generalitat
de Catalunya

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIO

ACTA D'INSPECCIÓ

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC
amb acreditació 598/EI933

INSPECCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1ª CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54

Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☐ Reial Decret 842/2002 ☒ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2026-00000041

Full 1 de 2

Núm. d'Instal·lació : NO DISPONIBLE

Procediment OC : ET-101-OC

TIPUS D'INSPECCIÓ:

☐ Inicial☐ Nova☐ Ampliació☐ Modificació☒ Periòdica

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR

DNI-NIF: P0823400G

Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat

Domicili Titular: CARRER NOU 26

CP: 08458

Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:

Adreça: POLIGON INDUSTRIAL LA PLANA

Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR

Província: BARCELONA

CP: 08458

Data de posada en servei ANTERIOR 2003

Data propera inspecció 16 / 07 / 2026

Data Inspecció actual 16 / 02 / 2026

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

- ☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW
- ☐ b) Locals de Pública Concurrencia
- ☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places
- ☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW
- ☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW
- ☒ g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
- ☐ h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució
- ☐ i) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Us a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC

Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k

Potència (kW):

Potència Màxima Admissible 6,92 KW

Potència instal·lada 6,92 KW

Subministrament tipus:

☐ Monofàsic☒ Trifàsic

Tensió alimentació: 400/230 V

Derivació Individual:

Secció: 4x10 mm²

Interruptor General IGA:

Intensitat: 10 A IV

Subministrament des de:

☐ CT Abonat☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:

Nom empresa Instal·ladora : SECE SA

DNI-NIF : A08001182

DADES DE PROJECTE:

Títol del projecte:

Nom Tècnic:

Nº Col·legiat: – DNI:

Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
CONTINUA A PAGINA 2			

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 16 / 02 / 2026 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIÓ:

- ☐ FAVORABLE
- ☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
- ☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
- ☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell)
L'INSPECTOR/A (Nom)

Signat : JAVIER ROJO

Data emissió : 16/02/2026





**Generalitat
de Catalunya**



INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIO

ACTA D'INSPECCIÓ

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

[illegible]

INSPECCIONES ROJO., S.LU Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 49105. Foli 162. Fulla B607880. Inscrició Primera. C.I.F. B-56988025

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell)
L'INSPECTOR/A (Nom)

Signat : JAVIER ROJO

Data emissió 16/02/2026



Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378539 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007555 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108807	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriueix aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació PLAÇA DEL MONTSENY	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 17.32	Potència màxima admissible (kW) 17.32	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM-01		
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR		
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A08001182
OBSERVACIONS Inspecció con comprobaciones por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 33			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU		NIVELL DEFECTE
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		TERMINI DE CORRECCIÓ
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378539
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007555
Registre de la instal·lació	BT-08-108807
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378547 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007563 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-133794	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació CAMPANAR / ESGLESIA	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 10	Potència màxima admissible (kW) 10.99	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM-02		Provincia Barcelona
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR		Telèfons:
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A08001182
		Telèfon: 938407661	
OBSERVACIONS			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU		NIVELL DEFECTE
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		TERMINI DE CORRECCIÓ
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378547
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007563
Registre de la instal·lació	BT-08-133794
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció peròdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378548 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007564 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108806	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriueix aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació LLOBERA / CAN CANAL	Núm: 2	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 6.92	Potència màxima admissible (kW) 6.92	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM-04		
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR		
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A08001182
OBSERVACIONS			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378548
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007564
Registre de la instal·lació	BT-08-108806
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005				Nº de Certificat 01378549 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154 Tel. 933 668 200				Nº de expedient 0105-2023-0000007565 Nº de expedient Inspecció Anterior	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriueix aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:				Registre de la instal·lació BT-08-S002436	
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres					
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres					
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ				DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.				☐ Projecte ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Direcció final d' Obra ☐ Esquemes unifiliars ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Contracte de manteniment ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Llibre de manteniment	
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació AVDA LLUIS COMPANYYS / SANT BERNAT		Núm: 12	C.P. 08459	Població Sant Pere De Vilamajor
	Potència instal·lada (kW) 20.78		Potència màxima admissible (kW) 20.78	Superfície total (m²) --	Aforament --
	Potència subministrament complementari (kW)		☐ De socors		☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre B06		Intensitat IGA: 32		
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR			NIF: p0823400g	
	Domicili: CARRER NOU, 26		Núm. 26	C.P.: 08458	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:			Nº visat/ref:	
	Director d'obra:			Nº visat/ref:	
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA			Referència instal·lació:	
	Empresa instal·ladora/mantenidora:			Núm:	Telèfon:
OBSERVACIONS INSPECCION CON COMPROBACIONES POR MUESTREO. SE HAN DETECTADO INCIDENCIAS QUE SUPERAN EL CRITERIO DE RECHAZO GENERAL, CONSIDERÁNDOSE DEFECTO					
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU			NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.				
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR		DATA INSPECCIÓ ACTUAL		REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
			14/12/2023		14/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL					
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:					
QUALIFICACIÓ FAVORABLE: ☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.					
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: ☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.					
QUALIFICACIÓ NEGATIVA: ☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.					
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS					
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023					



Nºm. de Certificat	01378549
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007565
Registre de la instal·lació	BT-08-S002436
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció peròdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378549
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007565
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-S002436

[illegible]

OCA
GLOBAL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.
C.I.E. 66073301

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.pedministracio.cat/>



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005				Nº de Certificat 01378550 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA				Nº de expedient 0105-2023-0000007566 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA				Registre de la instal·lació BT-08-108804	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154				Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:					
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres					
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres					
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ				DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.				☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació	
☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.				☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació SANT ROC / SANT MARÇAL	Núm: -	C.P. 08459	Població Sant Pere De Vilamajor	Província Barcelona
	Potència instal·lada (kW) 6.92	Potència màxima admissible (kW) 6.92	Superfície total (m²) --	Aforament --	Tensió (V) 400/230
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors		☐ De reserva	☐ Duplicat
	Ús al que es destina: Quadre B07				
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g		Intensitat IGA: 10
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR	
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:		Data:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:		Data:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:		
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm:	Telèfon:	
OBSERVACIONS					
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU			NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.				
DATA INSTAL·LACIÓ		INSPECCIÓ ANTERIOR		DATA INSPECCIÓ ACTUAL	
				14/12/2023	
				14/06/2024	
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL					
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:					
QUALIFICACIÓ FAVORABLE: ☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.					
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: ☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.					
QUALIFICACIÓ NEGATIVA: ☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.					
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS					
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023					

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.
C.I.F. A64822281

Nºm. de Certificat	01378550
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007566
Registre de la instal·lació	BT-08-108804
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les prorroques necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378550
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007566
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108804

[illegible]

OCA
GLOBAL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.
C.I.E.A.G.6933391

Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.pedministracio.cat/>

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378551 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007567 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108803	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.	
		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació	
		☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació LLEVANT	Núm: 1	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 13.85	Potència màxima admissible (kW) 13.85	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre B08	Intensitat IGA: 20	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref: Data:
	Director d'obra:		Nº visat/ref: Data:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm: Telèfon:
OBSERVACIONS INSPECCION CON COMPROBACIONES POR MUESTREO. SE HAN DETECTADO INCIDENCIAS QUE SUPERAN EL CRITERIO DE RECHAZO GENERAL, CONSIDERÁNDOSE DEFECTO			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		14/12/2023	14/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

Nºm. de Certificat	01378551
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007567
Registre de la instal·lació	BT-08-108803
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrroques necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378551
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007567
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108803

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi Validació: 6FFNN1JA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.administracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 100

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378552 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007568 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108805	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriueix aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació SANT BERNAT / TAGAMANENT	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 17.32	Potència màxima admissible (kW) 17.32	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre B09	Intensitat IGA: 25	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm: Telèfon:
OBSERVACIONS INSPECCION CON COMPROBACIONES POR MUESTREO. SE HAN DETECTADO INCIDENCIAS QUE SUPERAN EL CRITERIO DE RECHAZO GENERAL, CONSIDERÁNDOSE DEFECTO			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		14/12/2023	14/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378552
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007568
Registre de la instal·lació	BT-08-108805
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció peròdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378552
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007568
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108805

[illegible]

OCA
GLOBAL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.
C.I.E.A.G.673301

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.pedministracio.cat/>



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378546 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007562 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Núm.	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació DERROCADA NOU S/N	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 14	Potència màxima admissible (kW) 14	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre B10	Intensitat IGA: 16	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm: Telèfon:
OBSERVACIONS Inspecció con comprobaciones por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 8.			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		14/12/2023	14/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

OCA
GLOBALOCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.
C.I.F. A64822281Codi validació: 6FFNLA49CXACJZ446FF6568S
Verificació: https://vilamajor.eadmiracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 100

Nºm. de Certificat	01378546
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007562
Registre de la instal·lació	BT-08-108801
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378546
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007562
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108801

[illegible]

OCA
GLOBAL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.
C.I.E.A.G.6933301

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Codi Validació: 6FFNNJA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378553 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007569 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108817	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació CAN VOLART	Núm: 2	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 6.92	Potència màxima admissible (kW) 6.92	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM-11		Provincia Barcelona
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR		Telèfons:
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A-08001182
		Telèfon: 938407661	
OBSERVACIONS			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU		NIVELL DEFECTE
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		TERMINI DE CORRECCIÓ
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378553
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007569
Registre de la instal·lació	BT-08-108817
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378554 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007570 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108818	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació MONTSERRAT / BRUGUER	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 31.12	Potència màxima admissible (kW) 20.78	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM-12		
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR	NIF: p0823400g	Provincia Barcelona
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:	Nº visat/ref:	Data:
	Director d'obra:	Nº visat/ref:	Data:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA	Referència instal·lació:	
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE	Núm: A08001182	Telèfon: 938407661
OBSERVACIONS			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

Nºm. de Certificat	01378554
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007570
Registre de la instal·lació	BT-08-108818
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378555 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007571 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108819	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació AV DE LA LLUM	Núm: 2	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 43.6	Potència màxima admissible (kW) 43.6	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW) -	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO -QM 13		
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR		
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A08001182
OBSERVACIONS Inspecció con control por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 20			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU		NIVELL DEFECTE
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		TERMINI DE CORRECCIÓ
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S. A. U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378555
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007571
Registre de la instal·lació	BT-08-108819
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció peròdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378555
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007571
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108819

[illegible]

OCA
GLOBAL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.U.
C.I.E.A.G.673301

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

Codi Validació: 6FFNNL4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.pedministracio.cat/>



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378556 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007572 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-S002442	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació SANT LLORENÇ / NURIA (URB. CAN MIRE)	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 6.92	Potència màxima admissible (kW) 60	Superfície total (m²)
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: ALUMBRADO PÚBLICO QM 14	Intensitat IGA: 10	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora: SECE		Núm: A08001182
OBSERVACIONS			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		11/12/2023	11/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: ANTONIO OCON ROMERO Data d'emissió i signatura: 11/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378556
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007572
Registre de la instal·lació	BT-08-S002442
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les prorroques necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



ACTA NÚM.: BT-1100-2025

 Generalitat de Catalunya		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIO ACTA D'INSPECCIÓ
--	---	--

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC amb acreditació 598/EI933

INSPECCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1^o1^a CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☒ Reial Decret 842/2002 ☐ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2025-00001100 Full 1 de 2

Núm. d'Instal·lació : BT-08-108811

Procediment OC : ET-101-OC

TIPUS D'INSPECCIÓ:

☐ Inicial
☐ Nova ☐ Ampliació ☐ Modificació
☒ Periòdica

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR

DNI-NIF: P0823400G

Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat

Domicili Titular: CARRER NOU 26

CP: 08458

Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:

Adreça: SOLDEVILA 1 / DR TRUETA (CM G-15)

Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR

Província: BARCELONA

CP: 08458

Data de posada en servei

Data propera inspecció 20 / 05 / 2026

Data Inspecció actual 20 / 11 / 2025

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

- ☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW
☐ b) Locals de Pública Concurrencia
☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places
☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW
☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW
☒ g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
☐ h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució
☐ i) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Ús a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC G15

Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k

Potència (kW):

Potència Màxima Admissible 43,64 KW

Potència Instal·lada KW

Subministrament tipus:

☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V

Derivació Individual:

Secció: 4x16 mm²

Interruptor General IGA:

Intensitat: 63A IV

Subministrament des de:

☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:

Nom empresa Instal·ladora : SECE SA

DNI-NIF : A08001182

DADES DE PROJECTE:

Títol del projecte:

Nom Tècnic:

Nº Col·legiat – DNI:

Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
	CONTINUA A PAGINA 2		

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 20 / 11 / 2025 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIO:

- ☐ FAVORABLE
☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell)

L'INSPECTOR/A (Nom)



Signat : JAVIER ROJO

Data emissió : 21/11/2025

OC-101-07 V2

Organisme de Control N°598/EI933





ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

Data emissió 21/11/2025



Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXCACJZ446F6569S
/erificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb en el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



ACTA NÚM.: BT-1101-2025

Generalitat
de Catalunya

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

ACTA D'INSPECCIÓ

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC amb acreditació 598/EI933

INSPECCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1^o1^a CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☒ Reial Decret 842/2002 ☐ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2025-00001101 Full 1 de 2

Núm. d'Instal·lació : BT-08-108813

Procediment OC : ET-101-OC

TIPUS D'INSPECCIÓ:

☐ Inicial
☐ Nova ☐ Ampliació ☐ Modificació
☒ Periòdica

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR

DNI-NIF: P0823400G

Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat

Domicili Titular: CARRER NOU 26

CP: 08458

Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:

Adreça: ALZINA S/N (CM F-16)

Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR

Província: BARCELONA

CP: 08458

Data de posada en servei

Data propera inspecció 20 / 05 / 2026

Data Inspecció actual 20 / 11 / 2025

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

- ☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW
- ☐ b) Locals de Pública Concurrencia
- ☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places
- ☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW
- ☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW
- ☒ f) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
- ☐ g) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució
- ☐ h) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Ús a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC F16

Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k

Potència (kW):

Potència Màxima Admissible 13,856 KW Potència Instal·lada KW

Derivació Individual:

Secció: 4x16 mm²

Interruptor General IGA:

Intensitat: 20 A IV

Subministrament tipus:

☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V

Subministrament des de:

☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:

Nom empresa Instal·ladora : SECE SA

DNI-NIF : A08001182

DADES DE PROJECTE:

Títol del projecte:

Nom Tècnic:

Nº Col·legiat – DNI:

Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
	CONTINUA A PAGINA 2		

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 20 / 11 / 2025 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIO:

- ☐ FAVORABLE
- ☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
- ☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
- ☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell)

L'INSPECTOR/A (Nom)



Signat : JAVIER ROJO

Data emissió : 21/11/2025

OC-101-07 V2

Organisme de Control Nº598/EI933





ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

INSPECCIÓN
ISO 17020
N°598 / EI933

Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
/erificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb en el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



ACTA NÚM.: BT-1102-2025

 Generalitat de Catalunya 	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ
--	---

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC amb acreditació 598/EI933

INSPICCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1ª CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☒ Reial Decret 842/2002 ☐ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2025-00001102	Full 1 de 2
Núm. d'Instal·lació : BT-08-108814	
Procediment OC : ET-101-OC	
TIPUS D'INSPECCIÓ:	
☐ Inicial ☐ Nova ☐ Ampliació ☐ Modificació ☒ Periòdica	

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ		
TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:		
Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR	DNI-NIF: P0823400G	Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat
Domicili Titular: CARRER NOU 26	CP: 08458	Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN
EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:		
Adreça: TARRAGONA S/N (CM F-17)		Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR
Província: BARCELONA		CP: 08458
Data de posada en servei	Data propera inspecció 20 / 05 / 2026	Data Inspecció actual 20 / 11 / 2025

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW ☐ b) Locals de Pública Concurrencia ☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places ☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW ☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW ☒ f) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW ☐ g) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució ☐ h) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Ús a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC F17	Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k
Potència (kW): Potència Màxima Admissible 17,32 KW Potència Instal·lada KW Derivació Individual: Secció: 4x16 mm² Interruptor General IGA: Intensitat: 25 A IV	Subministrament tipus: ☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V Subministrament des de: ☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:	DADES DE PROJECTE:
Nom empresa Instal·ladora : SECE SA	Títol del projecte:
DNI-NIF : A08001182	Nom Tècnic:
	Nº Col·legiat – DNI:
	Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
CONTINUA A PAGINA 2			

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 20 / 11 / 2025 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIO:

☐ FAVORABLE
☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPICCIONES ROJO S.L.U. (Segell)	
L'INSPECTOR/A (Nom)	
	
Signat : JAVIER ROJO	Data emissió : 21/11/2025



Codi Validació: 6FFNNL44A9CXACJ7446F668
 Verificació: https://vilamajor.eadministracio.cat
 Document signat electrònicament des de la 10



ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

Data emissió 21/11/2025



Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXACJZ446F6569S
/erificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb en el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



ACTA NÚM.: BT-1103-2025

 Generalitat de Catalunya 	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ
--	---

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC amb acreditació 598/EI933

INSPICCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1ª CP : 08011

Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com

L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent:

☒ Reial Decret 842/2002 ☐ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973

Núm. d'Expedient: 10110-2025-00001103	Full 1 de 2
Núm. d'Instal·lació : BT-08-108815	
Procediment OC : ET-101-OC	
TIPUS D'INSPECCIÓ:	
☐ Inicial ☐ Nova ☐ Ampliació ☐ Modificació ☒ Periòdica	

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ		
TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:		
Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR	DNI-NIF: P0823400G	Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat
Domicili Titular: CARRER NOU 26	CP: 08458	Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN
EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ:		
Adreça: PINATELL S/N (CM F-18)		Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR
Província: BARCELONA		CP: 08458
Data de posada en servei	Data propera inspecció 20 / 05 / 2026	Data Inspecció actual 20 / 11 / 2025

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW ☐ b) Locals de Pública Concurrencia ☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places ☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW ☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW ☒ f) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW ☐ g) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució ☐ h) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Ús a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC F18	Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k
Potència (kW): Potència Màxima Admissible 17,32 KW Potència Instal·lada KW Derivació Individual: Secció: 4x16 mm² Interruptor General IGA: Intensitat: 25 A IV	Subministrament tipus: ☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V Subministrament des de: ☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR:	DADES DE PROJECTE:
Nom empresa Instal·ladora : SECE SA	Títol del projecte:
DNI-NIF : A08001182	Nom Tècnic:
	Nº Col·legiat – DNI:
	Titulació:

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
CONTINUA A PAGINA 2			

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 20 / 11 / 2025 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIO:

☐ FAVORABLE
☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS
☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS
☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPICCIONES ROJO S.L.U. (Segell)	
L'INSPECTOR/A (Nom)	
	
Signat : JAVIER ROJO	Data emissió : 21/11/2025



ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

INSPECCIONES ROJO S.L.
CIF: B56988025
 Gran Via Courts Catalanes 575, 1ªª
 08011 Barcelona - Tel. 624178054
 RASIC-OC 10110
 ACRED. ENAC Nº 598/E1933

ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO



Codi Validació: 6FFNNL4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajors.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb en el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



ACTA NÚM.: BT-1104-2025

 Generalitat de Catalunya 	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ
--	---

Organisme de Control autoritzat per la Generalitat de Catalunya i acreditat per ENAC amb acreditació 598/EI933 INSPECCIONES ROJO, S.L.U. – CIF: B56988025 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 575, 1ª CP : 08011 Telèfon : 624 17 80 54 Email: info@inspeccionesrojo.com L'inspector que subscriu aquesta ACTA, certifica que ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió que es descriu a continuació d'acord amb les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. El Reglament d'aplicació serà el següent: ☒ Reial Decret 842/2002 ☐ Reial Decret 2413/1973 ☐ Anterior RD 2413/1973	Núm. d'Expedient: 10110-2025-00001104 Full 1 de 2 Núm. d'Instal·lació : BT-08-108812 Procediment OC : ET-101-OC TIPUS D'INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☐ Nova ☐ Ampliació ☐ Modificació ☒ Periòdica
---	--

DADES DEL TITULAR I LA INSTAL·LACIÓ		
TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ: Nom Titular: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR DNI-NIF: P0823400G Telèfon / Fax: ajuntament@vilamajor.cat Domicili Titular: CARRER NOU 26 CP: 08458 Municipi / Província: ST PERE VILAMAJOR / BCN EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ: Adreça: BALEARS / TORRES I BAGES (CM G-19) Municipi: SANT PERE DE VILAMAJOR Província: BARCELONA CP: 08458		
Data de posada en servei	Data propera inspecció 20 / 05 / 2026	Data Inspecció actual 20 / 11 / 2025

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ ☐ a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW ☐ b) Locals de Pública Concurrencia ☐ c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places ☐ d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW ☐ e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW ☒ f) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW ☐ g) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin projecte per a la seva execució ☐ h) Zones comuns a edificis d'habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW

Ús a què es destina: ENLLUMENAT PUBLIC G19 Potència (kW): Potència Màxima Admissible: 13,856 KW Potència Instal·lada: KW Derivació Individual: Interruptor General IGA: Secció: 4x16 mm² Intensitat: 20 A IV	Tipus d'instal·lació (Grup ITC-BT-04): k Subministrament tipus: ☐ Monofàsic ☒ Trifàsic Tensió alimentació: 400/230 V Subministrament des de: ☐ CT Abonat ☒ Instal·lació d'enllaç
--	---

INSTAL·LADOR / MANTENIDOR: Nom empresa Instal·ladora : SECE SA DNI-NIF : A08001182	DADES DE PROJECTE: Títol del projecte: Nom Tècnic: Nº Col·legiat – DNI: Titulació:
--	--

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
Codi	Descripció	Nivell Defecte	Termini Esmena
CONTINUA A PAGINA 2			

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (veure INSTRUCCIONS al dors)

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en data 20 / 11 / 2025 en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

RESULTAT INSPECCIO:

☐ FAVORABLE

☐ FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS

☒ CONDICIONADA AMB DEFECTES GREUS

☐ NEGATIU AMB DEFECTES MOLT GREUS

CONFORME PER INSPECCIONES ROJO S.L.U. (Segell) L'INSPECTOR/A (Nom) Signat : JAVIER ROJO Data emissió : 21/11/2025		
--	---	---



ACTA D'INSPECCIÓ

[illegible]

Data emissió 21/11/2025



Codi Validació: 6FFNNLA4A9CXCACJZ446F6569S
/erificació: <https://vilamajor.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma



INSTRUCCIONS

D'acord amb en el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial, d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC num. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest informe, és el RESPONSABLE de que s'usi, conservi i mantingui adequadament, d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

1. En les esmenes i reparacions ordenades:

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en el informe lliurat (o sol·licitar a l'organisme de control si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

2. Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències:

2.1. Si s'han detectat deficiències molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'organisme de control que comprovi que s'han corregit els defectes.

2.2. Si el informe te la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'organisme de control la comprovació de la seva correcció.

Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar.

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

2.3. Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378544 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007560 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-108810	
CP 08173 Sant Cugat Del ValFax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifilars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació MORERA	Núm: 18	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 34.64	Potència màxima admissible (kW) 34.64	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre E20	Intensitat IGA: 50	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm: Telèfon:
OBSERVACIONS Inspecció con comprobaciones por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 32.			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		14/12/2023	14/06/2024
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☐ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☒ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUEST CERTIFICAT NO S'HAN DE DIFONDRE SENSE L'APROBACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

Nºm. de Certificat	01378544
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007560
Registre de la instal·lació	BT-08-108810
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378544
Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Nº de expedient	0105-2023-0000007560
Nº de expedient Inspecció Anterior	
Registre de la instal·lació	BT-08-108810

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi Validació: 6FFNNJLA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://vilamajor.administracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 95 de 100

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005		Nº de Certificat 01378545 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA		Nº de expedient 0105-2023-0000007561 Nº de expedient Inspecció Anterior	
Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA		Registre de la instal·lació BT-08-S002435	
CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154		Tel. 933 668 200	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:			
☐ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☒ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres			
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres			
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ		DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.		☐ Projecte ☐ Direcció final d' Obra ☒ Últim certificat d'inspecció ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Esquemes unifiliars ☐ Contracte de manteniment ☐ Llibre de manteniment	
F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.			
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació FIGUERA / CAMI DEL SUD	Núm: -	C.P. 08459
	Potència instal·lada (kW) 20.78	Potència màxima admissible (kW) 20.78	Superfície total (m²) --
	Potència subministrament complementari (kW)	☐ De socors	☐ De reserva
	Ús al que es destina: Quadre E21	Intensitat IGA: 32	
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm: Telèfon:
OBSERVACIONS Inspecció con comprobaciones por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 13.			
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS			
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU	NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.		
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A
		14/12/2023	14/12/2028
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL			
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:			
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	☒ Sense defectes. ☐ Amb defectes lleus.		
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.		
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.		
VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378545
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000007561
Registre de la instal·lació	BT-08-S002435
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación núm. 07/EI005				Nº de Certificat 01378558 Nº de Certificat Inspecció Anterior	
Delegació de BARCELONA Carrer C/ Henri Dunant, 9. Edificio TCA CP 08173 Sant Cugat Del Val Fax 934147154 Tel. 933 668 200				Nº de expedient 0105-2023-000008047 Nº de expedient Inspecció Anterior	
En compliment de l'article 21 i de la ITC-BT-05 del R.D 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementaries, l'inspector que subscriu aquest certificat, ha realitzat a la data del recuadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableix la legislació vigent, segons:				Registre de la instal·lació nc	
☒ Reglament de 1973 (D 2413/1973) ☐ Reglament de 2002 (RD 842/2002) ☐ Altres					
TIPUS D' INSPECCIÓ: ☐ Inicial ☒ Periòdica ☐ Modificació o reparació important ☐ Ampliació inst. ☐ Altres					
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ				DOCUMENTACIÓ	
☐ A. Instal·lacions industrials amb projecte i potència > 100 kW. ☐ F. Quiròfans i sales d'intervenció. ☐ B. Locals de pública concurrència. ☒ G. Instal·lacions d'enllumenat exterior. ☐ C. Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I. ☐ H. Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges > 100 kW. ☐ D. Locals mullats amb potència instal·lada > 25 kW. ☐ I. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. ☐ E. Piscines amb potència instal·lada > 10 kW.				☐ Projecte ☐ Última factura o contracte de subministrament ☐ Direcció final d' Obra ☐ Esquemes unifilars ☐ Últim certificat d'inspecció ☐ Contracte de manteniment ☐ Certificat de la Instal·lació ☐ Llibre de manteniment	
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Adreça de la instal·lació C/ NOU, 26 (CASA DE LA VILA)	Núm: -	C.P. 08459	Població Sant Pere De Vilamajor	Província Barcelona
	Potència instal·lada (kW) NC	Potència màxima admissible (kW) 20.78	Superfície total (m²) --	Aforament --	Tensió (V) 400/230
	Potència subministrament complementari (kW)		☐ De socors	☐ De reserva	☐ Duplicat
	Ús al que es destina: Quadre EP31	Intensitat IGA: 32			
TITULAR	Nom o raó social: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE VILAMAJOR		NIF: p0823400g		Telefons:
	Domicili: CARRER NOU, 26	Núm. 26	C.P.: 08458	Població: SANT PERE DE VILAMAJOR	
PROJECTE Y DIR. D'OBRA	Projectista:		Nº visat/ref:		Data:
	Director d'obra:		Nº visat/ref:		Data:
DADES TÈCNIQUES	Empresa distribuïdora: FECSA ENDESA		Referència instal·lació:		
	Empresa instal·ladora/mantenidora:		Núm:	Telèfon:	
OBSERVACIONS Inspecció con comprobaciones por muestreo. No se han detectado incidencias. Elementos muestreados: 2.					
INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O DISPOSITIU			NIVELL DEFECTE	TERMINI DE CORRECCIÓ
	* En cas d'haver, s'adjunta annex amb la relació de defectes trobats.				
DATA INSTAL·LACIÓ	INSPECCIÓ ANTERIOR	DATA INSPECCIÓ ACTUAL		REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	
		14/12/2023		14/12/2028	
QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL					
La inspecció ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, efectuant les comprovacions i proves que estableix la legislació vigent en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació, en quant a la seguretat, mereix la següent qualificació global:					
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:		☐ Sense defectes. ☒ Amb defectes lleus.			
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:		☐ Defectes greus. Corregir abans del termini establert.			
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:		☐ Defectes molt greus o crítics. La instal·lació queda fora de servei.			
		VEURE INSTRUCCIONS AL DORS			
		INSPECTOR D' OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Nom i cognoms: GERARD TEN PASTOR Data d'emissió i signatura: 14/12/2023			



Nºm. de Certificat	01378558
Nºm. d'Expedient	0105-2023-0000008047
Registre de la instal·lació	nc
Nºm. de Certificat Anterior	
Nºm. d'Expedient Anterior	

INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 6679 de 05.08.2014), els titulars dels establiments, les instal·lacions o els productes són responsables d'usar-los i mantenir-los adequadament d'acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

El titular de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el responsable de que s'usi, conservi i mantingui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles, i en concret està obligat a:

- En les esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades i certificat lliurat (o sol·licitar a l'OC si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme). Mentre no s'esmenin els defectes cal prendre mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.
- Actuacions segons el nivell de qualificació de deficiències.
 - Si s'han detectat defectes molt greus no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han corregit els defectes.
 - Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableix i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció. Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que es pugui imposar. La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric de la instal·lació.
 - Si s'han detectat defectes lleus cal esmenar-los el més aviat possible i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Nº de Certificat	01378558
Nº de Certificat Inspecció Anterior	

Nº de expedient	0105-2023-0000008047
Nº de expedient Inspecció Anterior	

Registre de la instal·lació

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

Codi Validació: 6FFNNIA4A9CXACJZ446F6569S
Verificació: <https://viamajor.administracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 100 de 100

NOTA: LES DADES I RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE DIVULGAR SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL

OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. Sede social: Vía de las Dos Castillas, nº 7, 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
6300-CAT-FC.01 REV.03 05/23

